📝 Texte à trou — Corrigé :

Pour vérifier une configuration EtherChannel, on utilise la commande show etherchannel summary.
Les ports actifs apparaissent avec l'indicateur P, tandis que les ports mal configurés peuvent apparaître avec le code I.

Une erreur fréquente est l'usage de modes incompatibles, comme par exemple auto + auto, qui empêche l'agrégation.

Une différence de vitesse ou de VLAN entre les interfaces membres peut aussi empêcher la formation du canal.

Le choix du bon protocole (PAgP, LACP, on) est essentiel au bon fonctionnement.

📊 Tableau à compléter — Corrigé :

Symbole	Signification	Action recommandée
P	Port participant au canal (OK)	Aucune, c'est le bon état
I	Port indépendant (pas agrégé)	Vérifier VLAN, vitesse, mode, duplex
D	Défaillant (incompatible)	Supprimer du canal, corriger paramètres
U	Lien up, mais pas encore agrégé/logique	Vérifier que le port-channel est configuré

❓ Questions de compréhension — Corrigé :

1. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'un EtherChannel non fonctionnel ?
➡️ Différences de VLAN, de vitesse/duplex, mauvais mode de négociation (auto + auto), mauvais protocole, configuration non symétrique.

---

2. Quelle commande permet de voir si tous les ports sont bien agrégés ?
➡️ show etherchannel summary

---

3. Pourquoi auto + auto ne crée-t-il pas de canal avec PAgP ?
➡️ Parce que les deux côtés attendent que l'autre initie la négociation → aucun ne prend l'initiative → pas de canal.

---

4. Quelle différence entre les modes "on" et "active" ?
➡️ Le mode "on" force la création de l'EtherChannel sans protocole, ce qui peut provoquer des boucles si mal configuré.
Le mode "active" (LACP) négocie la création du canal et vérifie les paramètres.

---

5. Pourquoi faut-il éviter de mélanger des ports dans différents VLANs dans un même EtherChannel ?
➡️ Parce que tous les ports d'un EtherChannel doivent être identiques en configuration. Si les VLANs diffèrent, le canal échoue à se former.