```
.MODEL SMALL
.DATA
.CODE
START:
    ; Control register turn on - set display mode
    MOV AL, 80H
    OUT 1FH, AL

SSD:
    ; Display 0
    MOV AL, 0C0H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L0: LOOP L0

    ; Display 1
    MOV AL, 0F9H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L1: LOOP L1

    ; Display 2
    MOV AL, 0A4H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L2: LOOP L2

    ; Display 3
```

```
    MOV AL, 0B0H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L3: LOOP L3

    ; Display 4
    MOV AL, 099H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L4: LOOP L4

    ; Display 5
    MOV AL, 092H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L5: LOOP L5

    ; Display 6
    MOV AL, 082H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L6: LOOP L6

    ; Display 7
    MOV AL, 0F8H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
```

```
    MOV CX, 0FFFFH
L7: LOOP L7

    ; Display 8
    MOV AL, 080H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L8: LOOP L8

    ; Display 9
    MOV AL, 090H
    OUT 19H, AL
    ; Delay
    MOV CX, 0FFFFH
L9: LOOP L9

    ; Jump back to start of display sequence
    JMP SSD

    ; Program termination
    MOV AH, 4CH
    INT 21H

END START
```