

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات محولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: B-018-r0	المعدة:
	الشبكات	البطاريات القلوية 175 خلية
	الموقف: م عتمد	5KPM250P FERAK- CZECHOSLOVAKIA
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة السنوية (I3-Y3)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للبطارية القلوية 175 خلية والتي يجب أن تتم سنويا كما هو مبين باعلاه بالرمز Y1 ، اعد المسودة الأولية المهندس / السيد عبد المنعم الجدوى بمحطة محولات شيراتون المطار منطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على البطارية رقم 1 يوم 10 يونيو 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الأمان الصناعي الملائمة لطاقت الصيانة
- ممنوع التدخين في حجرة البطارية أو إحداث أي شيء يمكن أن يسبب اشتعال
- ضرورة استخدام عدد وأدوات معزولة ونظارات واقية وقفازات مطاطية وأحذية مطاطية ومريلة واقية من القلوي
- لا تضع آية عدد أو أشياء معدنية فوق البطارية لتتلافى حدوث قصر كهربائي
- الأدوات التي استخدمتها في صيانة البطارية الحمضية ممنوع استخدامها عند صيانة البطارية القلوية مطلقا

الاحتياطات البيئية

- البس ماصك التنفس لحماية الرئتين عند استخدام البلاور والمواد الكيميائية لأغراض التنظيف،
- عدم إلقاء أى مواد كيميائية على الأرض بل جمعها وإرسالها الى المعامل الكيميائية المركزية لتدويرها،
- عدم حرق المخلفات مثل الأقمشة بعد انتهاء أعمال التنظيف بل جمعها وإرسالها الى مكان تجميع المخلفات لتدويرها طبقا للاشتراطات البيئية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة معزولة نظارات واقية وقفازات ومريلة قلوي مطابقة للمواصفات القياسية
- قطع نظيفة من القماش
- فرشاة، فولتميتير (ويفضل فلتيميتير شوكة) ، هيدروميتر
- دفتر لتسجيل قراءات جهد البطارية والأعمدة وكذلك كثافة المحلول القلوي انظر نموذج تسجيل البيانات بالمستند رقم B-002-r0

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. كرر تنفيذ أعمال الصيانة الشهرية طبقا لمستند MPIS رقم B-017-r0
2. سجل كثافة لكل خلية (عمود) على حدة (القيم القياسية طبقا للشركة الصانعة تقع بين 1.19 و 1.12 جم/سم³)
3. سجل درجة حرارة المحلول في كل خلية
4. فصل التغذية عن شاحن البطارية
5. بعد فصل مصدر التغذية مباشرة نقوم بتسجيل جهد البطارية كل 15 دقيقة وذلك لفترة زمنية قدرها ساعة (أي أربع مرات) ، ثم بعد ذلك

نكرر التسجيل كل ساعة لمدة 7 ساعات (أي 7 مرات)

6. في نهاية الخطوة السابقة (أي بعد 8 ساعات من فصل مصدر التغذية) قم بقياس جهد البطارية فإذا كان أقل من 215 فولت قم بوضع البطارية في وضع الشحن السريع لمدة 6 ساعات
7. بعد انتهاء الخطوة رقم 5 وفي حالة إذا كان جهد البطارية أعلى من 215 فولت فقم بوضع البطارية في وضع الشحن العادي وأعد وضعها في الخدمة

8. سجل كل القراءات السابقة في كارت البطارية وطبقا للنموذج المرفق بالمستند رقم **B-002-r0** ، ويمكن مقارنتها بالقراءات في السنوات السابقة إن وجدت وكذلك حتي يمكن مقارنتها فيما بعد بالقراءات التي ستتم في السنوات القادمة

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: