

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: CB-146-r0a	المعدة:
	صخرة الي: الشبكات	القاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف
	الموقف: معتمد	8D4 SIEMENS
	تاريخ الاعتماد: 15 مارس 03	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: مارس 08	الصيانة كل 4 سنوات (P1-Y4)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للقاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف والتي يجب أن تتم كل 4 سنوات كما هو مبين باعلاه بالرمز Y4 ، أعد المسودة الأولية المهندس / ابراهيم ابراهيم شحاته بمحطة محولات اسمنت السويس بشبكات غرب القناة

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

الفحص بالعين

1. فحص ضغط الغاز والتأكد من القراءات السليمة للغاز وفي حالة وجود قراءات غير صحيحة يتم اختبار الماتومتر وعمل فحص لتسريب الغاز بالجهاز الخاص بذلك
2. اخذ قراءات عداد مرات التشغيل
3. فحص البوية ودهان الأجزاء التالفة

فحص وحدات القطع

1. افتح وحدة القطع لوجه واحد ثم افحص الكونتاكات وتأكد من حالته وقم بتغييره في حالة وجود تآكل كبير به وفي حالة تغيير الكونتاكات يتم فتح كل وحدات القطع
2. افتح كل وحدات القطع للمفتاح (6) وفحص الكونتاكات بها ويتم تغييرها في حالة التلف
3. غير الفلاتر

مجموعة نقل الحركة

1. افحص ونظف الكونتاكات المساعدة وترتيبها وكذلك مناطق التحميل وكذلك تشحيم أجزاء الربط
- مجموعة التشغيل الهيدروليكي (الميكانزم)

1. تأكد من منسوب الزيت
2. اختبر كل الوصلات الموجودة في مواسير الزيت والتأكد من عدم وجود تسريب بها
3. يتم قياس الضغط الابتدائي لغاز النيتروجين من جهة الزيت
4. قم بتشغيل المفتاح On-Off
5. قم بقياس أقل ضغط لازم للتشغيل
6. قم بقياس أقل جهد لازم لتشغيل ملفات On - Off
7. اختبار ضغط التشغيل لصمام الأمان
8. قم بتربيط كل الأطراف في كابلات الكنترول وكذلك تربيط كل المسامير الموجودة على القاطع

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: