



Обозначение	L, мм	L1, мм	Маркировка			Примечание
			XS1	XS2	XS3	
ГРТВ.685621.011	180	200	ПКУ-ХР8	КМ1-Х2	КМ2-Х2	ПКУ-КМ1-КМ2
ГРТВ.685621.011-01	180	280	ПКУ-ХР4	КМ1-Х2	КМ2-Х2	ПКУ-КМ1-КМ2
ГРТВ.685621.011-02						
ГРТВ.685621.011-03						

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.011 СЗ.
- 3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- 4 Цепи дифференциальных пар вести витой парой.
- 5 Пайку производить припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76.
- 6 Технические требования к разделке и соединению плетенки поз.17 по ГОСТ 23585-79, вариант 1.7.
- 7 Провода поз. 9 соединить с контактами поз. 3 и 7 методом обжима. Для обжима контактов поз. 3 использовать инструмент №638191500 "Molex".
- 8 После обжима контакты установить в розетки поз. 1 и 5, предварительно одев на провода трубки поз. 11...15.
- 9 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- 10 Трубки поз. 13 и 14 усадить поверх маркировки.
- 11 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

ГРТВ.685621.011 СБ					Кабель		
Сборочный чертеж					Лит.	Масса	Масштаб
							2:1
					Лист	Листов	1
					ООО "Кванттелеком"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Новиков					
Пров.		Булдаков					
Т.контр.		Краснов					
Н.контр.		Деревенский					
Утв.		Верещагина					