



Обозначение	L, мм	Маркптровка	
		XS1	XS2
ГРТВ.685621.001	350	ПКУ-ХР8	KM1-X2
ГРТВ.685621.001-01	400	ПКУ-ХР8	KM1-X2
ГРТВ.685621.001-02	180	ПКУ-ХР4	KM1-X2
ГРТВ.685621.001-03	180	ПКУ-ХР3	MCuPTC-X3

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.001 ЭЗ.
- 3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- 4 Цепи дифференциальных пар вести витой парой.
- 5 Пайку производить припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76.
- 6 Технические требования к разделке и соединению плетенки поз.17 по ГОСТ 23585-79, вариант 1.7.
- 7 Провод поз. 9 соединить с контактами поз. 3 и 7 методом обжима. Для обжима контактов поз. 3 использовать инструмент №638191500 "Molex".
- 8 После обжима контакты установить в розетки поз. 1 и 5, предварительно одев на провода трубки поз. 11, 13 и 15.
- 9 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- 10 Трубку поз. 13, усадить поверх маркировки.
- 11 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.



					ГРТВ.685621.001 СБ					
					Кабель Сборочный чертеж	Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						2:1
Разраб.		Новиков								
Проб.		Булдаков								
Т.контр.		Краснов								
						Лист		Листов		1
Н.контр.		Деревенский				ООО "Кванттелеком"				
Утв.		Верещагина								