

ข้อ 3 Digital Clock พลังงานนาฬิกาดิจิทัล


เวลา 10 วินาที | หน่วยความจำ 256 MiB

นาฬิกาของค่ายแสดงเวลา 24 ชั่วโมงด้วยตัวเลขสี่หลัก HHMM เช่น 01:05 แสดงเป็น 0105 ตัวเลขแต่ละหลักประกอบด้วยหลอดไฟ 7 ส่วน เมื่อหลอดหนึ่งเปลี่ยนจาก

ดับเป็นติดจะใช้พลังงาน 1 หน่วย การดับหลอดและการคงสถานะไม่ใช่พลังงาน ไม่นับจุดคั่นระหว่างชั่วโมงกับนาที

เมื่อเริ่มวัดพลังงาน หน้าจอแสดงเวลาเริ่มต้นอยู่แล้ว จากนั้นนาฬิกาเพิ่มเวลาครั้งละหนึ่งนาทิจนถึงเวลาสิ้นสุดในวันเดียวกัน จงหาพลังงานที่ใช้เฉพาะการเปลี่ยนหน้าจอในช่วงนี้

โดยไม่นับพลังงานที่ใช้ทำให้หน้าจอแสดงเวลาเริ่มต้น หากเวลาเริ่มต้นเท่ากับเวลาสิ้นสุด จะไม่มีการเปลี่ยนหน้าจอและใช้พลังงาน 0 หน่วย



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม h_1 m_1 คือเวลาเริ่มต้น

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม h_2 m_2 คือเวลาสิ้นสุด

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนหน้าจอหลังเวลาเริ่มต้น จนแสดงเวลาสิ้นสุดครบ

ข้อจำกัด

$$0 \leq h_1, h_2 \leq 23 \text{ และ } 0 \leq m_1, m_2 \leq 59$$

$60h_1 + m_1 \leq 60h_2 + m_2$ โดยทั้งสองเวลาอยู่ในวันเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดชื่อส่วนไฟ: a ด้านบน, b ขวาบน, c ขวาล่าง, d ด้านล่าง, e ซ้ายล่าง, f ซ้ายบน และ g แนวนอนกลาง

ส่วนที่ติดของแต่ละเลข: 0 = abcdef; 1 = bc; 2 = abdeg; 3 = abcdg; 4 = bcfg; 5 = acdfg; 6 = acdefg; 7 = abcf; 8 = abcdefg; 9 = abcdfg

ตัวอย่างของข้อ 3 Digital Clock

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 0 10 10	14

หน้าจอ 10:00 เปิดอยู่แล้ว การเปลี่ยนหน้าจอสิบนาที่ใช้ 14 หน่วย จึงตอบ 14

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 8 0 9	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 34 12 34	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 59 13 0	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 1 8	5

ตัวอย่างของข้อ 3 Digital Clock ต่อ

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 0 0 2	4

ตัวอย่างที่ 7

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 58 10 0	4

ตัวอย่างที่ 8

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 7 6 8	3

ตัวอย่างที่ 9

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11 11 11 12	4

ตัวอย่างที่ 10

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
23 58 23 59	0