



Станция сканирования: настройка рабочего места

Инструкция наладчика: привязка станции к кабинету, подключение сканера и принтера, звук и обновления станции.

Код документа	MKR-INS-04
Редакция	2026.08/01
Действует с	22.08.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-04/2026.08/01/22.08.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция предназначена для наладчика или администратора и описывает подготовку рабочего места станции сканирования: привязку станции к кабинету, подключение сканера и принтера этикеток, звук и обновления. Выполняется при вводе нового рабочего места в строй или при замене оборудования.

Ежедневная работа оператора описана в отдельных инструкциях: вход и старт смены (MKR-INS-01), рабочий цикл (MKR-INS-02), исключения (MKR-INS-03).

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, номера версий и названия на вашей станции будут отличаться.

2. Привязка станции

Шаг 1. Создайте код подключения в кабинете

Откройте страницу станции в кабинете администратора и создайте восьмизначный код подключения для этой линии. Код одноразовый и действует ограниченное время.

Шаг 2. Введите код на станции

На экране «Подключение станции» введите восьмизначный код в поле «Код подключения» на экранной клавиатуре или отсканируйте его, затем нажмите «Подключить станцию». Станция покажет «Подключаем...» — идёт проверка кода и загрузка настроек.





**маркиро**
Станция производственной линии
Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
`admin.markiro.app`

- Откройте страницу станции в кабинете администратора.
- Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
- Введите или отсканируйте код здесь.

Подключение станции

Код подключения

1	2	3
4	5	6
7	8	9
Удалить	0	Очистить

Подключить станцию

Настройка оборудованияСервисная настройка

Экран «Подключение станции»: ввод кода из кабинета

Ожидаемый результат: Станция показала «Станция подключена».

Шаг 3. Перейдите к настройке оборудования

После сообщения «Станция подключена» станция сама перейдёт к работе. Настройку оборудования открывайте кнопкой «Настройка оборудования» на экране подключения (до ввода кода) или кнопкой «Настройка рабочего места» на экране выбора смены. Настройте сканер, принтер и звук (разделы 3–5).

**маркиро**
Станция производственной линии
Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
`admin.markiro.app`

- Откройте страницу станции в кабинете администратора.
- Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
- Введите или отсканируйте код здесь.

Станция подключена

Демо-станция 01 — Тестовая линия А

Станция подключена к кабинету





Важно: Если станция сообщает «Этот код подключения недействителен» или «Срок действия кода подключения истёк» — создайте новый код подключения в кабинете и введите его здесь. Старый код повторно не сработает.

3. Сканер

Шаг 1. Подключите и проверьте сканер

В блоке «Сканер» выберите порт и «Скорость (бод)» по паспорту сканера, затем нажмите «Подключить сканер». Станция откроет подключение и попросит отсканировать любой код для проверки — дождитесь сообщения «Проверка сканера пройдена». Поле «Последний скан» показывает принятые данные.

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Настройка рабочего места

Сканер

Принтер

Звук

Порт

Скорость (бод)

ДЕМО-COM1

9600

Подключить сканер

Отсканируйте любой код, чтобы проверить подключение.

Назад

Далее

Готово

Настройка сканера: порт, скорость, проверка тест-сканом

Ожидаемый результат: «Проверка сканера пройдена», последний скан отображается.

Если сканер работает в режиме клавиатуры (эмуляция ввода), выберите «Без последовательного сканера (клавиатурный)» — порт и скорость в этом режиме не настраиваются.

4. Принтер

Шаг 1. Выберите подключение принтера

В блоке «Принтер» укажите «Подключение принтера»: «Сеть (TCP)» — адрес и TCP-порт принтера; «COM-порт» — порт и скорость; «Windows (USB)» — выберите установленный принтер Windows из списка (кнопка «Обновить список» перечитывает его). Затем выберите «Язык принтера» — ZPL или TSPL, по документации принтера. Если на этом рабочем месте этикетки не печатают, оставьте «Без принтера».





Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Настройка рабочего места

Сканер

Принтер

Звук

Подключение принтера

☐ Без принтера

☒ Сеть (TCP)

☐ COM-порт

Адрес принтера

192.168.10.20

TCP-порт принтера

9100

☐ Windows (USB)

Язык принтера

☒ ZPL

☐ TSPL

☒ Проверять каждую распечатанную этикетку сканированием

Тестовая печать

После выбора подключения отправьте тестовую этикетку на принтер.

Назад

Далее

Готово

Настройка принтера: подключение, язык, тестовая печать

Шаг 2. Сделайте тестовую печать

Нажмите «Тестовая печать» и убедитесь, что этикетка физически вышла из принтера и распечатана читаемо. Сообщение «Тестовая этикетка отправлена на принтер» подтверждает только отправку — результат проверяйте на самой этикетке.

Ожидаемый результат: Тестовая этикетка напечатана и читается.

Примечание: Флажок «Проверять каждую распечатанную этикетку сканированием» включает обязательную сверку этикетки короба после печати (описана в инструкции по рабочему циклу). Рекомендуется держать включённым на местах агрегации.

5. Звук

Шаг 1. Включите звук станции

В блоке «Звук» включите звуковые сигналы. Операторы на линии полагаются на звук вердиктов сканирования — без него легко пропустить дубль или ошибку, не глядя на экран.





Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Настройка рабочего места

Сканер

Принтер

Звук

☐ Без звука

Громкость 0.7

Проверить звук

Установите хорошо слышимый уровень; при отключённом звуке визуальные сигналы сохраняются.

Назад

Готово

Настройка звука станции

6. Обновления станции

Шаг 1. Проверьте версию станции

Откройте «Обновления станции» (индикатор «Обновления» на экране выбора смены) и нажмите «Проверить обновления». Если версия актуальна, станция сообщит: «На станции установлена актуальная версия.»

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Обновления станции

Скачивание и установка выполняются вручную.

На станции установлена актуальная версия.

Назад

Проверить обновления

Скачать и установить

Центр обновлений: версия актуальна





Шаг 2. Установите доступное обновление

Если доступна новая версия, станция показывает её возраст: «Релиз вышел недавно», «Релиз вышел более 7 дней назад» или «Релиз вышел более 30 дней назад; обновите при удобном случае». Нажмите «Скачать и установить» и подтвердите — версия будет скачана, затем станция перезапустится. Обновление выполняется только вручную.

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Обновления станции

Скачивание и установка выполняются вручную.

Доступная версия
1.4.2-beta.1
Релиз вышел более 7 дней назад

Назад

Проверить обновления

Скачать и установить

Доступно обновление: возраст релиза и установка

Ожидаемый результат: Станция перезапустилась на новой версии.

Шаг 3. Не обновляйте станцию во время смены

При активной смене установка заблокирована: «Завершите активную смену перед установкой». Дождитесь закрытия смены оператором; неотправленные операции тоже должны уйти на сервер.





Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Обновления станции

Скачивание и установка выполняются вручную.

Доступная версия
1.4.2-beta.1

Релиз вышел более 7 дней назад

⚠ Завершите активную смену перед установкой

Назад

Проверить обновления

Скачать и установить

Установка заблокирована активной сменой

7. Сервисные операции

Кнопка «Привязать станцию заново» (в настройке рабочего места) используется только когда сервисному пользователю нужно повторно привязать эту же станцию: ключ устройства будет удалён, локальные производственные записи останутся на станции. «Сервисное подключение» — отдельный путь с учётными данными от сервиса; он не заменяет обычное подключение кодом.

Важно: Обе операции — редкие и выполняются только вместе с поддержкой Маркиро. Не запускайте их для решения обычных проблем со связью или оборудованием.

8. Частые вопросы

У сканера или принтера подпись настроен, не обнаружен — Сохранённое устройство не найдено на этой машине: проверьте кабель и питание, затем заново выберите порт или принтер в настройке.

Установленные принтеры Windows не найдены — Установите драйвер принтера средствами Windows, затем нажмите «Обновить список» в блоке «Принтер».

Тестовая этикетка не вышла — Сообщение об отправке не гарантирует печать. Проверьте адрес/порт подключения, язык принтера (ZPL/TSPL по документации) и ленту, затем повторите «Тестовая печать».

Срок действия кода подключения истёк — Коды одноразовые и ограничены по времени. Создайте новый код в кабинете администратора и введите его на станции.

Нужно перенести станцию на другую линию — Обратитесь в поддержку Маркиро — самостоятельная повторная привязка без сопровождения не рекомендуется.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

