

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

8.11.2022

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere
T2 SPK21

YHTEENVETO:

Kondensaattoriparisto: Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä.
Yksi kondensaattori on viallinen. Kyseinen porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi.

Sähkönlaatu: Sähkönlaatu on normaali, jännitesäro on 3-6%.

Ehdotetut toimenpiteet: Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta.
Mikäli tiedossa on, että tilanne on tämä jatkuvasti, suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä. Sähkönsiirtolaskuja seurataan kesän yli, jonka jälkeen tehdään ratkaisut jatkosta.

Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2023, mikäli kompensointi pidetään käytössä.

Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite Asiakasnumero L&T Kiinteistötekniikka Oy 2087			
Sähköposti				PL 29427 00021 LASKUTUS			
Keskus T2 SPK21		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 1600 A		Huoneen lämpötila + 20 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 5)				Kompensoinnin kaapeli 2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300526			
Kompensointiteho 225 kvar		Viritystaajuus 189 Hz		Portaat 25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323075		Porrastustapa N		Tavoitetehokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 092	40/525	44	213	210	201	*1
2	C0308 683	80/525	88	444	443	441	
3	C0308 668	80/525	88	442	445	443	
4	C0307 926	80/525	88	450	452	452	
5	C0309 409	80/525	88	426	424	432	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä.							
*1 Kapasitanssit ovat laskeneet yli 10% nimellisarvostaan, porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi.							
Virtaliitokset jälkikiristettiin.							
Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	
Suodattimet		2	kpl		Tyyppi	P1104	

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 50 kvar
Taajuus (Hz)	49,98	50,01
Jännite RMS (V)	235,08	235,87
Jännitesärö Uthd (%)	3,30	2,90
Vaihevirta RMS (A)	267,90	287,00
Virtasärö Ithd (%)	14,90	9,90
Pätöteho (kW)	61,79	63,41
Näennäisteho (kVA)	62,99	67,68
Loisteho (kVAr)	6,76	22,35
Tehokerroin (total PF)	0,98	0,94
Tehokerroin DPF	0,99	0,94
Ind. / Kap.	Kap.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Normaali, jännitesärö on 3-6%.

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi

Hämeen Sähkö Oy
Pätsiniementie 4D
37800 AKAA

puh. 040 5220 112
info@hameensahko.fi

y-tunnus 1861826-3
alv.rek.
3/3