

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

8.11.2022

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T2 SPK22

YHTEENVETO:

Kondensaattoriparisto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.

Sähkönlaatu: Sähkönlaatu on normaali, jännitesäro on 3-6%.

Ehdotetut toimenpiteet: Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta. Mikäli tiedossa on, että tilanne on tämä jatkuvasti, suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä. Sähkönsiirtolaskuja seurataan kesän yli, jonka jälkeen tehdään ratkaisut jatkosta. Ensimmäisen portaan kondensaattori hyödynnetään T1 SPK11 kompensoinnin korjauksessa.

Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2023, mikäli kompensointi pidetään käytössä.

Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on noin 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Käyttöönotto
Tarkastus
Korjaus

Päivämäärä
2003
8.11.2022

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite Asiakasnumero L&T Kiinteistötekniikka Oy 2087			
Sähköposti				PL 29427 00021 LASKUTUS			
Keskus T2 SPK22		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 1250 A		Huoneen lämpötila + 20 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL Lähtö 5.				Kompensoinnin kaapeli 2x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300524			
Kompensointiteho 225 kvar		Virta-aajuus 189 Hz		Portaat 25+4x50kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323072		Porrastustapa N		Tavoitetehokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 094	40/525	44	222	225	223	
2	C0309 410	80/525	88	466	466	467	
3	C0309 411	80/525	88	467	467	467	
4	C0309 412	80/525	88	467	467	466	
5	C0307 935	80/525	88	465	465	465	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.							
Suosittelaa poistamaan kompensointi käytöstä. Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta.							
Siivous	2022	Virtaliitosten jälkikiristys	2022	Lämpökuvaus	2022		
Suodattimet	2	kpl	Tyyppi	P1104			

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 25 kvar
Taajuus (Hz)	49,98	50,04
Jännite RMS (V)	235,52	236,33
Jännitesärö Uthd (%)	3,10	2,90
Vaihevirta RMS (A)	264,60	316,80
Virtasärö Ithd (%)	15,00	11,40
Pätöteho (kW)	59,94	71,29
Näennäisteho (kVA)	62,32	74,87
Loisteho (kVAr)	14,50	21,38
Tehokerroin (total PF)	0,96	0,95
Tehokerroin DPF	0,97	0,96
Ind. / Kap.	Kap.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Normaali, jännitesärö on 3-6%.

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi

Hämeen Sähkö Oy
Pätsiniementie 4D
37800 AKAA

puh. 040 5220 112
info@hameensahko.fi

y-tunnus 1861826-3
alv.rek.
3/3