

Характеристики

Название	Полётный контроллер SpeedyBee F405 V5 30.5×30.5 мм для авиамоделей
Микроконтроллер (MCU)	STM32F405
IMU (гироскоп)	ICM42688P
Тип порта USB	Новый интерфейс Type-C
Барометр	SPA06-003
Чип OSD	AT7456E
Полнофункциональная настройка по Bluetooth	Поддерживается. Подключение через приложение SpeedyBee для прошивки полётного контроллера и настройки параметров.
Беспроводное обновление прошивки FC	Поддерживается
Подключение DJI Air Unit	Поддерживается прямое подключение 6-pin или пайка
Чёрный ящик (Blackbox)	Поддерживается, встроенная микросхема памяти 16 МБ
Входное напряжение	Аккумулятор LiPo 3–6S
Независимый выход BEC 5 В	9 групп (4× площадки +5 В спереди, 1× площадка зуммера BZ+ и 4× площадки +5 В по углам для внешних светодиодов). Суммарный выходной ток: 2.5 А.
Независимый выход BEC 9 В	2 группы (1× площадка 9 В спереди, 1× выход 9 В в разъёме на обратной стороне). Суммарный ток: 2.5 А. Поддерживается дистанционное вкл./выкл. через PINIO.
Питание MCU и гироскопа	Независимый LDO
Выход 3.3 В	1 группа (1× площадка 3.3 В спереди)
Выход 4.5 В	3 группы (3× площадки 4.5 В спереди). Может питать приёмник и GPS, когда FC питается от USB. Макс. выходной ток: 1 А.
Сигнал ESC	Площадки M1–M4 и 10-контактный разъём на обратной стороне
Сигнал сервоприводов	Площадки S5–S6 спереди
Вход телеметрии ESC	Поддерживается (UART5)
Площадка настройки камеры Betaflight	Поддерживается (площадка CC спереди)
I2C	Поддерживается (разъём GPS + площадки)
UART	UART1 (Bluetooth); UART2 (передние площадки для приёмника); UART3 (площадки DJI VTX + задний SH1.0-6-pin); UART4 (площадки GPS + передний SH1.0-6-pin); UART5 (TLM); UART6 (площадки приёмника + задний SH1.0-4-pin)
Площадки ST LED	Поддерживается, на передних площадках G/5V/LED; управляется прошивкой FC
Площадки светодиодной ленты Meteor	Поддерживается. Переключение между режимами SB-LED и ST-LED кнопкой BOOT или через приложение. В режиме SB-LED управляется Bluetooth-чипом ESP32.
Площадки зуммера	Поддерживается
Кнопка BOOT	[A] Удерживайте BOOT при включении питания — принудительный режим DFU. [B] При поданном питании в режиме ожидания короткое нажатие переключает режимы индикации светодиодов; долгое — переключает SB-LED/ST-LED. В режиме ST-LED светодиодами LED1–LED4 управляет прошивка FC.
Площадки RSSI	Поддерживается
SmartPort	Не поддерживается
Поддерживаемая прошивка FC	Betaflight
Имя цели прошивки	SPEEDYBEEF405V5
Заводская версия прошивки	Betaflight 4.5.2
Версия конфигуратора	Betaflight 10.10.0
Монтажные отверстия	30.5 × 30.5 мм (Ø4 мм), с боковым вырезом
Размеры	39 мм (Д) × 39 мм (Ш) × 4.9 мм (В)
Вес	8.1 г

Название	Регулятор оборотов 4-в-1 SpeedyBee OX32 55A 30.5x30.5
Прошивка по умолчанию	OX32
Непрерывный ток	55 А (на канал) / 220 А (4-в-1)
Максимальный ток	70 А (на канал) / 280 А (4-в-1)
Защитный TVS-диод	Есть (встроенный)
Внешний конденсатор	Твердотельный конденсатор 1000 мкФ (входит в комплект)
Протокол ESC/двигателя	DSHOT300/600
Входное напряжение	3–6S LiPo
Выход питания	VBAT
Датчик тока	Поддерживается
Телеметрия ESC	Поддерживается
Монтажные отверстия	30.5 × 30.5 мм (Ø4 мм), с боковым вырезом
Размеры	40.9 мм (Д) × 44.9 мм (Ш) × 8.0 мм (В) (с радиатором)
Вес	19.1 г
Страница ESC в интернете	https://ox32.oxbot.com/
Примечание по датчику тока	Поддерживается (Scale=27, Offset=-2644)

Руководство

