

DEV 参数

1. TP

参数名称	类型	说明	是否必须	示例
i2c_id	Int	使用的i2c标号	是	0
type	String	TP型号	是	"CST816D"
gpio_num	Int	TP中断输入GPIO	是	21
fw_id	Int	固件版本号，仅在支持固件升级的型号有效	否	0

2. Camera

参数名称	类型	说明	是否必须	示例
drv_id	Int	使用的CSPI标号	是	1
type	String	Camera型号	否	"GC032A"
int_mode	Enum	接口类型： 0：SDR bit 1 1：SDR bit 2 2：DDR bit 1 3：DDR bit 2 其他数值无效	是	1
mclk_freq	Enum	时钟频率： 0: 6.5MHz 1: 13MHz 2: 25.5MHz 3: 24MHz	是	1

reso	Enum	分辨率： 8W像素灰度 8W像素彩色 30W像素灰度 30W像素彩色	是	1
spi_cfg.endianMode	Enum	CSPI数据大小端： 0: LSB 1: MSB	是	0
spi_cfg.wireNum	Enum	CSPI数据线数量： 0: 1 lane 1: 2 lane	是	1
spi_cfg.rxSeq	Enum	CSPI数据顺序： 0: bit[0]: 6 4 2 0 bit[1]: 7 5 3 1 1: bit[0]: 6 4 2 0 bit[1]: 7 5 3 1	是	0
spi_cfg.cpol	Enum	CSPI 时钟极性 0: 高电平有效 1: 低电平有效	是	0
spi_cfg.cpha	Enum	CSPI 时钟相位 0: 上升沿采集 1: 下降沿采集	是	0
spi_cfg.ddrMode	Bool	双边沿采集是否打开	是	False
spi_cfg.wordIdSeq	Enum	字ID顺序： 0: LSB 1: MSB	是	0
spi_cfg.yOnly	Bool	是否只有灰度数据	是	False
spi_cfg.rowScaleRatio	Enum	图像行亚采样： 0: 数据全采集 1: 数据隔行采集	是	1
spi_cfg.colScaleRatio	Enum	图像列亚采样： 0: 数据全采集 1: 数据隔列采集	是	1

spi_cfg.scaleBytes	Int	亚采样像素数	是	3
spi_cfg.dummyAllowed	Bool	是否允许dummy数据	是	False
ext_pwr_cfg.io_num	Int	相机AVDD电源控制GPIO标号	是	16
rst_pin_cfg.io_num	Int	相机复位信号控制GPIO标号	是	20
rst_pin_cfg.reset_level	Int	相机复位时的GPIO电平	是	1
i2c_cfg.i2c_port	Int	相机I2C端口号	是	0
i2c_cfg.i2c_speed	Enum	相机I2C速度： 1: 100KHz 2: 400KHz 3: 1MHz 4: 3.4MHz	是	1

3. LCD

参数名称	类型	说明	是否必须	示例
drv_id	Int	使用的LSPI标号	是	0
type	String	LCD型号	是	"ST7789"
int_type	Enum	接口类型： 0: 3线1型 1: 3线2型 2: 4线1型 3: 4线2型 其他数值无效	是	1
bk_light_mode	Enum	背光控制模式： 0: PWM模式 1: GPIO模式	是	1

bk_light_gpio	Int	背光GPIO标号，仅GPIO背光模式有效	是	15
bk_light_pwm	Int	背光PWM标号，仅PWM背光模式有效	是	0
init_backlight_level	Int	初始化背光亮度：范围0~100	是	100
freq	Int	LSPI时钟频率	是	53477376
width	Int	屏幕横向分辨率	是	240
height	Int	屏幕纵向分辨率	是	320
offset_x	Int	屏幕显示横向偏移像素数	是	0
offset_y	Int	屏幕显示纵向偏移像素数	是	0
te_circle	Int	TE信号周期，单位us	是	16742
te_wait_time	Int	TE信号等待时间，单位us	是	623
pixel_width	Int	像素位宽	是	16
display_mode	Enum	图像显示模式： 0：正常模式 1：镜像 2：上下翻转 3：镜像+上下翻转	是	0
pix_mode	Enum	像素排列模式： 0： RGB	是	0

