

[3조] 모터 제어 상위설계서

신유지, 이호윤, 이양배, 한소영


요구 사항

- 모터는 버튼과 UART 명령 두 가지 방식으로 제어
- 시스템 시작 시 모터는 정지 상태
- 메인 루프는 UART 처리, 버튼 처리, 모터 상태 처리를 반복 수행
- 방향 전환 시 모터 부하 방지를 위해 전환 간 대기시간 동작
- UART PWM Duty 범위는 50~95%
- 위 요구사항에 명시되지 않은 세부 구현 방식은 자유롭게 설계


1. STATE

1-1. FSM

다이어그램 1. 메인 동작 흐름



다이어그램 2. 모터 상태 전이



1-2. MOTOR STATE

이름	값	설명
STOP	0	모터 정지
CW	1	모터 정회전
CCW	2	모터 역회전

1-3. MOTOR SPEED

UART 명령	Duty 값	설명
'0'	50	PWM Duty 50% 설정
'1'	55	PWM Duty 55% 설정
'2'	60	PWM Duty 60% 설정
'3'	65	PWM Duty 65% 설정
'4'	70	PWM Duty 70% 설정
'5'	75	PWM Duty 75% 설정
'6'	80	PWM Duty 80% 설정
'7'	85	PWM Duty 85% 설정
'8'	90	PWM Duty 90% 설정
'9'	95	PWM Duty 95% 설정

'0' ~ '9' 명령은 모터가 CW 또는 CCW 상태일 때만 적용

2. EVENT (BUTTON/UART)

2-1. BUTTON/UART 이벤트

이름	값	설명
EVT_NONE	0	이벤트 없음 또는 이벤트 완료
EVT_BTN_SHORT	1	버튼이 3000ms 전에 해제
EVT_BTN_LONG	2	버튼을 누른 상태로 3000ms 경과
EVT_UART	3	UART 문자 수신. 수신 문자는 ISR에서 uart_data에 저장

2-2. 상태별 이벤트 처리표

현재 상태	입력 이벤트/ 명령	다음 상태	실제 처리	전환 전 정지 지연
STOP	버튼 짧게 누름	CW	Apply_Motor_State(CW) → Motor_CW()	없음
STOP	버튼 길게 누름	STOP	상태 변경 없음	없음
CW	버튼 짧게 누름	CCW	Motor_Wait() → Apply_Motor_State(CCW) → Motor_CCW()	200ms
CW	버튼 길게 누름	STOP	Apply_Motor_State(STOP) → Motor_Stop()	없음
CCW	버튼 짧게 누름	CW	Motor_Wait() → Apply_Motor_State(CW) → Motor_CW()	200ms
CCW	버튼 길게 누름	STOP	Apply_Motor_State(STOP) → Motor_Stop()	없음
STOP	UART 'f'/'F'	CW	Apply_Motor_State(CW) → Motor_CW()	없음
CCW	UART 'f'/'F'	CW	Motor_Wait() → Apply_Motor_State(CW) → Motor_CW()	200ms
CW	UART 'f'/'F'	CW	상태 변경 없음	해당 없음
STOP	UART 'r'/'R'	CCW	Apply_Motor_State(CCW) → Motor_CCW()	없음
CW	UART 'r'/'R'	CCW	Motor_Wait() → Apply_Motor_State(CCW) → Motor_CCW()	200ms
CCW	UART 'r'/'R'	CCW	상태 변경 없음	해당 없음
CW, CCW	UART 's'/'S'	STOP	Apply_Motor_State(STOP) → Motor_Stop()	없음
STOP	UART 's'/'S'	STOP	상태 변경 없음	해당 없음
CW, CCW	UART '0'~'9'	현재 상태 유지	Motor_Set_Duty()	해당 없음
STOP	UART '0'~'9'	STOP	명령 무시	해당 없음

3. PWM 및 타이머

3-1. TIM2 모터 PWM

항목	설정값
TIM2 입력 클럭	TIMXCLK (96 MHz 기준)
TIM2 카운터 클럭	1 MHz
PWM 주파수	1 kHz
Prescaler	95 (TIMXCLK = 96 MHz 기준)
ARR	999
출력 채널	CH1 (PA0), CH2 (PA1)
카운터 모드	Down counter
반복 모드	Repeat
부팅 직후 CCR	CCR1 = 0, CCR2 = 0
회전 시작 Duty	50%
UART Duty 범위	50~95%

3-2. TIM5 버튼 3초 인지 타이머

항목	설정값
TIM5 입력 클럭	TIMXCLK (96 MHz 기준)
TIM5 카운터 주파수	10 kHz
Prescaler	9599 (TIMXCLK = 96 MHz 기준)
ARR	$3000 * 10 - 1 = 29999$
길게 누름 설정값	3000 ms
카운터 모드	Down counter
원샷 모드	One-pulse
인터럽트	Update interrupt, IRQ 50

3-3. 방향 전환 대기

항목	설정값
대기시간	MOTOR_REVERSE_WAIT_MS = 200 ms
시간 기준	SysTick
대기 방식	Non-blocking
적용 조건	CW ↔ CCW 방향 전환

4. VARIABLE

4-1. 열거형

```
typedef enum
{
    STOP,
    CW,
    CCW
} MotorState_t;

typedef enum
{
    EVT_NONE,
    EVT_BTN_SHORT,
    EVT_BTN_LONG,
    EVT_UART
} Event_t;
```

4-2. 전역 및 모듈 상태 변수

이름	Type	초기값	범위	역할 및 변경 시점
event	volatile Event_t	EVT_NONE	전역	Button_Event_Handle(), Uart_Event_Handle(), TIM5_IRQHandler()에서 설정하고 Update_Motor_State() 에서 소비 후 초기화
motor_state	volatile MotorState_t	STOP	전역	현재 모터 상태. Apply_Motor_State()에 서 갱신
pwm_active_state	static MotorState_t	STOP	motor.c	현재 PWM 출력 방향. Motor_CW(), Motor_CCW(), Motor_Stop()에서 갱신
duty_table	static const unsigned char[10]	50~95	motor.c	UART 숫자 명령을 Duty 값 으로 변환
new_motor_state	static MotorState_t	STOP	motor.c	이벤트 처리 후 목표 모터 상 태
motor_speed	static int	50	motor.c	현재 논리적 PWM Duty 값
new_motor_speed	static int	50	motor.c	적용할 목표 PWM Duty 값
waiting_reverse	static volatile int	0	motor.c	방향 전환 대기 중 여부

이름	Type	초기값	범위	역할 및 변경 시점
pending_state	static MotorState_t	STOP	motor.c	대기 완료 후 적용할 모터 방향
Key_Pressed	volatile int	0	전역	EXTI ISR에서 버튼 눌림 시 1로 설정하고 Button_Event_Handle()에서 0으로 초기화
Key_Released	volatile int	0	전역	EXTI ISR에서 버튼 해제 시 1로 설정하고 Button_Event_Handle()에서 0으로 초기화
uart_flag	volatile unsigned char	0	전역	USART2 ISR에서 1로 설정하고 Uart_Event_Handle()에서 0으로 초기화
uart_data	volatile unsigned char	0	전역	USART2 ISR에서 마지막으로 수신한 문자 저장
lock	static int	0	Button_Event_Handle() 내부	한 번의 버튼 누름과 해제 동작을 구분

5. METHOD

5-1. 주요 METHOD 요약

함수	입력 값	출력 값	변경 변수	역할
Check_Event()	void (Key_Pressed, Key_Released, uart_flag 사용)	void	event, Key_Pressed, Key_Released, uart_flag, lock	버튼과 UART 플래그를 이벤트로 변환
Update_Motor_State()	void (event, motor_state, motor_speed, uart_data 사용)	void	event, new_motor_state, new_motor_speed	이벤트를 목표 모터 상태와 목표 Duty로 변환
Drive_Motor()	void (new_motor_state, new_motor_speed 사용)	void	waiting_reverse, pending_state, motor_state, motor_speed, GPIO 및 TIM2 레지스터	방향 전환 대기 및 모터 출력을 하드웨어에 반영

5-2. 주요 METHOD 상세 동작

5-2-1. Check_Event()

Check_Event()는 아래와 같이 버튼과 UART 이벤트를 처리

1. Button_Event_Handle()를 호출
2. Uart_Event_Handle()를 호출

버튼 처리는 다음과 같이 수행한다.

- Key_Pressed == 1이고 lock == 0이면 Key_Pressed를 초기화, lock을 설정 후 TIM5_Start()를 호출
- 버튼이 3000ms 전에 해제되면 TIM5_Stop()을 호출 EVT_BTN_SHORT를 생성
- 버튼을 누른 상태로 3000ms가 지나면 TIM5_IRQHandler()가 EVT_BTN_LONG을 직접 생성
- 길게 누름이 발생한 후 버튼을 해제하면 추가 짧게 누름 이벤트는 생성하지 않음

UART 처리는 다음과 같이 수행

- uart_flag == 1이면 플래그를 초기화, event = EVT_UART로 설정
- 수신 문자는 uart_data에서 읽음

PC13 핀 상태 확인과 Falling/Rising edge 구분은 EXTI15_10_IRQHandler()에서 수행

호출 시점: 방향 전환 대기 중이 아닐 때 메인 루프에서 반복 호출

5-2-2. Update_Motor_State()

Update_Motor_State()는 event를 지역 변수 evt에 복사한 뒤 event = EVT_NONE으로 초기화, 이후 현재 상태와 속도를 목표값의 기본값으로 복사하고 이벤트에 따라 목표값을 변경

- EVT_BTN_SHORT
 - STOP → CW
 - CW → CCW
 - CCW → CW
- EVT_BTN_LONG
 - CW, CCW → STOP
- EVT_UART
 - 'f'/'F': 현재 상태가 CW가 아니면 목표 상태를 CW로 변경
 - 'r'/'R': 현재 상태가 CCW가 아니면 목표 상태를 CCW로 변경
 - 's'/'S': 현재 상태가 STOP이 아니면 목표 상태를 STOP으로 변경
 - '0'~'9': 현재 상태가 STOP이 아니면 목표 Duty를 50~95%로 변경

호출 시점: 방향 전환 대기 중이 아닐 때 메인 루프에서 반복 호출, event == EVT_NONE인 경우에도 호출

5-2-3. Drive_Motor()

Drive_Motor()는 목표 모터 상태와 목표 Duty를 실제 하드웨어에 반영한다.

- 방향 전환 대기 중이면 SysTick 만료 여부를 확인
 - 만료되지 않았으면 다른 처리를 하지 않고 반환
 - 만료되면 waiting_reverse를 0으로 초기화, pending_state를 Apply_Motor_State()로 적용 후 반환
- new_motor_state와 motor_state가 다르면 상태 변경

- $CW \leftrightarrow CCW$ 전환이면 `Motor_Wait()` 호출, 모터를 정지 200ms 대기
- `STOP → CW/CCW` 또는 `CW/CCW → STOP`이면 대기 없이 `Apply_Motor_State()`를 호출
- `new_motor_speed`와 `motor_speed`가 다르면 `Motor_Set_Duty()`를 호출 PWM Duty를 변경
- `Apply_Motor_State()`가 호출되면 `motor_state`를 변경, `motor_speed`와 `new_motor_speed`를 50으로 초기화

호출 시점: 메인 루프에서 반복 호출, 방향 전환 대기 중에도 호출

5-3. ISR

ISR	발생 조건	변경 변수	처리 내용
<code>EXTI15_10_IRQHandler()</code>	PC13 Falling/Rising edge	<code>Key_Pressed</code> , <code>Key_Released</code>	EXTI/NVIC pending을 지우고 짧은 지연 후 PC13 상태를 읽는다. 눌림이면 <code>Key_Pressed = 1</code> , 해제이면 <code>Key_Released = 1</code> , 반대 플래그는 0으로 초기화
<code>USART2_IRQHandler()</code>	USART2 RXNE 수신 인터럽트	<code>uart_data</code> , <code>uart_flag</code>	DR을 읽어 수신 문자를 <code>uart_data</code> 에 저장하고 <code>uart_flag = 1</code> 로 설정
<code>TIM5_IRQHandler()</code>	버튼을 누른 상태로 3000ms 경과	<code>event</code>	Update flag를 지우고 <code>event = EVT_BTN_LONG</code> 으로 설정한다. TIM5는 One-pulse 모드이므로 버튼을 누를 때마다 최대 한 번 발생

6. MAIN LOOP

```
for(;;)
{
    if(!Motor_Is_Waiting())
    {
        Check_Event();
        Update_Motor_State();
    }
    Drive_Motor();
}
```

정상 상태에서는 버튼/UART 이벤트 처리, 목표 상태 계산, 모터 구동을 반복
 방향 전환 대기 중에는 이벤트 처리와 목표 상태 계산을 보류
`Drive_Motor()`에서 200ms 대기 완료 여부를 확인