

PEGATINAS DE CARCASA · PI 4 MODEL B

Dos juegos de etiquetas: A, pinout completo; B, accesorios y conexiones. **Imprimir al 100 % / tamaño real**, sin ajustar a página. Recortar por las marcas.

NABLA EDGE · GPIO

PI 4 MODEL B · G = BCM · círculos = pin físico

3V3	1	2	5V
G2 OLED SDA	3	4	5V
G3 OLED SCL	5	6	GND
G4 TEMPERATURA +	7	8	G14 UART TX +
GND	9	10	G15 UART RX +
G17 ENCODER A	11	12	G18 PWM / NEO +
G27 ENCODER B	13	14	GND
G22 ENCODER SW	15	16	G23 PRESENCIA +
3V3	17	18	G24 TFT RESET
G10 TFT MOSI	19	20	GND
G9 SPI MISO +	21	22	G25 TFT DC
G11 TFT SCLK	23	24	G8 TFT CS
GND	25	26	G7 SPI CS2 +
G0 ID_SD · RES.	27	28	G1 ID_SC · RES.
G5 MODO CABLE	29	30	GND
G6 MODO AP	31	32	G12 LED ESTADO +
G13 ZUMBADOR +	33	34	GND
G19 SERVO/PWM +	35	36	G16 BUSCAR RED
G26 BOTÓN EXTRA	37	38	G20 PUERTA +
GND	39	40	G21 RELÉ +

GPIO: 3,3 V · GND común · nunca 5 V en señales

+ ampliación propuesta · accesorios y orientación: etiqueta B

NABLA EDGE · ACCESORIOS

PI 4 MODEL B · ACCESORIOS · + ampliación propuesta

OLED / I²C	SDA G2 · SCL G3 · VCC 3V3 · GND
I²C extra +	BME280 / ADS1115 / MCP23017: mismo bus
TFT SPI	G10 MOSI · G11 CLK · G8 CS · G25 DC · G24 RST
TFT VCC/BL	Según módulo; BL con etapa adecuada, no carga GPIO
ENCODER	A G17 · B G27 · SW G22 · común a GND
SELECTOR	SPDT centro OFF · común GND · cable G5 / AP G6
BOTONES	Buscar G16 · extra G26 · a GND, pull-up y antirrebote
TEMP +	DS18B20: DQ G4 · 4k7 entre DQ y 3V3
TEMP ALT. +	DHT22 en G4 en lugar del DS18B20; según módulo
PIR / REED +	PIR OUT G23 a 3V3 máx. · reed G20 a GND + pull-up
LED +	G12 → 330 Ω → LED → GND
BUZZ / RELÉ +	G13 / G21: módulo o driver 3V3; nunca carga directa
PWM / NEO +	G18 BL o WS2812 · G19 servo/ventilador con driver
POTENCIA +	Neo 5V: adaptar nivel; servo/LED, fuente adecuada
UART / SPI +	GPS/RFID: TX14/RX15 a 3V3 · SPI: CS G7 / MISO G9

Vista superior: USB abajo, J8 a la derecha; pin 1 arriba/interior.

+ requiere configurar software · "o" = alternativas · masas comunes

Nabla · 90 × 70 mm · etiqueta de carcasa, no plantilla de enchufe

NABLA EDGE · GPIO

PI 4 MODEL B · G = BCM · círculos = pin físico

3V3	1	2	5V
G2 OLED SDA	3	4	5V
G3 OLED SCL	5	6	GND
G4 TEMPERATURA +	7	8	G14 UART TX +
GND	9	10	G15 UART RX +
G17 ENCODER A	11	12	G18 PWM / NEO +
G27 ENCODER B	13	14	GND
G22 ENCODER SW	15	16	G23 PRESENCIA +
3V3	17	18	G24 TFT RESET
G10 TFT MOSI	19	20	GND
G9 SPI MISO +	21	22	G25 TFT DC
G11 TFT SCLK	23	24	G8 TFT CS
GND	25	26	G7 SPI CS2 +
G0 ID_SD · RES.	27	28	G1 ID_SC · RES.
G5 MODO CABLE	29	30	GND
G6 MODO AP	31	32	G12 LED ESTADO +
G13 ZUMBADOR +	33	34	GND
G19 SERVO/PWM +	35	36	G16 BUSCAR RED
G26 BOTÓN EXTRA	37	38	G20 PUERTA +
GND	39	40	G21 RELÉ +

GPIO: 3,3 V · GND común · nunca 5 V en señales

+ ampliación propuesta · accesorios y orientación: etiqueta B

NABLA EDGE · ACCESORIOS

PI 4 MODEL B · ACCESORIOS · + ampliación propuesta

OLED / I²C	SDA G2 · SCL G3 · VCC 3V3 · GND
I²C extra +	BME280 / ADS1115 / MCP23017: mismo bus
TFT SPI	G10 MOSI · G11 CLK · G8 CS · G25 DC · G24 RST
TFT VCC/BL	Según módulo; BL con etapa adecuada, no carga GPIO
ENCODER	A G17 · B G27 · SW G22 · común a GND
SELECTOR	SPDT centro OFF · común GND · cable G5 / AP G6
BOTONES	Buscar G16 · extra G26 · a GND, pull-up y antirrebote
TEMP +	DS18B20: DQ G4 · 4k7 entre DQ y 3V3
TEMP ALT. +	DHT22 en G4 en lugar del DS18B20; según módulo
PIR / REED +	PIR OUT G23 a 3V3 máx. · reed G20 a GND + pull-up
LED +	G12 → 330 Ω → LED → GND
BUZZ / RELÉ +	G13 / G21: módulo o driver 3V3; nunca carga directa
PWM / NEO +	G18 BL o WS2812 · G19 servo/ventilador con driver
POTENCIA +	Neo 5V: adaptar nivel; servo/LED, fuente adecuada
UART / SPI +	GPS/RFID: TX14/RX15 a 3V3 · SPI: CS G7 / MISO G9

Vista superior: USB abajo, J8 a la derecha; pin 1 arriba/interior.

+ requiere configurar software · "o" = alternativas · masas comunes

Nabla · 90 × 70 mm · etiqueta de carcasa, no plantilla de enchufe

Cada pegatina mide 90 × 70 mm. Para pegar en la tapa, caja o soporte de la Pi.

Comprobación de escala: esta línea debe medir exactamente 50 mm.



Pi 4: alimentación USB-C; vídeo por micro-HDMI. GPIO con la misma numeración BCM. Las marcas + son propuestas que requieren configuración. Revisar compatibilidad de drivers/overlays y módulos antes del montaje.