

UPhone 云手机- Android SDK 接入文档

变更历史

Sdk 版本	发版日期	更新内容
v1.0.0	2021/11/26	初始版本
v1.0.1	2022/1/5	增加静音, 截图, 是否支持直播, 开启直播, 停止直播, 重连手机, 获取丢包率, 网络速度, 用户最后一次操作时间, 获取视频流基本参数数据。
v1.0.2	2022/5/10	1、增加初始化 sdk 接口 2、修改连接、断开、重连云手机接口 3、增加连接、设置操作回调接口, 返回连接和操作的结果 4、删除截图和黑屏检测接口
v1.0.3	2022/5/12	1、增加注册云手机监听接口 2、修复设置分辨率接口在 16:9 屏幕比例下的兼容性
V1.0.4	2022/6/7	1、修改初始化 sdk 接口, 增加 token 字段 2、修改发送指定按键接口, 去除 menu, 添加 clean, 表示清除云手机后台应用
V1.0.5	2022/8/18	1、调整 IUPhoneListener 接口 2、增加音量调节接口 3、增加屏幕唤醒接口

目录

变更历史	1
目录	2
1. 工程配置	3
1.1 配置权限	3
1.2 导入 SDK 包	3
1.3 配置参数	3
1.4 代码混淆	4
2. 快速入门&接入步骤	4
2.1 注册云手机状态监听器	5
2.2 初始化云手机 sdk	6
2.3 连接云手机	6
2.4 断开云手机	7
3. 接口说明	7
3.1 初始化 sdk	7
3.2 连接云手机	8
3.3 断开云手机	8
3.4 重新连接云手机	8
3.5 设置分辨率	8
3.6 发送指定按键	8
3.7 设置静音	9
3.8 是否支持直播	9
3.9 开启直播	9
3.10 停止直播	9
3.11 获取视频流基本参数	9
3.12 获得网络延时	10
3.13 获取丢包率	10
3.14 获取网络速度	10
3.15 获取用户最后一次操作时间戳	10
3.16 获得版本号	10
3.17 设置音量	10
3.18 唤醒屏幕	11

1. 工程配置

1.1 配置权限


AndroidManifest.xml 清单文件

需要增加以下代码：

```
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />  
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />  
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />  
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

1.2 导入 SDK 包

拷贝 uphonesdk.aar 包到 app 模块下的 libs，如果没有 libs，则手动新建 libs 文件夹。



1.3 配置参数

配置 App 模块下面的 build.gradle

Android 闭包里面增加

```

repositories {
    flatDir {
        dirs 'libs'
    }
}

dependencies 闭包中增加
implementation (name: 'uphonesdk_x.x.x', ext: 'aar')
implementation "com.squareup.okhttp3:okhttp:3.11.0"
implementation "com.google.code.gson:gson:2.8.2"
implementation 'com.google.protobuf:protobuf-java:4.0.0-rc-2'

```

1.4 代码混淆

如果你的接入模块需要代码混淆，请在【接入模块】/proguard-rules.pro 配置文件中加入以下代码：

注意：在引入 sdk 的应用模块下面的 proguard-rules.pro 文件，这里假定是 app 模块，即：app/proguard-rules.pro 文件中，添加下面混淆规则：

```

#renamesourcefileattribute SourceFile
-keep class com.ucloud.uphonesdk.*.* { *; }
-keep class com.google.*.* { *; }
-keep class org.webrtc.*.* { *; }

```

以上规则只有对应模块的 build.gradle 文件，minifyEnabled 置为 true 才生效，如果编译类型是 debug，或者其他类型，请按照实际业务需要添加。

```

buildTypes {
    release {
        minifyEnabled true
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),
            'proguard-rules.pro'
    }
}

```

2. 快速入门&接入步骤

为方便 Android 开发者调试和接入云手机产品 API，这里向您介绍适用于 Android 开发的快速接入文档。

快速入门文档只提供最主要的接入接口，更多详细接口请参考 本文第 3 章节“接口说明”部分。

重要接口	接口含义	建议调用时机
registerUphoneListener	注册云手机状态监听器	Activity 的 onCreate 方法
initSdk	初始化 sdk	Activity 的 onCreate 方法
connectUPhone	连接云手机	initSdk 方法成功回调后
disconnectUPhone	断开云手机	连接失败后和退出设备连接

2.1 注册云手机状态监听器

需要生成设备状态监听器，可以监听连接、设置分辨率、开启关闭直播等的状态信息。

```
iUPhone.registerUphoneListener(mUphoneListener);

private final IUPhoneListener mUphoneListener = new IUPhoneListener() {

    @Override

    public void onConnectionFailure(int errorCode, String errorMsg) {

    }

    @Override

    public void onConnectionSuccess() {

    }

    @Override

    public void onDrawFirstFrame() {

    }

    @Override

    public void onChannelStatus(String status) {

    }

    @Override

    public void onChannelMessage(byte[] msg) {

    }

    @Override

    public void onControlResult(int type, int code, String message) {

    }

}
```

```
};
```

注：code: 0 表示成功，其他表示失败

message: 成功时此为空白，失败时为具体错误信息

2.2 初始化云手机 sdk

```
iUPhone.initSdk(bundle, initCallBackListener);
```

参数 bundle 构造方法如下：

```
Bundle bundle = new Bundle();
```

```
bundle.putString("PHONE_ID", "xxx");
```

```
Bundle.putString("TOKEN","xxx");
```

```
bundle.putString("JOB_ID", "xxx");
```

2.3 连接云手机

在需要展示画面的布局文件中，比如 R.layout.activity_main，插入 USurfaceView 控件。

需要在布局文件中要插入以下代码：

注意：USurfaceView 宽高是 wrap content 模式，需要保证它的父布局 FrameLayout 的长宽必须是 match parent 模式，且只有一个子 USurfaceView。

```
<FrameLayout
```

```
xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
```

```
xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools
```

```
android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="match_parent"
```

```
tools:ignore="MergeRootFrame">
```

```
    <com.ucloud.uphone.USurfaceView
```

```
        android:id="@+id/usf"
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_gravity="center"
```

```
        android:visibility="visible"
```

```
        />
</FrameLayout>
```

在接入的 Activity 之中，加入以下代码

```
USurfaceView usv;

IUPhone iUPhone = null;
```

在对应 Activity 的 onCreate 方法中加入以下代码，并初始化 IUPhone 实例

//注意：下面这句代码一定要在 activity 的 setContentView 之前调用

```
iUPhone = new UPhone(this);
```

//初始化后，就可以在成功的回调函数调用以下方法连接云手机

```
iUPhone.connectUPhone(usv);
```

参数 usv 对应于 USurfaceView 实例参数

2.4 断开云手机

在需要断开云手机的地方调用

```
iUPhone.disconnectUPhone()
```

3. 接口说明

这一部分主要是详细介绍每个接口的功能以及参数说明。

3.1 初始化 sdk

```
void initSdk(Bundle bundle, OnInitCallBackListener callBack);
```

功能描述：初始化 sdk，传入相关参数

参数描述：

参数	类型	意义
PHONE_ID	String	云手机设备 id（必填）
GAME_PACKAGE_NAME	String	游戏包名（可选）
JOB_ID	String	任务 id，可随机生成（可选）
TOKEN	String	连接访问校验值(注:如果调用 api 接口 SetUPhoneToken 进行了设置，此处为必填，否则为可选)
callBack	OnInitCallBackListener	初始化方法回调监视器

3.2 连接云手机

```
void connectUPhone(USurfaceView ufView);
```

功能描述：连接云手机

参数描述：

参数	类型	意义
ufView	USurfaceView	视图窗口

3.3 断开云手机

```
void disconnectUPhone();
```

功能描述：断开连接云手机

3.4 重新连接云手机

```
void reconnection();
```

功能描述：重连接云手机

3.5 设置分辨率

```
void setResolution(int resolution);
```

功能描述：设置云手机分辨率

参数描述：

参数	类型	意义
resolution	int	0: 480×960P, //0 标清 3: 720×1440P, //3 高清 6: 1080×2160P, //6 超清

3.6 发送指定按键

```
void sendKeyByName(String keyName);
```

功能描述：发送指定按键到后台

参数描述：

参数	类型	意义
keyName	String	“home” 返回主桌面 “clean” 清除后台应用 “back” 返回按键

3.7 设置静音

`void setAudioMute(boolean mute);`

功能描述：设置云手机静音，非本地静音

参数描述：

参数	类型	意义
mute	boolean	true 开启静音 false 关闭静音

3.8 是否支持直播

`boolean isSupportLiving();`

功能描述：返回值代表是否支持直播。

3.9 开启直播

`void startLive(String url);`

参数描述：

参数	类型	意义
url	String	直播的推流地址，例如 rtmp://127.0.0.1:1935/live

3.10 停止直播

`Void stopLive();`

功能描述：在开启直播后，可以调用此方法停止直播

3.11 获取视频流基本参数

`VideoBean getQRCodeData();`

功能说明：获取视频分辨率、横竖屏等参数。

参数说明：返回值：VideoBean

String height; //云手机高度

String width; //云手机宽度

boolean bPortrait;//横竖屏标识

3.12 获得网络延时

Int getNetDelay();

功能描述：获取网络传输的 rtt 延时

返回值：String 类型参数，单位：ms

3.13 获取丢包率

double getLossRate();

功能描述：获取网络传输过程中的丢包率

参数说明：返回值是 double 类型

3.14 获取网络速度

double getNetworkSpeed();

功能描述：获取获取网络传输的速度

参数说明：返回值是两位小数的 double 类型，单位是 MB/s

3.15 获取用户最后一次操作时间戳

long getLastOperationTimestamp ();

功能说明：游戏启动后，通过该接口获取用户最后一次操作实例的时间戳

参数说明：返回值是 long 类型的时间戳，单位：ms

3.16 获得版本号

String getVersionCode();

功能描述：获得 SDK 版本号

返回值：String 类型参数

3.17 设置音量

String setVolume(int val);

参数描述：

参数	类型	意义
val	Int	1:表示增加音量 -1: 表示减小音量 其他值无效

3.18 唤醒屏幕

`voidwakeupScreen();`

功能描述：当长时间无操作时，屏幕可能会自动处于屏保状态，表现为黑屏，此时可调用接口进行唤醒。