

Changelog

2025-05-16 Release 1.4.0

本次属于重大更新，支持国标接入，支持多zlm接入，修复一些问题；
具体内容请参考文档说明：Changelog-2025-05-16.doc;

Added

- 新增国标设备管理；
- 新增国标接入管理；
- 新增媒体节点管理；
- 新增minio录像管理；

升级指南

- 参考Changelog-2025-05-16.doc配置说明；
- 如果有旧项目使用v130版本，如果需要保留数据的情况下，不要升级；
- 升级前后端, 升级wvp；
- 升级record_interface_v140.py；
- 安装minio镜像；
- 安装minio客户端，pip install minio;

2025-04-30

修改已知问题

Updated

- 人流量管理，修改人流量计数剩余数最小为0；
- 盒子管理，去掉资源监控；
- 视频预览，修复分页无法切换问题；
- 退出登录，修改退出登录仍然收到告警消息的问题；

升级指南

- 升级前后端

2025-04-29

Added

- 增加手动报警数据删除, 需配置alarm-drop-key参数，访问http://IP:PORT/report/mis显示报警数据并删除；
- 增加数据库备份，基于linux定时任务全量备份；

升级指南

- yml文件增加proj-conf.alarm-drop-key参数，默认值Xmw65，建议不同项目改成不同值；
- 数据库备份参考Changelog-2025-04-29.docx;

2025-04-26

bug fix

Updated

- fix: socket服务启动时，存在获取不到公网IP的情况，修复后增加重试操作；
- fix: socket服务流转发，修复在流拉取成功的情况下，休眠等待3秒再转发流;
- fix: 后端服务，netty接收盒子注册时，修复没有覆盖通道导致消息发送失败；

升级指南

- 下载socket_interface.py进行更新；
- 升级后端服务；

2025-04-24

H265视频播放支持，建议通常情况下摄像头使用H264；

H265视频播放时会消耗大量CPU；

Added

- 增加H265视频播放支持，H265视频播放以HLS格式播放；
- 大屏视频，增加轮询播放，5分钟切换下一个视频，无法获取播放地址，3秒后自动切换下一个视频；
- 视频预览，视频预览不再支持重连功能，如果提示无法播放，需要手动点击重新播放；

升级指南

- 使用新版的zlm镜像包；
- 修改config.ini文件，修改ffmpeg.bin=/usr/bin/ffmpeg, ffmpeg.cmd=%s -i %s -an -c:v libx264 -f rtsp %s
- 升级前后端镜像包；

2025-04-23

Added

- 增加盒子设备与算法版本关联信息，新增摄像头绑定算法，版本切换，将记录盒子与算法的版本关系，详情参考表tbl_biz_box_version;

Updated

- 版本管理：修改分页显示错误，修复处理数量显示错误;

升级指南

- 打开摄像头编辑页面，点击保存，如果A摄像头包含1个算法，B摄像头包含另外一个算法，需要两个都编辑保存一次；如果绑定算法相同，只要执行一个摄像头保存即可；

2025-04-16 Release 1.3.0

本次属于重大更新，支持多种盒子设备，修复一些问题；
对于旧项目，请参考升级指南部分进行处理；
具体内容请参考文档说明：Changelog-2025-04-16.doc;

Added

- 增加算法针对摄像头开启时，摄像头无法连接、摄像头无法获取帧、模型加载失败、加载成功等情况，提供http接口[/api/aibox/camera/report]给算法；
- 增加多种盒子算法管理支持，修改yml配置，proj-confs.platform为多种类盒子，例如"chaoxing,1684";

Updated

- 修改盒子/服务器进行注册时，必须提交对应硬件芯片编码，如chaoxing,1684,1684x等；
- 修改算法编辑功能，增加多种盒子设备相关算法文件下载；
- 修改算法编辑功能，增加扩展参数支持；
- 修改模型导入功能，增加多种盒子设备的模型下载支持；
- 修改算法版本功能，增加多种盒子设备的模型切换操作；
- 修改摄像头关联算法时，根据盒子的硬件芯片进行算法关联；
- 修改卸载算法功能，删除服务器上的下载算法文件；
- 修改删除卡片功能，删除服务器上的下载算法文件；
- 修改卸载算法功能，删除盒子设备上的算法文件，但不重启；
- 修改删除卡片功能，删除盒子设备上的算法文件，但不重启；

Deleted

- 删除前端界面共享模式的选择项，必须在init-data.sql进行预置；
- 删除前端界面硬件平台选择项；
- 删除“导入完整算法包”功能，点击新增算法直接跳转卡片新增界面；

升级指南

- yml文件变更，proj-confs.platform参数，单种盒子情况下无需修改；
- config.json必须增加chip参数，对应不同芯片，比如chaoxing,1684,1684x等；
- socket_interface.py需要升级；
- 检查盒子列表，查看芯片类型列是否有数据，如果没有，需要手动更新数据库，update tbl_biz_location set platform='芯片类型';
- 如果需要增加扩展参数，需要手动修改数据库，例如：update tbl_biz_algorithm set extras = '{"name":"min_detect_frame_num","label":"最小连续帧检测次数","type":"number","value":"1","element":"input"}' where name_en = 'people';

2025-04-15 Socket

修复部分问题；具体内容请参考文档说明：Changelog-2025-04-14.doc;

Updated

- socket_interface服务增加服务启动校验功能，所有需要调用算法服务接口的部分，通过/version接口进行前置校验检查算法程序是否已启动;

