

Руководство пользователя для платы управления K202

Технические параметры:

- Питание (P1): постоянный ток 12 В.
 - Выход: реле (максимальный ток — 10 А).
 - Ток в режиме ожидания: 15 мкА.
 - Вместимость памяти отпечатков: 120 записей.
 - Размер платы: 64,4 × 25,4 мм.
 - P2: модуль отпечатка пальца с разъёмом 1,00 мм, 6 контактов.
 - P3: модуль отпечатка пальца с разъёмом 1,25 мм, 6 контактов.
 - K1: кнопка SET.
 - K2: кнопка/регулятор времени срабатывания реле.
 - P4: релейный выход.
-

Инструкция по работе с платой:

1. Регистрация отпечатка пальца администратора через кнопку SET. Кратко нажмите кнопку SET — синий индикатор начнёт быстро мигать, система перейдёт в режим регистрации. Прикладывайте один и тот же палец администратора к области считывания несколько раз, пока не услышите звуковой сигнал (мелодию) — это означает успешную регистрацию. В режиме регистрации можно последовательно добавлять несколько отпечатков; если больше не нужно регистрировать, подождите несколько секунд.
 2. Регистрация отпечатка пользователя. Приложите палец администратора к считывателю, пока синий индикатор не начнёт быстро мигать и не прозвучит мелодия — теперь можно добавлять отпечатки пользователей. Прикладывайте один и тот же палец пользователя к области считывания несколько раз, пока не услышите мелодию — отпечаток успешно зарегистрирован. В режиме регистрации можно последовательно добавлять несколько отпечатков; если больше не нужно, подождите несколько секунд.
 3. Удаление отпечатков пользователей. Приложите палец администратора к считывателю примерно на 12 секунд, пока не услышите звук «Ди-» и мелодию — это означает, что отпечатки пользователей удалены.
 4. Сброс к заводским настройкам. Нажмите и удерживайте кнопку SET, пока не услышите длинный звуковой сигнал «Ди» и мелодию — это означает успешное выполнение операции инициализации (сброса).
 5. Установка времени срабатывания реле. Вращайте регулятор K2, чтобы установить время замыкания реле в диапазоне от 0,5 до 30 секунд. Реле — это контактный выход, переключающий сигнал, на нём нет напряжения.
 6. Использование. Приложите палец к считывателю: после успешного распознавания отпечатка реле замыкается; время замыкания определяется положением регулятора K2.
-

Примечания:

1. В режиме ожидания все световые индикаторы выключены; они загораются в рабочем состоянии.
2. В заводском состоянии (до регистрации отпечатков) можно использовать любой отпечаток пальца, но после регистрации отпечатков эта функция становится недействительной.