

Vibe-IC — 全部步驟：Phase → Stage → Step（v2.3.0・繁體中文）

整條流程的每一步，以 **Phase → Stage → Step** 階層組織，主軸為單一連續編號 **1 → 43**（自 Stage 1 的 Spec-to-RTL 起算）。Phase 1 的文件生成步驟以 **D1–D5** 標示（前置，不計入 1→43）；兩條並行支線 **Analog A1–A9** 與 **Mixed-signal M1–M4** 同時進行。

v2.3.0 重點（對齊業界標準流程，發佈前一次到位）：

- **Step 14 歸入 Stage 2**：它是合成→PnR 的交接 QA（合成階段收尾），非實體設計步驟；標註「開源 Yosys 專用」。
- **新 Step 28：PERC / Reliability sign-off**：ESD 焊環+放電拓樸、latch-up well-tap、跨電壓域保護——比照業界 Calibre-PERC 獨立簽核 deck，升為強制編號步驟（原 28–41 順移為 29–42）。
- **新 Step 43：可靠度驗證（HTOL）**：長時操作壽命 qual，與 Step 42 的 burn-in（嬰兒期篩選）區分。
- 每步新增輸入 / 輸出兩欄（輸出取自 flow yamll 的 required_outputs）。

Phase → Stage 對照

- **Phase 1** — 規格與文件：兩條入口（**Agent 路徑**・**doc-gen 路徑 D1–D5**）+ 選用的架構探索前端
 - **Phase 2** — RTL → 合成：Stage 1（RTL+驗證）・Stage 2（約束+合成+DFT+交接閘）
 - **Phase 3** — 實體 → Tapeout：Stage 3（實體+簽核）・Stage 4（輸出+Tapeout）・Stage 5（製造與測試）
 - **並行** — Analog A1–A9・Mixed-signal M1–M4
-

Phase 1 — 規格與文件

兩條入口，最終都產出餵給 Phase 2 的同一批 L 系列設計文件：

- phase1/input_prompt/ —— 自由文字 / 自然語言 → **Agent 路徑**

- phase1/input_doc/ —— 既有文件 / 結構化 YAML → **doc-gen** 路徑 (D1–D5)

Agent 路徑（輸入是自由文字時）

Agent	做什麼
PM Agent	面對使用者：把自然語言需求轉成設計事實，缺什麼就用白話一次問一題，確認後交棒。
IC Expert Agent	在 PM 後方：以矽智財專業審查每一層、補上合理預設值、做跨層一致性檢查。不直接面對使用者。

流程：使用者自由文字 → PM Agent → IC Expert Agent → 定稿 L 系列文件。

doc-gen 路徑 D1–D5（輸入是既有文件時）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
D1	匯入與文字萃取 → L1–L13	把 prompt 或既有文件收進 input_doc/ 並確定性萃取核心設計層。	使用者文件 / prompt	L1–L13 JSON
D2	產生 L1–L13 核心設計層文件	從文件確定性地萃取出核心設計層（datasheet、規格、暫存器圖等）。 補上協定、時序、power intent	D1 純文字	L1_DATASHEET ... L13
D3	產生 L14–L23 文件	(L21)、skeleton 等延伸層。	L1–L13	L14–L23 JSON
D4	協定類別合成	偵測 IC 屬於哪一種協定類別（81 類）並合	輸入文件全文	ic_class + 協定事實

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
D5	Coverage 報告	成對應協定事實。 核對輸入文件的內容是否完整落入 L 文件。	輸入文件 + L 文件	parity / coverage 報告

架構探索前端（選用，匯入 Step 1）

前端	做什麼	輸入	輸出
architecture-explore	設計空間探索（pipeline 深度／平行度／記憶體 vs PPA, Pareto 篩選）。	L 文件 + 效能目標	架構決策（餵 Step 1）
hls-c2rtl	C/C++/SystemC 經 HLS 轉 RTL（開源 XLS 等）。	C/SystemC 模型	RTL（進 Step 2 起照常驗證）
SpinalHDL/Chisel 前端	eda_spinalhdl_gen 由 Scala HDL 產生 Verilog。	SpinalHDL 原始碼	Verilog RTL

Phase 2 — RTL → 合成

Stage 1 — RTL 產生與驗證

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
1	Spec-to-RTL	依 L 系列設計文件撰寫可合成的 RTL（SoC/CPU 類可走 IP-catalog 重用 + 膠合層路徑）。	L1-L23 文件	rtl/*.v(.sv) • coverage 報告
2	 Lint	靜態檢查 RTL 風格與	RTL	

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		常見錯誤，可自動修復的先修。		lint 報告 (hygiene / ROM-init)
3	 CDC / RDC check	檢查跨時脈域 / 跨重置域的訊號交握是否安全。	RTL	CDC/RDC 報告 (crossing / async / reset-dep)
4	 Simulation	產生 per-IC oracle testbench 跑功能模擬 (golden 比對) 並量測覆蓋率。	RTL · L10 測項	sim log · results.xml · coverage 報告
5	 Formal verification	以形式化方法證明關鍵性質恆成立 (all_proved 需 .sby + SymbiYosys 證據鏈)。	RTL · L3 約束	.sby · formal results · full-stack TB 結果
6	FPGA early prototype	合成前期把設計放上 FPGA 驗證真實行為 (早期行為原型)。	RTL · 板卡約束	.sof · map 報告 · FPGA 驗證 audit

Stage 2 — 約束、合成、DFT 與交接閘

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
7	Constraint setup	撰寫時序約束 (SDC) 與 PVT 角點矩陣；power intent 由 L21 建模。	L8 時序 · L21 · PDK liberty	*.sdc · pvt_matrix.json
8	 SDC validation	驗證時序約束的正確性、完整性與例外	SDC · L8	SDC 檢查報告

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		(false_path/ multicycle) 正當性。		
9	Synthesis	RTL 合成並做 技術映射 (dfflibmap + abc - liberty) 為 標準元件閘級 網表。	RTL · SDC · liberty	synth/netlist.v · 面積統計
10	 Pre- layout STA	佈局前多角點 靜態時序分析 (SS/TT/ FF) 。	網表 · SDC · liberty	pre-PnR 時序報告 + 摘要
11	DFT insertion	插入掃描鏈並 產生測試圖樣 (開源 Fault : scan + stuck-at ATPG + TAP ; MBIST/ LBIST/壓縮不 在開源範 圍) 。	網表	scan 網表 · ATPG 覆蓋率報告
12	Post-DFT optimization	插入 DFT 後 重新最佳化時 序與面積。	scan 網 表	post_dft_netlist.v
13	 Equivalence check	形式化證明閘 級網表與 RTL 功能等價 (LEC) 。	RTL · post-DFT 網表	LEC 報告
14	 Synthesis handoff gate	合成→PnR 交 接 QA : 合成 腳本與網表審 核 (開源 Yosys 專用 ; 合成階段收尾 闡) 。	synth 腳 本 · 網表	handoff 審核報告

Phase 3 — 實體設計 → Tapeout

Stage 3 — 實體設計與簽核

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
15	Floorplan + PDN	規劃晶片平面配置與電源網路；插入 tapcell (latch-up well-tie, SKY130 14μm 規則)。	網表・hardmacro LEF (pdk_local/ 自動納入)	floorplan.def・PDN
16	Clock planning	規劃時脈樹的分佈策略。	floorplan	clock_plan.json
17	Placement	擺放標準元件 (全域 + 細部)。	floorplan・網表	placed.def
18	Spare-cell + ECO-prep insertion	預置備用元件與 ECO 預備，讓日後修 bug 只需改金屬層。	placed.def	spare_cells.json・覆蓋率報告
19	CTS	建構時脈樹、平衡時脈偏移。	placed.def・clock plan	post_cts.def・時脈樹報告
20	 Post-CTS hold fixing	修復時脈樹建好後出現的 hold 違規 (繞線後 runner 會再跑一次 hold 修復)。	post_cts.def	post_hold.def
21	Routing	完成所有訊號繞線 (全	post_hold.def	routed.def・router DRC 報告

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
22	Parasitic extraction	域 + 細部)。 萃取繞線後的寄生 RC (SPEF)。 真實寄生參數簽核級時序分析	routed.def · tech LEF	SPEF
23	 Post-route STA	(MMMC =per-corner 迴圈，每角獨立報告)。 電源網路壓降分析，依 5%-VDD 預算判 PASS/FAIL。	網表 · SPEF · SDC · 多角 liberty	post-route 時序報告 · per_corner/
24	 IR drop	檢查電流密度、確保金屬線壽命。	routed.def (PSM)	IR 報告 (worst μ V + 預算判定)
25	 EM check	檢查並修復製程天線效應。	routed.def (PSM - enable_em)	EM 報告 + 分段電流
26	 Antenna check	串擾 / 雜訊影響分析 (SPEF 耦合電容篩查, advisory tier 明示)。	routed.def	antenna 報告
27	 Signal integrity	(新) ESD 焊環 + 放電拓樸、latch-up well-tap、跨電壓域保護的強制簽	SPEF	SI 報告 (含 >0.9 耦合 watch-list)
28	 PERC / Reliability sign-off		routed.def · 24-27 報告	perc_equivalent.json · PERC memo · gate 判定

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
29	Post-layout gate-level sim	核；元件物理尺寸留具名 manual-review。 帶 SDF 延遲的閘級模擬，確認佈局後功能正確（無 SDF 重模擬即誠實 SKIP）。	閘級網表 · SDF · TB	post-sim 結果
30	Post-layout SPICE verification	關鍵路徑與 analog 區塊的電晶體級模擬比對。	SPICE deck · SPEF	SPICE 比對報告
31	 Physical verification	DRC / LVS / ERC / 密度（逐層 CMP 窗）實體規則簽核；LVS 走 Magic 抽取 + netgen 真比對。	GDS · 閘級網表 · PDK deck	簽核 DRC · LVS · ERC 報告
32	 ECO	簽核發現問題時的工程變更修復迴圈。	簽核報告	ECO log 或 no-ECO flag

Stage 4 — 輸出與 Tapeout

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
33	Power analysis	全晶片功耗簽核（post-layout vectorless OpenSTA report_power；	網表 · SDC · liberty（+ 選用 VCD）	power 報告（leakage+dynamic, analysis_mode）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
34	Metal fill	VCD 向量模式可選)。 標準元件列 filler placement (white-space 填充)；逐層金屬 CMP 密度由 Step 31 的 KLayout deck 篩查。	routed.def	filled.def • 密度報告
35	Tapeout checklist	最終簽核清單逐項確認 (實質判定：DRC 計數、證據鏈)。	全部簽核報告	tapeout_checklist.json
36	GDSII output	產出交付晶圓廠的 GDSII (僅當 Step 31 PV 全淨)。	routed.def • merged GDS	簽核級 *.gds
37	Foundry handoff	foundry 實體 mask kit：mask spec+WAT 計畫+scribe PCM+corner ATE 向量 (chip-specific；foundry 待供欄位以 PENDING_FOUNDRY_* 具名)。	GDS • netlist 統計 • L10 測項	mask_spec.json • wat_plan.json • scribe • corner_test_vectors.json
38	FPGA final sign-off	最終 FPGA 重編譯與板上驗證 (板上 attestation, 含硬體證據)。	RTL • 板卡	final .sof • on_board_pass.json

Stage 5 — 製造與測試 (post-fab；僅在收到矽晶時觸發)

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
39	Fabrication	晶圓廠光罩與晶圓製造 (外部；OPC/RET 屬 foundry)	foundry handoff kit	mask/wafer 收貨 attestation

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		端 mask 合成）。		
40	Wafer sort / probe test	晶圓針測、挑出良品裸晶；獨立重算良率並比對目標。	wafer lot • probe 卡	wafer_sort_yield.json • wafer_map.csv
41	Packaging	封裝（wirebond / FC-CSP / WLCSP）。	良品裸晶	packaging_log.json
42	Final test	封裝後最終測試（functional + parametric + burn-in 嬰兒期篩選）。	封裝品 • ATE 圖樣	final_test_yield.json • burn_in_results.json
43	Reliability qualification	（新）HTOL 長時壽命 qual（device-hours / failures / FIT attestation；車規/醫療等級必跑，消費級 MPW 可休眠）。	HTOL 爐結果	htol_results.json 判定

流程外實驗室步驟（不列編號）：PFA/EFA（FIB/SEM/EMMI 破壞性失效分析）、silicon characterization（shmoo）——資料來自外部設備，plugin 提供 wafer_map_pattern_classify 等根因分析層。

並行支線

Analog A1–A9（與 Stage 1–3 並行）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
A1	Analog spec extraction	從 L 文件抽出每個 analog 區塊的規格。	L5 ADI 規格	spec.json
A2	Topology selection	依規格選擇電路拓樸。	spec.json	topology.md
A3	Netlist generation	產生 SPICE netlist。	topology · PDK models	<block>.sp
A4	Corner sweep	PVT 角點掃描 + 蒙地卡羅良率 (mc_yield_pct ≥ 95% 閘)。	.sp · PDK corner libs	corner_results.json (executed/derived 計數)
A5	Analog layout	完成 analog 佈局。	netlist	layout.mag / GDS
A6	Block physical verification	逐區塊 DRC + LVS (合併前；頂層 PV 會遮蔽的區塊級錯誤在此抓)。	block GDS · netlist	DRC clean / LVS match flags
A7	 Post-layout resimulation	萃取寄生後再模擬、比對佈局前後規格 (>10% 劣化回 A3)。	layout 寄生 · spec	pre_vs_post.json
A8	Hardmacro generation	打包成 LEF + Liberty + GDS + Verilog 餵回 Stage 3。	layout · 特徵化結果	四件套 hardmacro
A9	 Co-simulation / HW verification	數位+類比混合模擬與硬體迴圈驗證。	hardmacro · 數位 RTL	cosim / HW 量測結果

Mixed-signal M1–M4（存在 analog 區塊時觸發）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
M1	頂層整合	數位 + 類比 GDS 合併與 macro 擺放； merged GDS 跑頂層 LVS （Magic 抽取 + netgen, macro blackbox）。	數位 GDS · hardmacro GDS	top_merged.gds · merge/LVS 報告
M2	電源域驗證	跨電源域 level-shifter / isolation 結 構驗證（另有 DEF 級跨域簽 核檢查）。	L21 · merged 設 計	power_domain / level_shifter / isolation 報告
M3	Mixed-signal 驗證	AMS 共模擬 與介面訊號完 整性。	merged 設 計 · cosim TB	cosim 結果 · interface SI 報告
M4	Mixed-signal sign-off	頂層實體驗證 與最終判定 （M1–M3 彙 整）。	M1–M3 報 告	signoff.json

總計

Phase	Stages	Steps
Phase 1 — 規格與文件	兩條入口（Agent · doc-gen）+ 架構探索 前端	D1–D5 + PM Agent · IC Expert Agent
Phase 2 — RTL → 合成	Stage 1 · Stage 2	1–14
Phase 3 — 實體 → Tapeout 並行	Stage 3 · Stage 4 · Stage 5	15–43 A1–A9 · M1–M4

Phase	Stages	Steps
	Analog · Mixed-signal	

43 個循序步驟（Stage 1：1–6 · Stage 2：7–14 · Stage 3：15–32 · Stage 4：33–38 · Stage 5：39–43），外加 Phase 1（Agent 路徑與 doc-gen 路徑 D1–D5）與兩條並行支線（Analog A1–A9 · Mixed-signal M1–M4）。預檢：P0（環境健檢）。編排器 `vibe_ic_one_shot_runner.py` 依序執行 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

範圍外（婉拒並記錄理由）：OPC/RET（foundry 端）、商用硬體仿真器（FPGA 路徑涵蓋）、MBIST/LBIST/EDT 壓縮（開源無引擎）、PFA/EFA、BSR/BSDL、自動 clock-gating（sky130 無特徵化 ICG cell；手動 RTL clock gating 可行）、via-doubling/CAA（商用 DFM）。

英文正本：ALL_STEPS_v2.3.0.md。