

```

#include<LPC21XX.H>
#include"header.h"

u8 temp,flag;
s32 i=0,l=0;
__irq void uart0_Handler(void)
{
    int r= U0IIR;

    if(((r>>1)&7)==1)
    {
        i++;
        if(i==l)
        {
            i=-1;
            flag=1;
        }
    }
    VICVectAddr=0;
}

void config_vic(void)
{
    VICIntSelect=0;
    VICVectAddr0=(u32) uart0_Handler;
    VICVectCntl0=6|(1<<5);
    VICIntEnable=1<<6;
}

void uart_enit(void)
{
    U0IER=2;
}

main()
{
    char a[20]="Vector";
    uart0_init(9600);
    config_vic();
    uart_enit();
    for(l=0;a[l];l++);
    while(1)
    {

        U0THR=a[i];
        if(flag==1)
        {
            U0THR=' ';
            delay_ms(50);
            flag=0;
        }
    }
}

```