

```

#include<LPC21XX.H>
#include"header.h"
char s[13];
int i,flag;

__irq void uart0_Handler(void)
{
    int r=U0IIR;

    if((r>>1&7)==2)
    {
        s[i++]=U0RBR;
    }
    if(i==12 || s[i-1]=='\r')
    {
        flag=1;
        s[i]='\0';
        i=0;
    }
    VICVectAddr=0;
}

void cofig_vic(void)
{
    VICIntSelect=0;
    VICVectAddr0=(u32)uart0_Handler;
    VICVectCntl0=6|(1<<5);
    VICIntEnable=1<<6;
}

void uart0_enit(void)
{
    U0IER=1;
}

int main()
{
    s32 i,j,l;
    uart0_init(9600);
    cofig_vic();
    uart0_enit();
    while(1)
    {
        if(flag==1)
        {
            flag=0;
            uart0_tx_string(s);
            uart0_tx_string("\r\n");
            for(l=0;s[l]!='\r';l++);

            for(i=0,j=l-1;i<j;i++,j--)
            {
                if(s[i]!=s[j])
                    break;
            }

            if(s[i]==s[j])
                uart0_tx_string("Palindrome\r\n");
            else
                uart0_tx_string("Not Palindrome\r\n");
        }
    }
}

```

} }