

```

/*string rev*/
#include<LPC21XX.H>
#include"header.h"

char arr[13],t;
u32 i,flag=0,cnt,cnt1;;

__irq void uart0_Handler(void)
{
    int r=U0IIR;
    cnt++;

    if(((r>>1)&7)==2)
    {
        arr[i++]=U0RBR;
    }
    if(arr[i-1]=='\r' || i==12 )
    {
        flag=1;
        arr[i]='\0';
        i=0;
    }
    VICVectAddr=0;
}

void config_uart0_vic(void)
{
    VICVectAddr0=(u32)uart0_Handler;
    VICVectCntl0=6|(1<<5);
    VICIntEnable |= (1<<6);
}

void en_uart0_intr(void)
{
    U0IER=1;
}

main()
{
    int j,l;
    char ch;
    uart0_init(9600);
    en_uart0_intr();
    config_uart0_vic();
    while(1)
    {
        cnt1++;
        if(flag==1)
        {
            flag=0;
            i=0;
            uart0_tx_string(arr);
            uart0_tx_string("\r\n");
            for(l=0;arr[l]!='\r';l++);
            for(j=0, l=l-1; j<l; j++, l--)
            {
                ch=arr[j];
                arr[j]=arr[l];
                arr[l]=ch;
            }
            uart0_tx_string("reverse: - ");
            uart0_tx_string(arr);
            uart0_tx_string("\r\n");
        }
    }
}

```

} }

} }