

Documentação técnica

Simulador do Modelo OSI Comunicação de Dados - Prof. Vinícius S. Borges Grupo 8 - Arthur Benevides 082230016, Fernando Montanher 082230010, Guilherme Costa 081240041, Juan Haddad 081240043, Murillo Ando 082240042

1. Visão geral

O simulador reproduz o percurso de uma mensagem entre dois computadores de uma rede com três redes locais, quatro roteadores e cinco computadores. Implementa o modelo de sete camadas ISO/OSI: computadores possuem as sete camadas e roteadores possuem apenas as três primeiras.

A execução é dirigida a eventos. Uma mensagem gerada na camada 7 desce até a camada 1 do computador de origem, atravessa um enlace de cada vez, sobe até a camada 3 de cada roteador para que a rota seja decidida, desce de novo pela camada 2 em um quadro inteiramente novo e, ao chegar ao destino, sobe até a camada 7. Cada ação de cada camada produz um evento, e a lista ordenada desses eventos é o único produto que a interface consome.

A interface oferece ainda uma exportação do resultado em HTML, em um arquivo único que pode ser aberto em qualquer navegador.

2. Separação entre as camadas

Este é o eixo do projeto.

2.1 A interface entre camadas adjacentes

Cada camada é uma classe com dois métodos de sentido oposto:

Método	Recebe	Devolve	Papel
desce	a unidade vinda da camada superior	a unidade acrescida do que esta camada insere	encapsulamento
sobe	a unidade vinda da camada inferior	a unidade sem o que esta camada remove	desencapsulamento

Uma camada nunca chama outra camada. Quem encadeia as chamadas é o objeto do dispositivo, em `dispositivos.py`:

```
unidade, eventos = self.aplicacao.desce(texto, contexto)
unidade, eventos = self.apresentacao.desce(unidade, contexto)
unidade, eventos = self.sessao.desce(unidade, contexto)
```

Como a sequência é montada fora das camadas, nenhuma delas guarda referência a outra, e por isso nenhuma consegue alcançar uma camada não adjacente. O acoplamento que existiria se a camada 7 chamasse a camada 4 simplesmente não tem como ser escrito: a camada 7 não possui atributo algum que aponte para a camada 4.

A única informação que trafega entre camadas adjacentes fora da unidade de dados é a decisão de rota, depositada pela camada 3 no dicionário `contexto` sob a chave `saida`, e lida pela camada 2 imediatamente a seguir.

2.2 Por que o roteador não consegue ler uma porta

A restrição R1 do enunciado é estrutural, não uma convenção de disciplina. A classe `Roteador` instancia exatamente três camadas:

```
class Roteador:
    def __init__(self, nome: str) -> None:
        self.nome = nome
        self.rede = CamadaRede()
        self.enlace = CamadaEnlace()
        self.fisica = CamadaFisica()
```

Não existe no objeto nenhum atributo `transporte`, `sessao`, `apresentacao` ou `aplicacao`. Consequentemente:

- 1 não há método capaz de remover o cabeçalho da camada 4;
- 2 não há decodificador que saiba interpretar os oito octetos desse cabeçalho;
- 3 a camada 3 do roteador recebe um pacote cujo campo `dados` é uma sequência opaca de octetos, e o único campo que ela lê é o endereço lógico de destino gravado no cabeçalho da camada 3.

O número da porta está fisicamente presente nos octetos que atravessam o roteador, exatamente como acontece em uma rede real. O que o roteador não tem é qualquer meio de alcançá-lo. Uma tentativa de consultar a porta dentro do código do roteador não compila silenciosamente: levanta `AttributeError`.

Um teste automatizado confere essa propriedade pelo lado de fora, percorrendo o registro de eventos e exigindo que nenhum evento produzido por um roteador tenha camada maior que 3.

2.3 O quadro não é reescrito

A restrição R2 é garantida pela construção. Ao receber um quadro, a camada 2 confere a verificação de erro, remove o cabeçalho e o finalizador e entrega o pacote à camada 3. O quadro recebido é então descartado: o quadro de saída é um objeto novo, produzido por `CamadaEnlace.desce`, com outro par de endereços físicos, outro número de quadro e outra verificação de erro calculada do zero. A camada 2 não sabe para onde o pacote vai, e a camada 3 não sabe por qual meio ele chegou.

O registro torna isso visível a cada salto, com duas linhas consecutivas:

```
010 | R1 | L2 | DESENQUADRA | verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado | 74 B
011 | R1 | L3 | ROTEIA      | 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1 | 74 B
012 | R1 | L2 | ENQUADRA    | BB:...:01:01 → BB:...:04:00, quadro Q2   | 92 B
```

2.4 Endereços fixos e endereços locais

O par de endereços lógicos entra uma única vez, na camada 3 da origem, e não é reescrito em nenhum salto: os roteadores apenas o leem. O par de endereços físicos vale somente dentro de um enlace e é substituído a cada salto. A tela mostra os dois pares ao mesmo tempo, lado a lado, justamente para que a diferença fique visível.

2.5 A camada de enlace não escolhe rota

Toda decisão de encaminhamento acontece em `CamadaRede._decidir`, que consulta a tabela de encaminhamento e escreve o resultado em `contexto["saida"]`. A camada 2 lê desse dicionário apenas dois valores já resolvidos: o endereço físico de origem e o endereço físico de destino do salto. Ela não tem acesso à topologia nem à tabela de rotas.

2.6 Cada camada conversa com a sua par

O cabeçalho inserido por uma camada só é removido e interpretado pela camada de mesmo número no outro extremo do escopo correspondente:

Camada	Escopo	Quem remove o cabeçalho
2	um enlace	a camada 2 do vizinho
3	fim a fim	a camada 3 do destino final
4	processo a processo	a camada 4 do destino final
5	o diálogo	a camada 5 do destino final

Camada	Escopo	Quem remove o cabeçalho
6	a representação	a camada 6 do destino final

A cifra da camada 6 comprova o ponto: o conteúdo é cifrado na camada 6 da origem e só volta a ser legível na camada 6 do destino. Em nenhum ponto intermediário o texto original aparece, e um teste automatizado percorre todos os eventos de E2 para confirmar isso.

3. Diagrama de módulos

Simulador do Modelo OSI - módulos e fluxo de dados

A mensagem nasce na camada 7 de dispositivos.py, e encapsulada por camadas.py, roteada com as tabelas de rede.py e vira uma lista de eventos em eventos.py.




Diagrama de módulos

O fluxo, da geração da mensagem até a entrega ao processo de destino:

- 1 `rede.py` lê `topologia.json` e monta dispositivos, interfaces e segmentos;
- 2 `cenarios.py` descreve qual fluxo simular e quais falhas provocar;
- 3 `motor.py` pede ao computador de origem que gere a mensagem;
- 4 `dispositivos.py` encadeia as camadas de `camadas.py`, que operam sobre a unidade de dados de `pdu.py` com as constantes de `config.py`;
- 5 cada ação produz um `Evento` de `eventos.py`;
- 6 `motor.py` leva o quadro de enlace em enlace, consultando em cada nó a decisão tomada pela camada 3 daquele nó;
- 7 a lista de eventos completa é entregue a `visual.py` ou a `relatorio.py`.

A linha tracejada do diagrama marca a fronteira do núcleo. À direita dela não existe nenhuma chamada a métodos de camada: `visual.py` e `relatorio.py` apenas leem eventos.

4. Estrutura da unidade de dados

A unidade é modelada pela classe `UnidadeDados`, em `simulador/pdu.py`. O mesmo objeto muda de nome conforme a camada em que se encontra: mensagem nas camadas 7 a 5, segmento na 4, pacote na 3,

quadro na 2 e sequência de bits na 1.

Campo	Tipo	Função
<code>dados</code>	<code>bytes</code>	Carga útil corrente, em octetos reais
<code>cabecalhos</code>	<code>list[Cabecalho]</code>	Cabeçalhos já acrescentados, da esquerda para a direita
<code>finalizador</code>	<code>`Cabecalho`</code>	<code>None`</code>
<code>unidade</code>	<code>str</code>	Nome da unidade: Mensagem, Segmento, Pacote, Quadro ou Bits
<code>logicos</code>	<code>tuple[str, str]</code>	Par de endereços lógicos, fixo de ponta a ponta
<code>fisicos</code>	<code>tuple[str, str]</code>	Par de endereços físicos do salto corrente
<code>portas</code>	<code>tuple[int, int]</code>	Par de portas de origem e destino
<code>processos</code>	<code>tuple[str, str]</code>	Par de nomes de processo, o endereço específico
<code>sessao</code>	<code>str</code>	Identificador de sessão, como <code>S-0001</code>
<code>pacote</code>	<code>str</code>	Rótulo do pacote, como <code>P1</code>
<code>quadro</code>	<code>str</code>	Rótulo do quadro, como <code>Q3</code>
<code>numero_segmento</code>	<code>int</code>	Posição deste segmento na mensagem
<code>total_segmentos</code>	<code>int</code>	Quantidade de segmentos gerados
<code>texto_original</code>	<code>`str`</code>	<code>None`</code>
<code>metadados</code>	<code>dict</code>	Enlace em que o quadro viaja e marca de bit alterado

Cada cabeçalho é uma sequência real de octetos, não uma contagem simbólica:

Cabeçalho	Octetos	Conteúdo
L5 sessão	4	número da sessão em ASCII
L4 transporte	8	porta de origem, porta de destino, número e total de segmentos
L3 rede	20	versão, comprimento, identificação, TTL, protocolo e o par de endereços lógicos
L2 cabeçalho	14	endereço físico de destino, de origem e tipo de protocolo
L2 finalizador	4	CRC-32 sobre o cabeçalho da camada 2 e a carga

O método `tamanho()` devolve a soma efetiva desses octetos, e é esse número que aparece no fim de cada linha do registro. O método `blocos()` descreve a unidade como uma lista de blocos com rótulo, tamanho e camada, que é o que a interface desenha no requisito V3.

5. Interface dos módulos

`simulador.rede.Topologia`

Método	Recebe	Devolve	O que faz
<code>carregar</code>	caminho do JSON	-	Lê o arquivo, monta as estruturas e valida a coerência
<code>tabela_encaminhamento</code>	nome do dispositivo	<code>list[EntradaRota]</code>	Redes diretas mais, para roteadores, as rotas de menor custo
<code>consultar_rota</code>	dispositivo, endereço lógico	<code>`EntradaRota`</code>	<code>None`</code>
<code>resolver_fisico</code>	endereço lógico, segmento	<code>`str`</code>	<code>None`</code>
<code>definir_estado_enlace</code>	identificador, ativo	-	Derruba ou restaura um enlace
<code>caminho_previsto</code>	origem, endereço lógico	<code>`list[str`</code>	<code>None`</code>

`simulador.dispositivos.Computador`

Método	Recebe	Devolve	O que faz
<code>preparar_envio</code>	texto, contexto	segmentos e eventos comuns	Percorre as camadas 7 a 4
<code>despachar</code>	segmento, contexto	quadro e eventos	Percorre as camadas 3 a 1
<code>receber</code>	unidade, contexto	mensagem e eventos	Percorre as camadas 1 a 7

`simulador.dispositivos.Roteador`

Método	Recebe	Devolve	O que faz
<code>encaminhar</code>	quadro, contexto	novo quadro e eventos	Sobe L1-L2-L3, decide a rota e desce L2-L1

`simulador.motor.Motor`

Método	Recebe	Devolve	O que faz
<code>executar</code>	lista de <code>Fluxo</code> , enlaces derrubados, enlace com erro	<code>ResultadoSimulacao</code>	Simula todos os fluxos e consolida eventos, quadros e eficiência

`simulador.camadas`

Sete classes, cada uma com `desce` e `sobe`. `CamadaRede` tem um terceiro método, `encaminha`, usado apenas pelo roteador: ele decide a rota sem remover o cabeçalho da camada 3.

6. Parâmetros configuráveis

Todos estão reunidos em `simulador/config.py`.

Parâmetro	Faixa válida	Padrão	O que controla
<code>TAMANHO_CABECALHO_SESSAO</code>	≥ 1	4 octetos	Cabeçalho da camada 5
<code>TAMANHO_CABECALHO_TRANSPORTE</code>	$= 8$	8 octetos	Cabeçalho da camada 4
<code>TAMANHO_CABECALHO_REDE</code>	$= 20$	20 octetos	Cabeçalho da camada 3
<code>TAMANHO_CABECALHO_ENLACE</code>	$= 14$	14 octetos	Cabeçalho da camada 2
<code>TAMANHO_FINALIZADOR_ENLACE</code>	$= 4$	4 octetos	Finalizador da camada 2
<code>LIMIAR_SEGMENTACAO</code>	≥ 20	64 octetos	Acima disso a camada 4 segmenta
<code>CARGA_MAXIMA_SEGMENTO</code>	≥ 10	40 octetos	Carga máxima de cada segmento
<code>CHAVE_CIFRA</code>	não vazia	<code>b"OSI"</code>	Chave da cifra da camada 6
<code>CODIFICACAO</code>	codificação válida	<code>utf-8</code>	Conversão de texto em octetos na camada 6
<code>TTL_INICIAL</code>	1 a 255	64	Campo TTL do cabeçalho da camada 3
<code>VELOCIDADES</code>	4 opções	1400, 800, 350 e 120 ms	Intervalo entre passos na reprodução contínua
<code>VELOCIDADE_PADRAO</code>	0 a 3	2 (Normal)	Velocidade inicial
<code>ARQUIVO_TOPOLOGIA_PADRAO</code>	nome de arquivo	<code>topologia.json</code>	Rede carregada ao abrir

Os três últimos tamanhos de cabeçalho são fixados pelo enunciado e não devem ser alterados: mudá-los torna os números incomparáveis com os dos demais projetos da turma.

O caminho do arquivo de topologia é sempre relativo. A função `config.diretorio_base()` devolve a pasta do executável quando o programa roda empacotado, e a raiz do projeto quando roda a partir do código-fonte. Nenhum caminho absoluto aparece no código.

7. Funcionamento interno, passo a passo

7.1 A descida na origem

- 1 **Camada 7** gera a mensagem e registra o par de processos, que é o endereço específico. O texto ainda é texto.
- 2 **Camada 6** converte o texto em octetos UTF-8 e cifra o resultado com uma cifra de fluxo por ou-exclusivo. A cifra é involutiva e preserva o comprimento, de modo que os tamanhos da convenção continuam valendo.
- 3 **Camada 5** atribui um identificador de sessão e acrescenta quatro octetos com o número dessa sessão.
- 4 **Camada 4** recebe da camada 5 um bloco formado pelo cabeçalho de sessão mais o conteúdo cifrado. Se o bloco não passa de 64 octetos, ele viaja inteiro em um segmento; se passa, é fatiado. Em qualquer caso, oito octetos de cabeçalho são acrescentados, com o par de portas, o número do segmento e o total.
- 5 **Camada 3** acrescenta vinte octetos com o par de endereços lógicos, consulta a tabela de encaminhamento e deposita a decisão no contexto.
- 6 **Camada 2** acrescenta catorze octetos com o par de endereços físicos do salto, calcula o CRC-32 sobre tudo isso e o grava nos quatro octetos do finalizador.
- 7 **Camada 1** converte o quadro em uma sequência de bits e o transmite.

7.2 O salto

O motor lê, no próprio quadro, o enlace em que ele viaja - anotado ali pela camada 2 no momento do enquadramento - e o entrega ao vizinho daquele enlace. O motor não escolhe rota: ele apenas transporta.

No vizinho, a camada 1 recebe os bits, a camada 2 refaz a conta da verificação de erro e compara com o finalizador recebido. Se conferir, remove o cabeçalho e o finalizador e entrega o pacote à camada 3; o quadro recebido é descartado.

7.3 A decisão de rota no roteador

CamadaRede.encaminha lê o endereço lógico de destino e chama **Topologia.consultar_rota**, que percorre a tabela do roteador e escolhe a entrada de prefixo mais longo que cobre o destino. Em caso de empate de prefixo, vence o menor custo.

Se a entrada é uma rede diretamente conectada, o próximo salto é o próprio destino e a entrega é direta. Se é remota, o próximo salto é o endereço gravado na entrada. Em seguida o endereço físico correspondente é resolvido dentro do segmento de saída, e a decisão é depositada no contexto para que a camada 2 monte o quadro seguinte.

Quando nenhuma entrada cobre o destino, a camada 3 registra o descarte e a cadeia termina ali. É o que acontece no cenário E5: H1 possui rota padrão e entrega o pacote a R1, e R1 é o primeiro nó sem rota para **10.0.9.10**.

7.4 A subida no destino

A camada 3 do destino confere que o endereço lógico de destino é seu, remove o cabeçalho e entrega o segmento à camada 4. A camada 4 lê o próprio cabeçalho, identifica o fluxo pelo par de portas e, se houver mais de um segmento, retém cada um em um buffer até que todos cheguem. Só então concatena as cargas em ordem de número e entrega a mensagem completa à camada 5. As camadas 5, 6 e 7 encerram a sessão, decifram o conteúdo e entregam a mensagem ao processo.

7.5 Quando um quadro chega corrompido

A injeção de erro inverte um bit da carga do quadro depois que ele entrou no enlace e antes que o receptor o veja, sem tocar no finalizador - é o que um meio ruidoso faz. A camada 2 do receptor refaz a conta, encontra um valor diferente do finalizador recebido, registra o descarte e devolve **None**. Como o dispositivo só chama a camada 3 quando a camada 2 devolve um pacote, nenhuma camada superior chega a ser acionada. No cenário E6 o registro não contém nenhuma linha de camada 3 em R3, e isso é verificado por um teste.

7.6 Fluxos concorrentes

Quando há mais de um fluxo, cada um é simulado por inteiro e as listas de eventos são intercaladas passo a passo, para representar a concorrência. Os contadores de sessão, pacote e quadro são compartilhados, de modo que os identificadores continuam únicos. No destino, os dois fluxos chegam à mesma porta 443, mas as portas de origem 5210 e 5310 os mantêm em buffers distintos e os encaminham para as sessões corretas.

8. Convenções de simulação

São as decisões de modelagem que determinam os números produzidos. Sem elas, a mesma mensagem geraria resultados diferentes.

- 1 **Tamanho de cada cabeçalho.** 4 octetos na camada 5, 8 na camada 4, 20 na camada 3, 14 no cabeçalho da camada 2 e 4 no seu finalizador. As camadas 7 e 6 não acrescentam octetos: a camada 6 apenas converte o texto em octetos e o cifra, e a cifra preserva o comprimento.
- 1 **O cabeçalho de sessão entra uma única vez.** Ele é acrescentado pela camada 5, antes da segmentação, e ocupa os quatro primeiros octetos do **primeiro** segmento. Os segmentos seguintes transportam apenas dados da aplicação. Essa é a convenção que faz a mensagem de 100 octetos do cenário E7 render exatamente três segmentos de 40, 40 e 24 octetos: 4 + 36, depois 40, depois 24.
- 1 **Limiar e carga por segmento.** A camada 4 segmenta quando o bloco recebido da camada 5 passa de 64 octetos, e cada segmento carrega no máximo 40 octetos. Os dois números são distintos de propósito: o primeiro mantém o cenário E2, de 46 octetos, em um único segmento; o segundo produz os três segmentos de E7.
- 1 **Desempate entre caminhos de mesmo custo.** Vence o caminho cujo primeiro salto tem o menor nome em ordem lexicográfica. O desempate está embutido na chave da fila de prioridade do algoritmo de Dijkstra, que é a tripla (custo, primeiro salto, nó).
- 1 **Escolha da entrada de rota.** Prefixo mais longo que cobre o destino; em caso de empate de prefixo, menor custo. A rota padrão dos computadores é **0.0.0.0/0**, de prefixo zero, e por isso só é escolhida quando nenhuma rede diretamente conectada cobre o destino.
- 1 **Custo dos segmentos.** Redes locais custam 0 e enlaces ponto a ponto carregam o custo declarado na topologia. O custo mostrado no registro é o custo acumulado até o roteador que anuncia a rede de destino.
- 1 **Numeração dos quadros.** Os quadros são numerados na ordem em que entram em um enlace: Q1, Q2, Q3... Cada segmento percorre a rede por inteiro antes do seguinte, de modo que no cenário E7 os quadros Q1 a Q4 pertencem ao primeiro segmento, Q5 a Q8 ao segundo e Q9 a Q12 ao terceiro.
- 1 **O quadro descartado por erro não é retransmitido.** O simulador não implementa recuperação: o descarte encerra o percurso daquele segmento. A mensagem consta como não entregue e a eficiência é zero.
- 1 **Octetos transmitidos.** Somam-se os octetos de cada quadro no momento em que ele entra em um enlace. Um quadro descartado no meio do caminho já foi transmitido e, portanto, conta.
- 1 **Octetos de dados.** Contam apenas quando a mensagem é efetivamente entregue ao processo de destino. Nos cenários E5 e E6 nada é entregue, logo a eficiência é 0 % e a sobrecarga é 100 %.

- 1 **Campo TTL.** É gravado no cabeçalho da camada 3 com o valor 64, mas não é decrementado a cada salto: o simulador não modela expiração.
- 1 **Verificação de erro.** CRC-32 calculado sobre o cabeçalho da camada 2 e toda a carga, gravado nos quatro octetos do finalizador.
- 1 **Agrupamento TCP/IP.** A alternância do requisito V7 agrupa as camadas 5 a 7 em uma única camada de aplicação, exatamente como o enunciado descreve, e mantém as camadas 4, 3, 2 e 1 separadas. A simulação subjacente não muda: muda apenas o agrupamento exibido.

Custo do empilhamento

A eficiência é a razão entre os octetos úteis e os octetos transmitidos:

$$\eta = \text{octetos de dados} / \text{octetos transmitidos} \quad \text{sobrecarga} = 1 - \eta$$

Para a mensagem de referência de 42 octetos, cada quadro tem $42 + 4 + 8 + 20 + 14 + 4 = 92$ octetos.

Cenário	Enlaces	Transmitido	η	Sobrecarga
E1, entrega direta	1	92 B	45,7 %	54,3 %
E2, entrega indireta	4	368 B	11,4 %	88,6 %

A comparação é o ponto: a mesma mensagem, atravessando quatro enlaces em vez de um, custa quatro vezes mais octetos transmitidos, e a fração ocupada por cabeçalhos sobe de 54 % para 89 %. Os dois valores aparecem juntos no rodapé da tela a cada execução.

9. Valores de referência

Tabelas de encaminhamento, com todos os enlaces ativos

R1

Rede de destino	Próximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	-	e0	0	direto
10.0.12.0/24	-	e2	0	direto
10.0.14.0/24	-	e1	0	direto
10.0.2.0/24	10.0.12.2	e2	2	R2
10.0.23.0/24	10.0.12.2	e2	2	R2
10.0.3.0/24	10.0.14.4	e1	2	R4
10.0.34.0/24	10.0.14.4	e1	1	R4

R2

Rede de destino	Próximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	10.0.12.1	e0	2	R1
10.0.12.0/24	-	e0	0	direto
10.0.14.0/24	10.0.12.1	e0	2	R1
10.0.2.0/24	-	e2	0	direto
10.0.23.0/24	-	e1	0	direto
10.0.3.0/24	10.0.23.3	e1	1	R3
10.0.34.0/24	10.0.23.3	e1	1	R3

R3

Rede de destino	Próximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	10.0.34.4	e0	2	R4
10.0.12.0/24	10.0.23.2	e1	1	R2
10.0.14.0/24	10.0.34.4	e0	1	R4
10.0.2.0/24	10.0.23.2	e1	1	R2
10.0.23.0/24	-	e1	0	direto
10.0.3.0/24	-	e2	0	direto
10.0.34.0/24	-	e0	0	direto

R4

Rede de destino	Próximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	10.0.14.1	e0	1	R1
10.0.12.0/24	10.0.14.1	e0	1	R1
10.0.14.0/24	-	e0	0	direto
10.0.2.0/24	10.0.34.3	e1	2	R3
10.0.23.0/24	10.0.34.3	e1	1	R3
10.0.3.0/24	10.0.34.3	e1	1	R3
10.0.34.0/24	-	e1	0	direto

R1, com o enlace R1-R4 derrubado. A rota para a Rede C passa a ter custo 3 e sair pela interface e2, e as redes que só eram alcançáveis por R4 desaparecem ou mudam de caminho.

Rede de destino	Próximo salto	Interface	Custo	Via
10.0.1.0/24	-	e0	0	direto
10.0.12.0/24	-	e2	0	direto
10.0.2.0/24	10.0.12.2	e2	2	R2
10.0.23.0/24	10.0.12.2	e2	2	R2
10.0.3.0/24	10.0.12.2	e2	3	R2
10.0.34.0/24	10.0.12.2	e2	3	R2

Quadros do cenário E2

O par de endereços lógicos é o mesmo nas quatro linhas; o par de endereços físicos muda em todas.

Quadro	Enlace	Salto	Físico origem	Físico destino	Lógico origem	Lógico destino	Octetos
Q1	Rede A	H1 → R1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q2	R1-R4	R1 → R4	BB:00:00:00:01:01	BB:00:00:00:04:00	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q3	R4-R3	R4 → R3	BB:00:00:00:04:01	BB:00:00:00:03:00	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q4	Rede C	R3 → H4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A	10.0.1.10	10.0.3.10	92

Quadros do cenário E4

Quadro	Enlace	Salto	Físico origem	Físico destino	Lógico origem	Lógico destino	Octetos
Q1	Rede A	H1 → R1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q2	R1-R2	R1 → R2	BB:00:00:00:01:02	BB:00:00:00:02:00	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q3	R2-R3	R2 → R3	BB:00:00:00:02:01	BB:00:00:00:03:01	10.0.1.10	10.0.3.10	92
Q4	Rede C	R3 → H4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A	10.0.1.10	10.0.3.10	92

Quadro resumo dos sete cenários

Cenário	Caminho	Quadros	Eventos	Dados	Transmitido	η	Sobrecarga	Entregue
E1	H1 - H2	1	15	42 B	92 B	45,7 %	54,3 %	sim
E2	H1 - R1 - R4 - R3 - H4	4	30	42 B	368 B	11,4 %	88,6 %	sim
E3	dois fluxos até H4	8	60	84 B	736 B	11,4 %	88,6 %	sim
E4	H1 - R1 - R2 - R3 - H4	4	30	42 B	368 B	11,4 %	88,6 %	sim
E5	H1 - R1	1	11	0 B	92 B	0 %	100 %	não
E6	H1 - R1 - R4 - R3	3	20	0 B	276 B	0 %	100 %	não
E7	H1 - R1 - R4 - R3 - H4	12	79	100 B	968 B	10,3 %	89,7 %	sim

Segmentação do cenário E7

A mensagem de 100 octetos, somada aos 4 octetos do cabeçalho de sessão, forma um bloco de 104 octetos.

Segmento	Carga da camada 4	Composição	Quadro no enlace
1 de 3	40 B	4 B de sessão + 36 B de dados	86 B
2 de 3	40 B	40 B de dados	86 B
3 de 3	24 B	24 B de dados	70 B

Cada segmento atravessa os quatro enlaces: $(86 + 86 + 70) \times 4 = 968$ octetos.

10. Formato do registro de eventos

Cada linha tem cinco campos separados por barra vertical - passo, dispositivo, camada, ação e descrição - e termina com o tamanho corrente da unidade de dados em octetos. Estas são as primeiras linhas do cenário E2:

001	H1	L7	GERA	processo navegador, destino servidorWeb	42 B
002	H1	L6	CODIFICA	octetos UTF-8, conteúdo cifrado	42 B
003	H1	L5	ABRE	sessao S-0001 estabelecida	46 B
004	H1	L4	SEGMENTA	porta 5210 → 443, segmento 1 de 1	54 B
005	H1	L3	ENCAPSULA	10.0.1.10 → 10.0.3.10	74 B
006	H1	L3	ROTEIA	proximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0	74 B
007	H1	L2	ENQUADRA	AA:...:01:0A → BB:...:01:00, quadro Q1	92 B
008	H1	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace H1-R1	92 B
009	R1	L1	RECEBE	736 bits do enlace H1-R1	92 B
010	R1	L2	DESENQUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado	74 B
011	R1	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1	74 B
012	R1	L2	ENQUADRA	BB:...:01:01 → BB:...:04:00, quadro Q2	92 B

Ações possíveis, por camada:

Camada	Descida	Subida
7	GERA	ENTREGA
6	CODIFICA	DECODIFICA
5	ABRE	ENCERRA
4	SEGMENTA	DEMULTIPLEXA, ARMAZENA, REMONTA
3	ENCAPSULA, ROTEIA, DESCARTA	DESENCAPSULA, DESCARTA
2	ENQUADRA	DESENQUADRA, DESCARTA
1	TRANSMITE	RECEBE

O registro completo pode ser gravado em arquivo pelo botão **Salvar registro**, que acrescenta um cabeçalho com o cenário, a rede e o quadro numérico da execução.

11. Formato do arquivo de topologia

O arquivo declara três listas. Trocá-lo ao lado do executável troca a rede simulada, sem recompilar nada.

```
{
  "nome": "Rede de referencia do Projeto 1",
  "segmentos": [
    { "id": "RedeA", "rotulo": "Rede A", "prefixo": "10.0.1.0/24",
      "tipo": "lan", "custo": 0, "posicao": [0.16, 0.46],
      "membros": [ { "dispositivo": "H1", "interface": "eth0" } ] }
  ],
  "dispositivos": [
    { "nome": "H1", "tipo": "computador", "posicao": [0.07, 0.30],
      "gateway": "10.0.1.1",
      "interfaces": [ { "nome": "eth0", "logico": "10.0.1.10",
        "fisico": "AA:00:00:00:01:0A" } ] }
  ],
  "processos": [ { "nome": "navegador", "porta": 5210 } ]
}
```

Campo	Obrigatório	Função
<code>segmentos[].id</code>	sim	Identificador usado para derrubar o enlace ou injetar erro
<code>segmentos[].prefixo</code>	sim	Rede em notação CIDR
<code>segmentos[].tipo</code>	sim	lan ou ponto_a_ponto
<code>segmentos[].custo</code>	sim	Métrica do algoritmo de menor caminho
<code>segmentos[].posicao</code>	não	Ponto de concentração da rede local no mapa
<code>dispositivos[].tipo</code>	sim	computador (7 camadas) ou roteador (3 camadas)
<code>dispositivos[].gateway</code>	só computadores	Endereço lógico da rota padrão
<code>dispositivos[].posicao</code>	não	Posição normalizada no mapa, de 0 a 1
<code>interfaces[].logico</code>	sim	Endereço lógico
<code>interfaces[].fisico</code>	sim	Endereço físico de seis octetos
<code>processos[]</code>	não	Nome de processo e porta em que ele atende

O arquivo é lido com codificação **utf-8-sig**, de modo que aceita tanto UTF-8 puro quanto UTF-8 com marca de ordem de octetos, que vários editores do Windows acrescentam. Erros de leitura, campos ausentes e referências a dispositivos inexistentes produzem uma mensagem legível na tela, sem fechar a janela.

12. Dependências e ambiente

- **Desenvolvimento:** Python 3.14 em Windows 11. O código é compatível com Python 3.10 ou superior.
- **Bibliotecas em tempo de execução:** nenhuma externa. São usados apenas módulos da biblioteca padrão: `tkinter` e `tkinter.ttk` para a interface, `json` para a topologia, `zlib` para o CRC-32, `struct` para montar os cabeçalhos, `heapq` para o algoritmo de menor caminho, e `dataclasses`, `typing`, `html`, `datetime` e `os` como apoio.
- **Geração do executável:**

```
python -m PyInstaller --onefile --noconsole --name SimuladorOSI main.py
```

O executável empacota o interpretador e a biblioteca tkinter. O arquivo `topologia.json` permanece **fora** do executável, ao lado dele, justamente para que possa ser substituído.

- **Ferramentas usadas apenas na máquina de desenvolvimento**, e que não são necessárias para usar o programa: `pyinstaller` para empacotar, `pillow` para capturar as telas dos tutoriais, `reportlab` para gerar os PDFs e `matplotlib` para desenhar o diagrama de módulos.

13. Testes automatizados

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

São 41 testes em `tests/test_cenarios.py`. Além dos valores da tabela resumo, eles conferem as restrições de projeto:

Teste	Restrição verificada
<code>test_rotadores_nao_acionam_camadas_acima_da_3</code>	R1, o roteador não lê o que não lhe pertence
<code>test_todo_salto_registra_o_descarte_do_quadro</code>	R2, o quadro não é reescrito
<code>test_enderecos_logicos_nao_mudam_e_fisicos_mudam</code>	R3, lógicos fixos, físicos locais
<code>test_registro_indica_custo_3</code>	R4, a decisão de rota é da camada 3
<code>test_decodificacao_ocorre_apenas_na_camada_6</code>	R5, cada camada conversa com a sua par
<code>test_nenhuma_linha_de_camada_3_em_r3</code>	E6, o quadro corrompido não aciona camada superior
<code>test_tres_segmentos_de_40_40_e_24</code>	E7, segmentação e remontagem