

NVCAT WebSocket/HTTP 연동 설명서

2025년 5월 27일

목차

Update History	3
Manual Description	4
NVCAT 프로그램 파일 구성	4
POS 개발 InterfaceSpec	5
1. 요청 패킷 구성	5
2. 응답 패킷 구성	5
3. 제공 API 리스트	6
4. 제공 API 리스트 (상세)	7

Update History

[illegible]

Manual Description

해당 매뉴얼은 NVCAT과 연동하는 방법에 대한 매뉴얼입니다.

Non-ActiveX으로 연동이 가능한 WebSocket 및 HTTP 프로토콜로 개발이 되었으며, WebSocket 및 HTTP 을 기반으로 NVCAT의 연동 API에 대한 사용 설명서입니다.

* **WebSocket** 패킷 중 **SendData**는 **NVCAT.dll**에서 제공하는 **API**와 동일한 함수를 사용됩니다.

NVCAT 프로그램 파일 구성

1.1 NVCAT 설치 파일 경로

- C:\NICEVCAT\
- 해당 폴더 권한 필요

1.2 NVCAT 설치 모듈 리스트

- NVCAT.dll / NVCAT.lib
- NICEPOSI105.dll / NICEPOSI105.lib
- NICEVCAT.exe / NICEVCAT.lib
- mfc110u.dll / msvc110.dll
- msado15.dll
- MSFLXGRD.ocx
- NVCAT.mdb
- NVCAT.ini

1.3 NVCAT 관련 LOG 파일 경로

- NVCAT 데몬 LOG : C:\NICEVCAT\log\YYYYMMDD.log
- 가맹점 POS와 NVCAT 연동 LOG : NVCAT_YYYYMMDD.log

POS 개발 InterfaceSpec

1. 요청 패킷 구성

Total Size(4)	"VCAT"(4)+Space(4)	SendData Size(4)	SendData(V)
---------------	--------------------	------------------	-------------

SendData(V) 포맷

함수명(V)	0x07(1)	인자1(V)	0x07(1)	인자2(V)	0x07(1)	추가 시 인자N+0x07(1)
--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------------------

- Total Size(4) : 전체 길이 ("VCAT"(4)+Space(4)+SendData Size(4)+ SendData(V))
- "VCAT"(4)+Space(4) : 고정 값
- SendData Size(4) : 요청데이터 길이
- SendData(V) : 요청데이터 (아래 SendData(V) 포맷 참고)

2. 응답 패킷 구성

Total Size(4)	"VCAT"(4)	RecvCode(4)	RecvData Size(4)	RecvData (V)
---------------	-----------	-------------	------------------	--------------

- Total Size(4) : 전체 길이 ("VCAT"(4)+RecvCode(4)+RecvData Size(4)+ RecvData(V))
- RecvCode(4) : 성공 시 : "0000" (그 외의 값은 오류 리턴)
- RecvData Size(4) : 응답데이터 길이
- RecvData(V) : 응답데이터

3. 제공 API 리스트

함수 이름	함수 설명
NICEVCAT	NVCAT으로 승인 전문 송수신
NICEVCATB	NVCAT으로 바코드/PAYPRO 승인 전문 송수신
REQ_STOP	카드 리딩 요청 취소
RESTART	NVCAT 재시작(재구동, 미 구동시 실행)
NVCATSHUTDOWN	NVCAT 강제 종료
READER_RESET	카드리더기 재시작
GET_APPR	직전거래 승인 내역 조회(신용/현금)
CHK_CARDBIN	카드리더기로 카드BIN요청
CHK_CASHIC	(카드리더기) 현금IC 계좌 수 확인 요청
CHK_CASHIC2	(카드리더기) 현금IC 가능 여부 확인 요청
CHK_CASHIC_MP	(멀티패드) 현금IC 계좌 수 확인 요청
CHK_CASHIC_MP2	(멀티패드) 현금IC 가능 여부 확인 요청
CHK_MEMBERSHIP	(카드리더기) 멤버십 카드번호 요청
CHK_CARDIN	(TIT리더기) 카드삽입 여부 체크
CHK_CARDIN_MP	(멀티패드) 카드삽입 여부 체크
READERPORTOPEN	리더기 시리얼 PORT OPEN
READERPORTCLOSE	리더기 시리얼 PORT CLOSE
REQ_CASHNO	고객식별번호 요청
SET_SVRINFO	서버 IP/PORT 설정
REQ_BARCODE	동반위 서명패드에 바코드(QR)요청
GETMAC	MAC주소 가져오기
SETCNLDISABLEYN	부정취소 사용여부 설정하기
REQ_TITLOCK	TDR 리더기 수동 LOCK
REQ_SELECTBTN	사용자 선택 버튼 기능
GetDecSignData	BMP -> 서명데이터 요청
NICEPRINT	영수증 출력 요청

4. 제공 API 리스트 (상세)

1) NICEVCAT

함수 명 : NICEVCAT	
NVCAT 승인 전문 송수신	
	설명
SendData	승인 요청 전문 (*별첨문서 참고)
RecvData	승인 응답 전문 (*별첨문서 참고)
RecvCode	설명
0	정상
1	NVCAT 실행 중이 아님
2	거래금액이 존재하지 않음
3	환경정보 읽기 실패
4	NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
5	기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
6	카드리딩 타임아웃
7	사용자 및 리더기 요청 취소
8	FALLBACK 거래 요청 필요
9	기타 오류
10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
11	FALLBACK 거래 아님
12	거래 불가 카드
13	서명 요청 오류
14	요청 전문 데이터 포맷 오류
15	카드리더 PORT OEPN 오류
16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
17	중복 요청 불가
18	지원되지 않는 카드
19	현금IC카드 복수계좌 미지원
20	TIT 카드리더기 오류
21	NVCAT 내부 망상취소 실패 (해당 카드 카드사 확인 요망)
22	현금IC 카드 (다이소)
23	현금IC MDB 존재하지 않음 (다이소)

26	리더기 응답데이터 수신 실패 (결제 재요청 필요)
27	리더기 요청 실패 (결제 재요청 필요)
28	서버 연결 실패 (결제 재요청 필요)
29	요청 전문 송신 실패 (결제 재요청 필요)

Ex)

요청전문	'0061V CAT 0049NICEV CAT'+ '0x07'+ '0200 10 C 1004 2393300001 '+ 0x07
응답전문(성공)	0363V CAT000003510210 10 0000 000000001004 000000000000 00000 00000000 00 11212272 220121112115 02 KB국민카드 02 KB국민카드 00040793408 2393300001 IC카드 정상승인 11212272 356415***** 0 23933000010121112112 NS220121112115D55718 IC
응답전문(거절)	0012V CAT00070000

- "1" 리턴시 응답전문이 거래구분 : 0430, 거래유형 : 10이면 해당거래 NVCAT 내에서 망상취소 됨
- "-4", "-5" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0421) 요청해야 됨
- 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 "해당거래 카드사 확인 요망" 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함
- 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

2) NICEVCATB

함수 명 : NICEVCATB	
NVCAT 바코드/PAYPRO 승인 전문 송수신	
파라미터	설명
SendData	NVCAT 요청전문 (*별첨문서 참고)
RecvData	NVCAT 응답전문 (*별첨문서 참고)
리턴값	설명
0	정상
1	NVCAT 실행 중이 아님

2	거래금액이 존재하지 않음
3	환경정보 읽기 실패
4	응답전문 복호화 실패 (망상 취소 필요)
5	요청전문 암호화 실패 (망상 취소 필요)
6	응답전문 HASH 오류 (망상 취소 필요)
7	요청전문 SEND 실패 (망상 취소 필요)
8	응답전문 RECV 실패 (망상 취소 필요)
9	기타 오류
12	NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
13	서명 요청 오류
14	요청 전문 데이터 포맷 오류
15	기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
17	중복 요청 불가

EX)

요청전문	'0087VCAT 0075NICEVCATB'+ 0x07'+0300 10 L 1004 0 0 00 2393300001 01023720000 PRO '+0x07
응답전문(성공)	0422VCAT000004100310 10 8418 000000001004 000000000000 0000 00000000 00 220121133859 2393300001 조회불가카드 타카드사용유도 010237***** 23933000010121133921 NS220121133859D57590 APP
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

- NVCAT 내에서 망상취소 없음.
- "-4", "-5", "-6", "-7", "-8", "-12", "-15" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0521/0561) 요청해야 됨
- 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 "해당거래 카드사 확인 요망" 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함
- 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

3) REQ_STOP

함수 명 : REQ_STOP	
카드리딩 요청 취소	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴 값	설명
0	정상
1	NVCAT 실행 중이 아님

Ex)

요청전문	REQ_STOP (* 0x07 구분자 값 넣지 않음)
응답전문(성공)	직전 요청에 대한 리턴 값 체크

4) RESTART

함수 명 : RESTART	
카드리딩 요청 취소	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴 값	설명
0	정상
1	NVCAT 실행 중이 아님

Ex)

요청전문	'0020VCAT 0008RESTART'+0x07
응답전문(성공)	직전 요청에 대한 리턴 값 체크

5) READER_RESET

함수 명 : READER_RESET	
NVCAT 데몬 프로그램 재시작 (미 구동시 실행)	
파라미터	설명
SendData	데몬 재시작 대기 시간 (ex. 3 : 3초 후 재시작)
RecvData	없음
리턴값	설명

0	NVCAT 재시작 요청 완료
---	-----------------

Ex)

요청전문	'0027VCAT 0015READER_RESET'+0x07+'3'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT00000000
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

6) NVCATSHUTDOWN

함수 명 : NVCATSHUTDOWN	
NVCAT 강제 종료	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴값	설명
0	NVCAT 강제 종료 요청 완료

Ex)

요청전문	'0026VCAT 0014NVCATSHUTDOWN'+0x07
------	-----------------------------------

7) GET_APPR

함수 명 : GET_APPR	
직전거래 승인 내역 조회 (신용/현금)	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	직전거래 승인 내역 NVCAT 응답전문
리턴값	설명
0	정상
1	NVCAT 실행 중이 아님
4	NVCAT 연동 오류 실패
5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류

Ex)

요청전문	'0021VCAT 0009GET_APPR'+0x07
응답전문(성공)	0352VCAT000003400210 10 8418 000000001004 000000000000 0000 00000000 00 220121133859 2393300001 조회불가카드 타카드사용유도

	010237***** 23933000010121133921 NS220121133859D57590
응답전문(거절)	

8) CHK_CARDBIN

함수 명 : CHK_CARDBIN	
카드리더기로 카드BIN 요청	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	카드 BIN
리턴값	설명
0	정상
6	카드리딩 타임아웃
7	사용자 및 리더기 요청 취소
8	FALLBACK 거래 요청 필요
9	기타 오류
10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
11	FALLBACK 거래 아님
12	거래 불가 카드
13	서명 요청 오류
15	카드리더 PORT OEPN 오류
16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
17	중복 요청 불가
20	TIT 카드리더기 오류

Ex)

요청전문	'0024VCAT 0012CHK_CARDBIN'+0x07
응답전문(성공)	0018VCAT00000006356415
응답전문(거절)	0012VCAT000070000

9) CHK_CASHIC

함수 명 : CHK_CASHIC	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청	
파라미터	설명
SendData	없음

RecvData	계좌 수
리턴값	설명
0	계좌 수가 RecvData로 리턴
1	현금IC 카드 아님
2	카드리더 PORT OEPN 오류
3	카드리딩 타임아웃
4	사용자 및 리더기 요청 취소
5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
9	기타 오류
17	중복 요청 불가

Ex)

요청전문	'0023VCAT 0011CHK_CASHIC'+0x07
응답전문(성공)	0016VCAT000000040003
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

10) CHK_CASHIC2

함수 명 : CHK_CASHIC2	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	계좌 수
리턴값	설명
0	현금IC 가능한 카드
1	현금IC 카드 아님 (신용카드)
2	카드리더 PORT OEPN 오류
3	카드리딩 타임아웃
4	사용자 및 리더기 요청 취소
5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
6	계좌가 없는 카드
7	요청에 대한 타임아웃
8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
9	기타 오류
10	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)

Ex)

요청전문	'0024VCAT 0012CHK_CASHIC2'+0x07
응답전문(성공)	0016VCAT000000040001
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

11) CHK_CASHIC_MP

함수 명 : CHK_CASHIC_MP	
멀티패드로 현금IC 카드 여부 확인 요청	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	계좌 수
리턴값	설명
0	계좌 수가 RecvData로 리턴
1	현금IC 카드 아님
2	카드리더 PORT OEPN 오류
3	카드리딩 타임아웃
4	사용자 및 리더기 요청 취소
5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
9	기타 오류
17	중복 요청 불가

Ex)

요청전문	'0026VCAT 0014CHK_CASHIC_MP'+0x07
응답전문(성공)	0016VCAT000000040003
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

12) CHK_CASHIC_MP2

함수 명 : CHK_CASHIC_MP2	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴값	설명
0	현금IC 가능한 카드
1	현금IC 카드 아님 (신용카드)

2	카드리더 PORT OEPN 오류
3	카드리딩 타임아웃
4	사용자 및 리더기 요청 취소
5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
6	계좌가 없는 카드
7	요청에 대한 타임아웃
8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
9	기타 오류
10	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)

Ex)

요청전문	'0027VCAT 0015CHK_CASHIC_MP2+0x07
응답전문(성공)	0016VCAT000000040001
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

13) CHK_MEMBERSHIP

함수 명 : CHK_MEMBERSHIP	
카드리더기로 멤버십 카드번호 요청	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	멤버십카드번호
리턴값	설명
0	정상
6	카드리딩 타임아웃
7	사용자 및 리더기 요청 취소
8	FALLBACK 거래 요청 필요
9	기타 오류
10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
11	FALLBACK 거래 아님
12	거래 불가 카드
13	서명 요청 오류
15	카드리더 PORT OEPN 오류
16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
17	중복 요청 불가
20	TIT 카드리더기 오류

Ex)

요청전문	'0027VCAT 0015CHK_MEMBERSHIP'+0x07
응답전문(성공)	0049VCAT000000372464518089320111=121200
응답전문(거절)	0012VCAT00090000

14) CHK_CARDIN

함수 명 : CHK_CARDIN	
TIT리더기 카드삽입 여부 체크	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	일반 카드 : '1' 삼성 페이 : '2'
리턴값	설명
0	카드 삽입된 상태
11	카드리더 PORT OEPN 오류
12	TDR 리더기 상태체크 오류
13	TDR 리더기 상태체크 타임아웃
14	TDR 리더기 요청 취소 (0XCD)
15	TDR 리더기 요청 취소 (0XF2)
16	TTM 리더기 카드가 이미 삽입되어 있는 경우
17	TTM 리더기 상태체크 오류
18	기타 예러

Ex)

요청전문	'0023VCAT 0011CHK_CARDIN'+0x07
응답전문(성공)	카드 : 0016VCAT000000040001 삼성페이 : 0016VCAT000000040002
응답전문(거절)	0012VCAT00090000

15) CHK_CARDIN_MP

함수 명 : CHK_CARDIN_MP	
멀티패드 IC 카드 확인	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	IC 카드 상태 ("N"(0x4E) : IC카드 없음 / "I"(0x49) : IC카드 INSERT 되

	어 있음)
리턴값	설명
0	정상 (RecvData의 IC 카드 상태 확인)
11	카드리더 PORT OEPN 오류
3	연결된 장비 응답 없음
1	응답데이터 수신 실패
8	해당 기능 미지원 장비

Ex)

요청전문	'0026V CAT 0014CHK_CARDIN_MP'+0x07
응답전문(성공)	카드 없을 시 : 0013V CAT00000001N 카드 있을 시 : 0013V CAT00000001I
응답전문(거절)	0012V CAT00080000

16) READERPORTOPEN

함수 명 : ReaderPortOpen	
리더기 시리얼 PORT OPEN	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴값	설명
0	PORT OPEN 성공
0	PORT OPEN 실패

Ex)

요청전문	'0027V CAT 0015ReaderPortOpen'+0x07
응답전문(성공)	0012V CAT00000000
응답전문(거절)	

17) READERPORTCLOSE

함수 명 : ReaderPortClose	
리더기 시리얼 PORT CLOSE	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴값	설명

0	PORT CLOSE 성공
---	---------------

Ex)

요청전문	'0028VCAT 0016ReaderPortClose'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT00000000
응답전문(거절)	

18) REQ_CASHNO

함수 명 : REQ_CASHNO	
고객식별번호 요청	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	고객식별번호
리턴값	설명
0	정상 (RecvData의 고객식별번호 확인)
1	응답데이터 수신 실패
3	연결된 장비 응답 없음
7	사용자 및 리더기 요청 취소
8	서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
9	기타 오류
11	서명패드 PORT OEPN 오류
17	중복 요청 불가

Ex)

요청전문	'0023VCAT 0011REQ_CASHNO'+0x07
응답전문(성공)	0021VCAT00000009123456789
응답전문(거절)	0012VCAT00090000

19) SET_SVRINFO

함수 명 : Set_SvrInfo	
서버 IP/PORT 설정	
파라미터	설명
SendData	IP
	PORT
RecvData	없음
리턴값	설명

0	정상
---	----

Ex)

요청전문	'0044VCAT 0032Set_SvrInfo'+0x07+'10.222.141.100'+0x07+'8101'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT00000000
응답전문(거절)	

20) REQ_BARCODE

함수 명 : REQ_BARCODE	
동반위 서명패드에 바코드(QR) 요청	
파라미터	설명
SendData	장비 Type (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드 (Default)로 요청)
RecvData	바코드(QR) 데이터
리턴값	설명
0	정상 (RecvData의 바코드(QR) 데이터 확인)
1	응답데이터 수신 실패
3	연결된 장비 응답 없음
6	서명패드 리딩 타임아웃
7	사용자 및 서명패드 요청 취소
8	서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
9	기타 오류
11	서명패드 PORT OEPN 오류
17	중복 요청 불가

Ex)

요청전문	'0026VCAT 0014REQ_BARCODE'+0x07+'1'+0x07
응답전문(성공)	0037VCAT000000253-PG-32707130000009--la3o
응답전문(거절)	0012VCAT00070000

21) GETMAC

함수 명 : GetMac	
MAC 주소 가져오기	
파라미터	설명

SendData	없음
RecvData	Mac 주소
리턴값	설명
0	정상
1	MAC 주소 가져오기 실패

Ex)

요청전문	'0019VCAT 0007GetMac'+0x07
응답전문(성공)	0024VCAT0000000126C02E05FFC
응답전문(거절)	0012VCAT00070000

22) SETCNLDISABLEYN

함수 명 : SetCnldisableYN	
부정취소 사용여부 설정하기	
파라미터	설명
SendData	가맹점 다운로드 유형 (테스트 : "T", 운영 : "1"(Default)
	미사용 : "Y", 사용 : "N"(Default) *부정취소 미사용시 "N" 으로 변경 후 함수 호출 Set_SvrInfo 함수 호출하여 IP/PORT 변경
RecvData	없음
리턴값	설명
0	정상

Ex)

요청전문	'0032VCAT 0020SetCnldisableYN'+0x07+'T'+0x07+'N'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT000000000
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

23) REQ_TITLOCK

함수 명 : REQ_TITLOCK	
TDR 리더기 수동 LOCK	
파라미터	설명
SendData	없음
RecvData	없음
리턴값	설명
0	수동 LOCK 성공

4	NVCAT 연동 오류 실패
5	기타 응답데이터 오류
7	NVCAT 타임 아웃
9	기타 오류
11	카드리더 PORT OEPN 오류
12	수동 LOCK 요청 실패
15	수동 LOCK 실패 (5번째 BIT 1 아님)
16	수동 LOCK 실패 (실패 응답코드 수신)
17	중복 요청 불가
18	TDR 리더기 아님

Ex)

요청전문	'0024VCAT 0012REQ_TITLOCK'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT00000000
응답전문(거절)	0012VCAT00160000

24) REQ_SELECTBTN

함수 명 : REQ_SELECTBTN	
사용자 선택 버튼 기능	
파라미터	설명
SendData	요청 TYPE ("1" : 서명패드, "2" : 터치스크린으로 요청)
	디스플레이 문자열 (최대 40바이트, 20바이트씩 2줄)
RecvData	사용자 선택 결과 ("01" : "예" 버튼 클릭 / "02" : "아니오" 버튼 클릭)
리턴값	설명
0	정상 (RecvData의 사용자 선택 결과 데이터 확인)
1	응답데이터 수신 실패
3	연결된 장비 응답 없음
6	서명패드 리딩 타임아웃
7	사용자 및 서명패드 요청 취소
9	'기타 오류
11	서명패드 PORT OEPN 오류
17	중복 요청 불가

Ex)

요청전문	'0045VCAT 0033REQ_SELECTBTN'+0x07+'2'+ '한글ABCD'+0x07
응답전문(성공)	0014VCAT00000000202

응답전문(거절) 0012VCAT00030000

25) GetDecSignData

함수 명 : GetDecSignData	
BMP -> 서명데이터 요청	
파라미터	설명
SendData	서명 타입 (“3” : 서명 압축O / 암호화X (31/30), “3” 이외 : 서명 캡처O / 암호화O (32/31))
	BMP 파일의 경로+파일명 (전체경로) 예) C:\NICE\SignData.bmp
RecvData	나이스 포맷 서명데이터 (2바이트 HEX)
리턴값	설명
1	반환 성공
-1	서명 BMP 파일 경로에 없음

Ex)

요청전문	‘0057VCAT 0045GetDecSignData’+0x07+’2’+ C:\NICE\VCAT\SignDataBmp.bmp’+0x07
응답전문(성공)	2108VCAT0000209610463231.....
응답전문(거절)	0012VCAT00010000

26) NICEPRINT

함수 명 : NICEPRINT	
영수증 출력 요청	
파라미터	설명
SendData	시리얼 PORT 번호
	시리얼 PORT 통신속도
	영수증 출력 데이터 길이
	영수증 출력 데이터
RecvData	없음
리턴값	설명
0	영수증 출력 요청 성공
-2	시리얼 PORT OPEN 실패

-3

영수증 출력 데이터 없음 (길이 0)

Ex)

요청전문	'0042VCAT 0030NICEPRINT'+0x07+'2'+0x07 +'115200'+0x07 +'8'+0x07 +'ABCDEFGH'+0x07
응답전문(성공)	0012VCAT00000000
응답전문(거절)	0012VCAT00020000