

Nome:

Nº Aluno:

Duração Total do Teste: 2 horas

Sem consulta

26 de Março 2025

1. O número $43_{(5)}$ representa em base 10:

- a. $22_{(10)}$
- b. $23_{(10)}$
- c. $21_{(10)}$
- d. $24_{(10)}$

2. O número $22,75_{(10)}$ representa em base 4:

- a. $112,3_{(4)}$
- b. $112,22_{(4)}$
- c. $112,02_{(4)}$
- d. $112,2_{(4)}$

3. A representação do número em complementos de dois $10110100_{(c2)}$ em sinal e valor absoluto com 8 bits é:

- a. $11001101_{(sva)}$
- b. $11001110_{(sva)}$
- c. $11001100_{(sva)}$
- d. $11001011_{(sva)}$

4. O número decimal $85,875_{(10)}$ representa em base 2:

- a. $1010111,101_{(2)}$
- b. $1010101,111_{(2)}$
- c. $1010011,110_{(2)}$
- d. $1011011,101_{(2)}$

5. Dado o número de 8 bits $11110101_{(c2)}$ que se sabe estar representado em complementos de dois, qual o número correspondente em decimal?
- a. -10
 - b. -11
 - c. -12
 - d. -13
6. Considerando o número $10010001_{(c2)}$ representado em complementos de 2, qual a representação do mesmo valor em complementos de 1?
- a. $10010000_{(c1)}$
 - b. $10001111_{(c1)}$
 - c. $10001110_{(c1)}$
 - d. $10001101_{(c1)}$
7. A representação do número $+76_{(10)}$ em sinal e valor absoluto com 8 bits é:
- a. $01001100_{(sva)}$
 - b. $01001101_{(sva)}$
 - c. $01001110_{(sva)}$
 - d. $01001111_{(sva)}$
8. Qual o resultado da seguinte operação $38BD,53_{(16)} + 7E8,E_{(16)}$?
- a. $40D4,33_{(16)}$
 - b. $40B6,33_{(16)}$
 - c. $40A6,33_{(16)}$
 - d. $40C4,33_{(16)}$
9. Qual o resultado da seguinte operação $DC,BA_{(16)} - AB,CD_{(16)}$?
- a. $30,ED_{(16)}$
 - b. $2F,FD_{(16)}$
 - c. $2F,0D_{(16)}$
 - d. $30,DE_{(16)}$

10. Qual o resultado da soma $11101100_{(c2)} + 11101011_{(c2)}$, em complemento de 2 com 8 bits?
- a. $11010100_{(c2)}$
 - b. $11010111_{(c2)}$
 - c. $11011001_{(c2)}$
 - d. $11011011_{(c2)}$
11. O correspondente em decimal a $C0500000_{(16)}$, representado no formato IEEE 754 de precisão simples, é:
- a. $-3.75_{(10)}$
 - b. $-3.25_{(10)}$
 - c. $-2.75_{(10)}$
 - d. $-2.25_{(10)}$
12. O correspondente do número $+27,0_{(10)}$, representado em decimal, no formato IEEE754 de precisão simples é:
- a. $41B80000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - b. $41C80000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - c. $41D80000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - d. $41E80000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
13. Calcule o Endereço Real correspondente ao Endereço Virtual 8086H:ABCDH
- a. 8B42DH
 - b. 8B43CH
 - c. 8B51DH
 - d. 8B62BH
14. Calcule o Endereço Virtual Normalizado correspondente ao Endereço real 1ADF7H
- a. 1ADFH:0005H
 - b. 1ADFH:0006H
 - c. 1ADFH:0007H
 - d. 1ADFH:0008H

Considere os seguintes dados para responder às próximas 6 perguntas:

Register		Data segment		Code segment		Stack segment	
		Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo
AX=101A _(H)	SI=AAB9 _(H)	AAB9 _(H)	11 _(H)	AAB9 _(H)	58 _(H)	AAB9 _(H)	74 _(H)
BX=1023 _(H)	DS=1E15 _(H)	AABA _(H)	22 _(H)	AABA _(H)	68 _(H)	AABA _(H)	26 _(H)
CX=0BCD _(H)	BP=AABB _(H)	AABB _(H)	33 _(H)	AABB _(H)	78 _(H)	AABB _(H)	24 _(H)
DI =999B _(H)	SS=78A9 _(H)	AABC _(H)	A1 _(H)	AABC _(H)	AD _(H)	AABC _(H)	23 _(H)
CS=7070 _(H)	ES=6578 _(H)	AABD _(H)	A2 _(H)	AABD _(H)	FF _(H)	AABD _(H)	E0 _(H)

15. Qual o valor em AX após a instrução MOV AL, [BP]?

- a. 2423_(H)
- b. 1023_(H)
- c. 2324_(H)
- d. 1024_(H)

16. Qual o valor em CL após a instrução MOV CL, FEH [BX] [DI]

- a. A1_(H)
- b. AD_(H)
- c. 23_(H)
- d. A2_(H)

17. Qual o valor em AL após a instrução MOV AL, SS:[SI]

- a. 22_(H)
- b. B9_(H)
- c. 74_(H)
- d. 58_(H)

18. Qual o valor em BX após a instrução MOV BX, AAB9H

- a. AAB9_(H)
- b. 1122_(H)
- c. 2211_(H)
- d. B9AA_(H)

19. Qual o valor em BX após a instrução MOV BX, [AAB9H]

- a. AAB9_(H)
- b. 1122_(H)
- c. 2211_(H)
- d. B9AA_(H)

20. Qual o valor em BX após a instrução MOV BX, DS:[AAB9H]

- a. AAB9_(H)
- b. 1122_(H)
- c. 2211_(H)
- d. B9AA_(H)