

3) Делимое положительное ($A > 0$), делитель отрицательный ($B < 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000111	00001100	Делимое
1	$[-B]_{\text{доп}}$ $R_1' \leftarrow R_1' \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_1	<u>11111111</u> 00000110 00001100 <u>11100111</u> 00000011	<u>11100111</u> 11110011 1110011 1 1110011 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow [+B]_{\text{пр}}$ R_2	00000111 <u>00011001</u> 00100000	110011 11 110011 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_3	01000001 <u>11100111</u> 00101000	10011 101 10011 111	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_4	01010001 <u>00011001</u> 01101010	0011 1111 0011 1110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_5	11010100 <u>11100111</u> 10111011	011 11101 011 11111	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_6	01110110 <u>00011001</u> 10001111 $3nR_6 \neq 3nB$	11 111111 11 111110	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_7	00011110 <u>00011001</u> 00110111	1 1111100 1 1111101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_8	01101110 <u>00011001</u> 10000111 $3nR_8 = 3nB$	11111010 11110110	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.0111000_2 = -72_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0000100_2 = 4_{10}$$

Проверка: $(-72) \times (-25) + 4 = 1800 + 4 = 1804$