

Для успешной маскировки **Arduino Micro** под клавиатуру **Logitech K120** (которая отображена на вашем скриншоте), вам нужно передать контроллеру следующие значения: [1, 2]

-
- **Vendor ID (VID):** 0x046D (Идентификатор Logitech, Inc.)
- **Product ID (PID):** 0xC31C (Идентификатор конкретной клавиатуры K120)
- **Manufacturer:** Logitech (или Logitech, Inc.)
- **Product:** Keyboard K120 [1, 2, 3]
-

Как изменить эти данные в Arduino IDE:

Плата Arduino Micro работает на микроконтроллере **ATmega32U4**, который поддерживает аппаратный USB. Изменить HID-дескрипторы стандартными методами скетча не получится — их нужно отредактировать непосредственно в конфигурационных файлах ядра Arduino на вашем компьютере. [4]

1. Найдите файл `boards.txt` вашей платформы Arduino AVR. Обычно на Windows он расположен по пути:
C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\<версия>\boards.txt
2. Откройте его через любой текстовый редактор и найдите блок, отвечающий за Arduino Micro (строки начинаются с `micro.`).
3. Замените строки конфигурации USB-идентификаторов на следующие:
`micro.build.vid=0x046d`
`micro.build.pid=0xc31c`
`micro.build.usb_product="Keyboard K120"`
`micro.build.usb_manufacturer="Logitech"`
4. Сохраните изменения, перезапустите Arduino IDE и заново прошейте ваш скетч в плату. После этого компьютер будет определять микроконтроллер как официальную клавиатуру Logitech. [1]

Если у вас возникнут сложности с поиском файла или с тем, что плата перестанет корректно считывать новые прошивки в режиме автоматического сброса, скажите мне — я подробно распишу, **как сбросить плату кнопкой Reset** или **как изменить VID/PID внутри библиотек USB core**.

[1] <https://documentation.hak5.org>

[2] <https://devicehunt.com>

[3] <https://devicehunt.com>

[4] <https://habr.com>