

HIOKI

3280-10F, 3280-20F
AC CLAMP METER 3280-10F, 3280-20F

NEW

輕薄堅固 鉤表

AC 軟性電流感測器
(另售) ϕ 130 mm
AC 4200 A

與 AC 鉤表搭配
來測量大口徑、大電流

附件
(附屬於 AC 軟性電流感測器)



前端用 L 字來固定
在狹小的隙縫也能輕鬆使用

AC 鉤表
 ϕ 33 mm
AC 1000 A



可放入口袋裡的輕薄



不論在任何環境下都很強韌



墜落衝擊的堅固



*AC 軟性電流感測器為選配
整組購買更優惠



測量項目



電氣工程師必要的項目！電流測量及電壓測量只要一台就 OK ！



電流測量



電壓測量




與 AC 軟性電流感測器
搭配後測量大電流
AC4200 A



因為為大口徑
粗配線或雙配線



在狹窄的空間
自在的彎曲



簡單安裝

規格 - 測量範圍、() 內記載基本精度。精度保證期間為 1 年，調整後精度保證期間為 1 年，產品保證期間為 3 年。

	3280-10F	3280-20F	顯示更新率	400 ms
交流測量方式	平均值方式 (MEAN)	真均方根值方式 (True RMS)	使用溫濕度範圍	-25℃~65℃, 80% rh 以下 (不結露)
測量可能導體徑	φ 33 mm (ジヨーの薄度 9.5 mm)		保存溫濕度範圍	-25℃~65℃, 80% rh 以下 (不結露)
對地間最大 定格電壓	鉗型感測器: CAT IV 300 V, CAT III 600 V 電壓測量端子: CAT III 300 V, CAT II 600 V		防摔	混凝土距離 1 m
交流電流	42.00 A / 420.0 A / 1000 A (±1.5% rdg. ±5 dgt.)		防塵・防水性	IP40
頻率	50 / 60 Hz	40 ~ 1 kHz	適合規格	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
交流電壓	4.200 V ~ 600 V, 4 範圍 (±1.8% rdg. ±7 dgt.)		機能	數據保持, 自動省電
頻率	45 ~ 500 Hz		電源	硬幣型鋰電池 CR2032 × 1
直流電壓	420.0 mV ~ 600 V, 5 範圍 (±1.0% rdg. ±3 dgt.)		連續使用時間	120 時間
抵抗	420.0 Ω ~ 42.00 M Ω, 6 範圍 (±2.0% rdg. ±4 dgt.)		尺寸・質量	57W × 175H × 16D mm, 100 g
導通確認	420.0 Ω (±2.0% rdg. ±4 dgt.) 導通 50 Ω ± 40 Ω 以下蜂鳴			
波峰因數	—	2.5 以下 (4200 計數時 1.5 以下)		

AC 軟性電流感測器 CT6280 仕様	
測定可能導體徑	φ 130 mm (線斷面徑 5 mm, 先端蓋徑 7 mm)
交流電流	420.0 A / 4200 A (±3.0% rdg. ±5 dgt.) 40 ~ 1 kHz
輸出線長	800 mm

LINE UP

產品名	AC 鉤表 3280-10F	AC 鉤表 3280-20F	お得 AC 鉤表組 3280-70F	お得 AC 鉤表組 3280-90F
整流方式	平均值方式 (MEAN)	真均方根值方式 (True RMS)	平均值方式 (MEAN)	真均方根值方式 (True RMS)
訂購代號	3280-10F	3280-20F	3280-70F	3280-90F
梱包内容	3280-10F 攜帶盒 9398 測試線 L9208 鋰電池 CR2032 操作手冊	3280-20F 攜帶盒 9398 測試線 L9208 鋰電池 CR2032 操作手冊	3280-10F AC 軟性電流感測器 CT6280 攜帶盒 C0205 測試線 L9208 鋰電池 CR2032, 操作手冊	3280-20F AC 軟性電流感測器 CT6280 攜帶盒 C0205 測試線 L9208 鋰電池 CR2032, 操作手冊
画像				

選配

攜帶盒 9398 (付屬品).....	測試線 L9208 (付屬品).....
AC 軟性電流感測器 CT6280 (C0205, 附件付屬).....	測試導線架 9209.....
攜帶盒 C0205 (CT6280 用).....	接觸式探針組 L4933*.....
	小型鱷魚夾組 L4934*.....

* 測試線 L9208 可接續於前端


平均值方式和真均方根值方式的不同為？

平均值法 (MEAN)
輸入的波形被視為未失真的正弦波 (僅單一頻率)。計算 A C 信號平均值，轉換為 RMS 值並顯示。當波形失真時，會增加測量誤差。

真均方根值法 (True RMS)
包括諧波成分的波形是根據 RMS 計算公式進行計算和顯示。
逆變器或開關電源等即使測量失真波形也能得到正確的顯示值。

將電流轉換成 RMS 值有二種方法：「**平均值法 (MEAN)**」と「**真均方根值法 (True RMS)**」。
雖然這兩種方法都會得到未失真的正弦波相同值，但波形畸變會導致差異。

■與逆變器等失真電流值來比較...



逆變器 (一次側) 的電流波形

~ 3.76 A

平均值方式
(3280-10F)

~ 6.35 A

真均方根值方式
(3280-20F)

實際上流通的電流為

日置電機株式会社

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

お問い合わせは...



唐和股份有限公司

台北總公司: 台北市內湖區瑞光路408號2F-2
TEL: 02-2627-1088 FAX: 02-2627-7369
台中分公司: 04-2451-1633
高雄分公司: 07-365-138
www.donho.com.tw
FLIR 授權經銷商 HIOKI 台灣總代理