FX-501□코드 설정 일람표

● 녹색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리	코드	3자리	코드	2자리	코드	1자리
	검출 출력 동작 모드		타이머 동작		타이머 시간		CUSTOM 설정
0	입광 시 ON	0	타이머 없음	0	0.5ms	0	응답 시간 설정
1	비입광 시 ON	1	OFD	1	1ms	1	투광 파워 설정
2	—	2	OND	2	3ms	2	히스테리스 설정
3	—	3	ONOF	3	5ms	3	—
4	—	4	OSD	4	10ms	4	—
5	—	5	ONOS	5	30ms	5	—
6	—	6	—	6	50ms	6	—
7	—	7	—	7	100ms	7	—
8	—	8	—	8	300ms	8	—
9	—	9	—	9	500ms	9	—
A	—	A	—	A	1s	A	—
b	—	b	—	b	2s	b	—
C	—	C	—	C	3s	C	—
d	—	d	—	d	4s	d	—
E	—	E	—	E	5s	E	—

(OFD: 오프 딜레이 타이머, OND: 온 딜레이 타이머, ONOF: 온·오프 딜레이 타이머, OSD: 원숏 타이머
ONOS: 온 딜레이 타이머·원숏 타이머)

● 빨간색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리		코드	3자리		코드	2자리	코드	1자리
	복사 잠금 설정	히스테리스 설정		디지털 표시 내용 설정	백업 설정		응답 시간 설정		검출 출력 설정
0	복사 잠금 OFF	H-02	0	입광량	백업 ON	0	H-SP	0	일반 모드
1	복사 잠금 ON	H-02	1	입광량	백업 OFF	1	FAST	1	WC모드
2	복사 잠금 OFF	H-03	2	퍼센트 표시	백업 ON	2	STD	2	상승 미분 모드
3	복사 잠금 ON	H-03	3	퍼센트 표시	백업 OFF	3	LONG	3	하강 미분 모드
4	복사 잠금 OFF	H-01	4	피크값/보텀값	백업 ON	4	U-LG	4	HYS모드
5	복사 잠금 ON	H-01	5	피크값/보텀값	백업 OFF	5	HYPR	5	—

(WC 모드: 윈도우 컴퍼레이트 모드, HYS 모드: 히스테리스 모드)

FX-502□코드 설정 일람표

● 녹색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리		코드	3자리		코드	2桁자리	코드	1자리
	검출 출력 동작 모드			타이머 동작			타이머 시간		CUSTOM 설정
	검출 출력1	검출 출력2		검출 출력1	검출 출력2				
0	입광 시 ON	입광 시 ON	0	타이머 없음	타이머 없음	0	0.5ms	0	응답 시간 설정
1	입광 시 ON	비입광 시 ON	1	OFD	타이머 없음	1	1ms	1	투광 파워 설정
2	비입광 시 ON	입광 시 ON	2	OND	타이머 없음	2	3ms	2	히스테리스 설정
3	비입광 시 ON	비입광 시 ON	3	ONOF	타이머 없음	3	5ms	3	—
4	—	—	4	OSD	타이머 없음	4	10ms	4	—
5	—	—	5	ONOS	타이머 없음	5	30ms	5	—
6	—	—	6	타이머 없음	OFD	6	50ms	6	—
7	—	—	7	타이머 없음	OND	7	100ms	7	—
8	—	—	8	타이머 없음	OSD	8	300ms	8	—
9	—	—	9	—	—	9	500ms	9	—
A	—	—	A	—	—	A	1s	A	—
b	—	—	b	—	—	b	2s	b	—
C	—	—	C	—	—	C	3s	C	—
d	—	—	d	—	—	d	4s	d	—
E	—	—	E	—	—	E	5s	E	—

(OFD: 오프 딜레이 타이머, OND: 온 딜레이 타이머, ONOF: 온·오프 딜레이 타이머, OSD: 원숏 타이머
ONOS: 온 딜레이 타이머·원숏 타이머)

● 빨간색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리		코드	3자리		코드	2자리	코드	1자리
	복사 잠금 설정	히스테리스 설정		디지털 표시 내용 설정	백업 설정		응답 시간 설정		검출 출력 설정 (주 1)
0	복사 잠금 OFF	H-02	0	입광량	백업 ON	0	H-SP	0	일반 모드
1	복사 잠금 ON	H-02	1	입광량	백업 OFF	1	FAST	1	WC모드
2	복사 잠금 OFF	H-03	2	퍼센트 표시	백업 ON	2	STD	2	상승 미분 모드
3	복사 잠금 ON	H-03	3	퍼센트 표시	백업 OFF	3	LONG	3	하강 미분 모드
4	복사 잠금 OFF	H-01	4	피크값/보텀값	백업 ON	4	U-LG	4	HYS모드
5	복사 잠금 ON	H-01	5	피크값/보텀값	백업 OFF	5	HYPR	5	—

(WC 모드: 윈도우 컴퍼레이트 모드, HYS 모드: 히스테리스 모드)

(주 1): 검출 출력 1에서만의 설정입니다. 검출 출력 2는 설정할 수 없습니다.

FX-505□-C2코드 설정 일람표

● 녹색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리		코드	3자리		코드	2자리	코드	1자리
	검출 출력 동작 모드			타이머 동작			타이머 시간		CUSTOM 설정
	검출 출력1	검출 출력2		검출 출력1	검출 출력2				
0	입광 시 ON	입광 시 ON	0	타이머 없음	타이머 없음	0	0.5ms	0	응답 시간 설정
1	입광 시 ON	비입광 시 ON	1	OFD	타이머 없음	1	1ms	1	투광 파워 설정
2	비입광 시 ON	입광 시 ON	2	OND	타이머 없음	2	3ms	2	히스테리스 설정
3	비입광 시 ON	비입광 시 ON	3	ONOF	타이머 없음	3	5ms	3	—
4	—	—	4	OSD	타이머 없음	4	10ms	4	—
5	—	—	5	ONOS	타이머 없음	5	30ms	5	—
6	—	—	6	타이머 없음	OFD	6	50ms	6	—
7	—	—	7	타이머 없음	OND	7	100ms	7	—
8	—	—	8	타이머 없음	OSD	8	300ms	8	—
9	—	—	9	—	—	9	500ms	9	—
A	—	—	A	—	—	A	1s	A	—
b	—	—	b	—	—	b	2s	b	—
C	—	—	C	—	—	C	3s	C	—
d	—	—	d	—	—	d	4s	d	—
E	—	—	E	—	—	E	5s	E	—

(OFD: 오프 딜레이 타이머, OND: 온 딜레이 타이머, ONOF: 온·오프 딜레이 타이머, OSD: 원숏 타이머
ONOS: 온 딜레이 타이머·원숏 타이머)

● 빨간색 디지털 표시부(오른쪽이 1자리)

코드	4자리		코드	3자리		코드	2자리	코드	1자리	
	복사 잠금 설정	히스테리스 설정		디지털 표시 내용 설정	백업 설정		응답 시간 설정		검출 출력 설정	
									검출 출력1	검출 출력2
0	복사 잠금 OFF	H-02	0	입광량	백업 ON	0	H-SP	0	일반 모드	일반 모드
1	복사 잠금 ON	H-02	1	입광량	백업 OFF	1	FAST	1	일반 모드	상승 미분 모드
2	복사 잠금 OFF	H-03	2	퍼센트 표시	백업 ON	2	STD	2	일반 모드	하강 미분 모드
3	복사 잠금 ON	H-03	3	퍼센트 표시	백업 OFF	3	LONG	3	일반 모드	HYS모드
4	복사 잠금 OFF	H-01	4	피크값/보텀값	백업 ON	4	U-LG	4	일반 모드	자체 진단 출력 모드
5	복사 잠금 ON	H-01	5	피크값/보텀값	백업 OFF	5	HYPR	5	일반 모드	응답 출력 모드
6	—	—	6	—	—	6	—	6	WC모드	일반 모드
7	—	—	7	—	—	7	—	7	WC모드	HYS모드
8	—	—	8	—	—	8	—	8	상승 미분 모드	하강 미분 모드
9	—	—	9	—	—	9	—	9	HYS모드	일반 모드

(WC 모드: 윈도우 컴퍼레이트 모드, HYS 모드: 히스테리스 모드)

Panasonic Corporation
Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.
https://panasonic.net/id/pidsx/global

문의처 및 판매 네트워크는 당사 홈페이지를 참조하십시오.

PRINTED IN CHINA
© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2021