

GDS Modbus TCP/IP Address Map

1. Read Holding Register

버전 정보	40022	BIT0~15	버전 정보 (Unsigned)
업그레이드 상태 정보	40023	BIT0	업그레이드 성공
		BIT1	업그레이드 실패
		BIT2	업그레이드 중
		BIT3	Reserved
		BIT4	롤백 성공
		BIT5	롤백 실패
		BIT6	롤백 중
		BIT7	Reserved
		BIT8~15	에러 코드 0 : No Error 1 : Invalid FW 2 : Invalid FW Hash 3 : TFTP Error 4 : Flash Error 5 : User Cancel 6 : No Rollback FW
업그레이드 다운로드 진행 정보	40024	BIT0~7	진행률 (0 ~ 100%, HEX)
		BIT8~15	예상 남은 시간 (초, MAX 255초, HEX)

2. Write Multiple Register

TFTP 서버 주소	40088	BIT0~15	TFTP 서버 IP 주소 1/2 (HEX)
	40089	BIT0~15	TFTP 서버 IP 주소 2/2 (HEX)

예) 109.3.55.2 설정 시 40088번지 0x6D03, 40089번지 0x3702

3. Write Single Register

업그레이드 & 롤백	40091	BIT0~1	0 : 업그레이드 취소 (중지) 1 : 업그레이드 시작 2 : 롤백
		BIT2~15	Reserved
Zero Calibration	40092	BIT0	1 : Zero Calibration
		BIT1~15	Reserved
재부팅	40093	BIT0	1 : Reboot
		BIT1~15	Reserved