Fiche de sécurité — batteries plomb étanches (VRLA)

Fiche interne de prévention pour les interventions sur les batteries des onduleurs UPS-A-01 et UPS-B-02.



Figure 1 — Pictogrammes applicables

Tableau 1 — Dangers et prévention

Danger	Prévention
Court-circuit (courant de plusieurs kA)	Outils isolés, bijoux retirés, un seul pôle découvert à la fois
Tension continue élevée (jusqu'à 480 V)	Ouverture du disjoncteur batterie, vérification d'absence de tension
Hydrogène dégagé en surcharge	Ventilation du local, aucune flamme ni étincelle
Électrolyte acide (bloc fissuré ou gonflé)	Gants et lunettes ; neutraliser au bicarbonate ; rinçage abondant à l'eau en cas de contact
Emballement thermique (bloc chaud, gonflé)	Ne pas toucher ; isoler la chaîne ; évacuer en cas d'odeur ou de fumée ; prévenir le responsable

Stockage et élimination

- Stocker les blocs neufs entre 10 et 25 °C, recharge tous les 6 mois.
- Les blocs usagés sont des déchets dangereux, remis à un collecteur agréé.