ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Проект	ЖК Aulet, г. Шымкент	**Заказчик**	Akram
Объем	Низковольтные комплектные устройства CHINT	**Изготовитель**	TEKLED
№ документа	TEKLED-260923-SHYMKENT-AKRAM-PA-R1	**Ревизия**	R1
Дата	23.09.2026	**Статус**	НА СОГЛАСОВАНИЕ

35 типовых групп	44 корпуса / секции	35 типовых листов	17 габариты уточнить

Разработал	Проверил	Производство	Заказчик
Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:

1. Объем и статус согласования

Настоящий файл представляет на согласование корпуса, комплектующие, элементы дверей и типовые группы щитов согласно актуальной BOM CHINT rev2. Внутренние схемы соединений и детальная внутренняя компоновка в данный выпуск не входят.

Статус	Критерий	Решение по производству
СООТВЕТСТВУЕТ BOM	Корпус и основные аппараты определены в BOM; критических замечаний по габариту нет.	После согласования заказчиком комплектация может быть зафиксирована.
УСЛОВНО	В BOM имеется позиция, выбранная при неполных проектных данных, либо техническое отличие, требующее подтверждения.	Закупку критической позиции и окончательный раскрой выполнять после подтверждения.
ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ	Габарит корпуса не указан в BOM или корпус определяется каталожным исполнением.	Подтвердить физические габариты и IP до выпуска в производство.

Критические вопросы согласования

№	Вопрос	Затрагиваемый объем	Необходимое решение
01	Не подтверждены габариты части каталожных корпусов	17 типовых групп	Сверить артикул корпуса с каталогом до заказа/раскроя.
02	В отдельных строках BOM проектный габарит отсутствовал и корпус выбран расчетно	Главные и секционные щиты	Согласовать выбранный корпус до запуска металла.
03	Направление кабельного ввода не фиксируется данным файлом	Металлические корпуса	Подтвердить верхний/нижний ввод до выполнения вводной панели.
04	Внутренние схемы управления не входят в текущий выпуск	АВР, управление, контакторные цепи	Разводку выполнять только по утвержденным схемам проекта.
05	Счетчики включены в текущую рецептуру	Щиты учета и этажные щиты	Монтажные окна и посадочные места сверить с фактическим типоразмером счетчика.

2. Общие производственные требования

№		Производственное требование
01	**Наименования щитов**	На двери и внутренней части установить постоянные таблички; наименование сохранять по BOM без самовольного сокращения.
02	**Открывание двери**	Однодверные шкафы: ручка слева, петли справа, дверь открывается вправо. На стыке двух дверей аппараты не размещать.
03	**Резервное место**	Общий целевой резерв - 10% физического пространства, если для проекта отдельно не указан другой резерв.
04	**Порядок размеров**	Во всех листах размеры читать как ВЫСОТА × ШИРИНА × ГЛУБИНА.
05	**Разделение шин**	Шины L1-L2-L3, N и PE выполнять раздельно; дверь заземлять гибкой перемычкой.
06	**Шины**	Материал и сечение шин принимать по BOM; перед раскроем проверить ток, нагрев, КЗ и шаг опор.
07	**Клеммы**	Фазные, N и PE клеммы выбирать по фактическим сечениям кабелей, с наконечниками и маркировкой.
08	**Монтаж проводов**	Силовые и цепи управления выполнять по утвержденным схемам; обязательны маркировка и контроль момента затяжки.
09	**Компоновка**	DIN-аппараты выравнивать; соблюдать заполнение каналов, радиусы изгиба и тепловые зазоры.
10	**Испытания**	Механический контроль, PE, изоляция, маркировка, функциональные испытания и проверка алгоритма управления.
11	**Изменения**	После согласования изменение марки, серии, номинала, полюсности, корпуса или IP требует новой ревизии.

Источники документа

Основной источник	260923_Almaty_AkramAulet_CHINT_BOM_cld rev2 - recete sayacli.xlsx
Проектные источники	Обозначения 10624-3-…-ЭОМ приведены в поле «Источник» самой BOM; данный выпуск не заменяет проектные схемы.
Приоритет	Для состава типовых листов основой является актуальная BOM rev2; при расхождении требуется выпуск уточненной ревизии.

3. Реестр замечаний BOM

№	Тип	Щит	Отмеченная позиция / действие	Статус
01	T01	ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)	Ввод (ВРУ1-14-20А): размер в проекте не указан — 1800x700x450 выбран по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе	**УСЛОВНО**
02	T02	ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А) (ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе	**УСЛОВНО**
03	T03	ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе	**УСЛОВНО**
04	T05	ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30) (ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе	**УСЛОВНО**
05	T06	ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-15/16 — BA88-32 3P 16A → NXB-63H 3P C16 10kA (NXM 16A нет в текущем прайс-листе) QF-21 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532	**УСЛОВНО**
06	T07	ЩО-П	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
07	T08	ЩАО-П	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
08	T12	ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30) (ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-1 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532	**УСЛОВНО**
09	T13	ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-11, 21, 22, 31, 32 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532	**УСЛОВНО**
10	T14	ЩО-7	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
11	T15	ЩАО-7	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
12	T16	ЩСВ-7	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
13	T17	ЩС-7	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
14	T18	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3	ФР фотореле + ФД выносной — CHINT нет в текущем прайс-листе, EKT ФР-7Е АД14 4P B25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi нет в текущем прайс-листе)	**УСЛОВНО**

Позиции со статусом «УСЛОВНО» или «ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ» не должны фиксироваться для закупки/раскроя до завершения указанной проверки.

3. Реестр замечаний BOM

№	Тип	Щит	Отмеченная позиция / действие	Статус
15	T19	ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6	ФР фотореле + ФД выносной — CHINT нет в текущем прайс-листе, EKT ФР-7Е АД14 4Р В25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi нет в текущем прайс-листе)	**УСЛОВНО**
16	T20	ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке. ВА47-29 1Р В6 → NXB-63S C6 (B6 нет в текущем прайс-листе)	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
17	T21	ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке. ВА47-29 1Р В6 → NXB-63S C6 (B6 нет в текущем прайс-листе)	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
18	T23	ЩС-1	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
19	T24	ЩС-2, ЩС-3	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
20	T25	ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
21	T26	ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
22	T27	ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
23	T30	ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ)	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
24	T31	ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ)	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
25	T32	ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ)	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**
26	T33	ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32)	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.	**ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ**

Позиции со статусом «УСЛОВНО» или «ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ» не должны фиксироваться для закупки/раскроя до завершения указанной проверки.

4. Ведомость щитов

№	Тип	Наименование щита	Кол-во	Корпус	IP	Статус
1	T01	ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
2	T02	ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А) (ВРУ1-41-00А)	2	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
3	T03	ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
4	T04	ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
5	T05	ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30) (ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
6	T06	ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
7	T07	ЩО-П	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
8	T08	ЩАО-П	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
9	T09	ЩС-П	1	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS)	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
10	T10	ЩСВ-П	1	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
11	T11	ЩДУ-П	1	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
12	T12	ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30) (ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
13	T13	ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00А)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	IP31	УСЛОВНО
14	T14	ЩО-7	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
15	T15	ЩАО-7	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
16	T16	ЩСВ-7	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
17	T17	ЩС-7	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

4. Ведомость щитов - продолжение

№	Тип	Наименование щита	Кол-во	Корпус	IP	Статус
18	T18	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3	3	ЩМП-3 IP 54 (650x500x220)	IP54	УСЛОВНО
19	T19	ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6	3	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	IP31	УСЛОВНО
20	T20	ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3	3	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
21	T21	ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6	3	DX10-M16SBB V10 Щит пластиковый о/у X16 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
22	T22	ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО)	6	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ ВОМ
23	T23	ЩС-1	1	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
24	T24	ЩС-2, ЩС-3	2	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
25	T25	ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6	3	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
26	T26	ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3	3	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
27	T27	ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6	3	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	IP65	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
28	T28	ЩЭ (3 кв.)	1	Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x950x150) (TS)	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ ВОМ
29	T29	ЩЭ (4 кв.)	1	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ ВОМ
30	T30	ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ)	1	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
31	T31	ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ)	1	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
32	T32	ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ)	1	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
33	T33	ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32)	1	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Уточнить	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ
34	T34	ЩА-6.1, ЩА-6.3	2	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ ВОМ

4. Ведомость щитов - продолжение

№	Тип	Наименование щита	Кол-во	Корпус	IP	Статус
35	T35	ЩА-6.2	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	IP31	**СООТВЕТСТВУЕТ BOM**


5. Типовые листы щитов

Щиты с одинаковой рецептурой объединены в один типовой лист. Габаритный рисунок - функциональный, не является масштабным производственным чертежом. Детальная внутренняя компоновка в данный выпуск не входит.

Обозначение	Правило
В × Ш × Г	Высота × ширина × глубина.
СООТВЕТСТВУЕТ ВОМ	Габарит и основная комплектация определены.
УСЛОВНО	Есть техническая позиция, требующая подтверждения.
ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ	Габарит или каталожное исполнение корпуса необходимо подтвердить.

T01	ВРУ-1 (Ввод + Секция 1 + Секция 2)(ВРУ1-14-20A)(ВРУ1-41-00A)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1600×500×350 + 1800×700×450 мм; IP31
Вводной аппарат	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	**Шины**	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (шина N); Шина алюм АД31Т 3х20х4000 (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА x-ка C (R); ОПН/аксессуар: Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R); Шина: Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м); Шина: Шина алюм АД31Т 3х20х4000; Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft
Управление + вспом.	Контактор: Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Корпус	719-15612	Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	270100160	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	по BOM	шт.	PYS
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
ОПН/аксессуар	252542	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3х20х4000 - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Ввод (ВРУ1-14-20A): размер в проекте не указан — 1800x700x450 выбран по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе

T02	ШГП-1, ШГП-2 (Ввод + Секция 1)(ВРУ1-18-80А)(ВРУ1-41-00А)	Итого: 2 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1800×700×450 мм; IP31
Вводной аппарат	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R)	**Шины**	Шина алюм АД31Т 3x20x4000 (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм АД31Т 3x20x4000 (шина N); Шина алюм АД31Т 3x20x4000 (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	АВР: Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R); Шина: Шина алюм АД31Т 3x20x4000; Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft
Управление + вспом.	Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
АВР	256790	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844301	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	813793	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3x20x4000 - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3x20x4000 - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3x20x4000 - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе

T03	ВРУ-2 (Ввод + Секция 1 + Секция 2) (ВРУ1-14-20А)(ВРУ1-41-00А)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1600×500×350 + 1800×700×450 мм; IP31
Вводной аппарат	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	**Шины**	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (шина N); Шина алюм АД31Т 3х20х4000 (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); ОПН/аксессуар: Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R); Шина: Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м); Шина: Шина алюм АД31Т 3х20х4000; Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft
Управление + вспом.	Контактор: Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Корпус	719-15612	Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	270100160	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	по BOM	шт.	PYS
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
ОПН/аксессуар	252542	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3х20х4000 - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе

T04	ВРУА-2 (ВРУ1-25-60А)	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Размер + IP**	1700×800×450 мм
Вводной аппарат	Рубильник ВР-32-37 В31250-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8)	**Шины**	Шина алюм АД31Т 5x40x4000 (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм АД31Т 5x40x4000 (шина N); Шина алюм. АД31Т4x30x4000 (1пол/4м) (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Рубильник ВР-32-37 В31250-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-400S/3P 400A 50кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A); Трансформатор тока: Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 400А; Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); ОПН/аксессуар: Клеммная коробка для счетчиков (испытательная); ОПН/аксессуар: Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R); Шина: Шина алюм АД31Т 5x40x4000; Шина: Шина алюм. АД31Т4x30x4000 (1пол/4м); Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft
Управление + вспом.	Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	270100154_	Рубильник ВР-32-37 В31250-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8)	по BOM	шт.	PYS
Автомат в литом корпусе	131373	Авт. выкл. NXM-400S/3P 400A 50кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IA	ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Трансформатор тока	VI	Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 400А	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
ОПН/аксессуар	989-100-1757	Клеммная коробка для счетчиков (испытательная)	по BOM	шт.	TEKSAN F
ОПН/аксессуар	252542	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200009	Шина алюм АД31Т 5x40x4000 - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200009	Шина алюм АД31Т 5x40x4000 - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4x30x4000 (1пол/4м) - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	по BOM	шт.	EKT

T05	ВРУ-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00A)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1600×500×350 мм; IP31
Вводной аппарат	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	**Шины**	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (шина N); Шина алюм АД31Т 3х20х4000 (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); ОПН/аксессуар: Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R); Шина: Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м); Шина: Шина алюм АД31Т 3х20х4000; Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Корпус	719-15612	Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	270100160	Рубильник BP-32-35 B71250-250A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8)	по BOM	шт.	PYS
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	946996	Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
ОПН/аксессуар	252542	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3х20х4000 - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе

T06	ШГП-П (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)+(ВРУ1-41-00А)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1800×700×450 мм; IP31
Вводной аппарат	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R)	**Шины**	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (фазная шина L1-L2-L3); Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) (шина N); Шина алюм АД31Т 3х20х4000 (шина PE (faz kesitinin yarısı))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	АВР: Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 20A (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА x-ка C (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА x-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА x-ка C (R); Шина: Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м); Шина: Шина алюм АД31Т 3х20х4000; Изолятор: 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft
Управление + вспом.	Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
АВР	256796	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844302	Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	205884	Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 20A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	205883	Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	814015	Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - фазная шина L1-L2-L3	по BOM	м	EKT
Шина	130200143	Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) - шина N	по BOM	м	EKT
Шина	130200188	Шина алюм АД31Т 3х20х4000 - шина PE (faz kesitinin yarısı)	по BOM	м	EKT
Изолятор	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380A Dekraft	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-15/16 — BA88-32 3P 16A → NXB-63H 3P C16 10kA (NXM 16A нет в текущем прайс-листе) QF-21 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532

T07	ЩО-П	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–



Г - уточнить

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T08	ЩАО-П	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–



Г - уточнить

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T09	ЩС-П	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS)	**Размер + IP**	540×440×120 мм; IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)
Управление + вспом.	Реле: Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	714-15104	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Реле	130300776	Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

T10	ЩСВ-П	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	**Размер + IP**	540×310×120 мм; IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

T11	ЩДУ-П	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	**Размер + IP**	650×500×220 мм; IP54
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кА х-ка D (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	714-15120	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	816138	Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кА х-ка D (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

T12	ВРУ-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-15-30)(ВРУ1-41-00A)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1600×500×350 мм; IP31
Вводной аппарат	Рубильник BP-32-31 B71250-100A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/12)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Рубильник BP-32-31 B71250-100A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/12); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R); ОПН/аксессуар: Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Корпус	719-15612	Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	270100159	Рубильник BP-32-31 B71250-100A на 2 направления (+6камер) UNIT (1/12)	по BOM	шт.	PYS
Автомат в литом корпусе	844301	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	946996	Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
ОПН/аксессуар	252542	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-1 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532

T13	ШГП-3 (Ввод + Секция 1) (ВРУ1-21-10 модифицированная)(ВРУ1-41-00A)	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31; Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	**Размер + IP**	1800×700×450 + 1600×500×350 мм; IP31
Вводной аппарат	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	АВР: Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (R); Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)
Управление + вспом.	Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Корпус	719-15612	Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
АВР	256778	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	по схеме 3xQF BA47-100 1P C6 10kA (на каждый ввод) — CHINT NXB-63 6kA; 10kA C6 нет в текущем прайс-листе QF-11, 21, 22, 31, 32 — BA88-32 3P 20A → NXB-63 3P C20 6kA (NXM-125S 20A нет в текущем прайс-листе); Ik teyit, alternatif NM8N-125C 20A 271532

T14	ЩО-7	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–



Г - уточнить

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T15	ЩАО-7	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–



Г - уточнить

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T16	ЩСВ-7	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–



Г - уточнить

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T17	ЩС-7	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03058	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

Т18	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3	Итого: 3 шт.	УСЛОВНО

Корпус	ЩМП-3 IP 54 (650x500x220)	**Размер + IP**	650×500×220 мм; IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Фотореле: Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО); Контактор: Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	989-190-0079	ЩМП-3 IP 54 (650x500x220)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IC	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Фотореле	130300434	Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО)	по BOM	шт.	EKT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	539860	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	ФР фотореле + ФД выносной — CHINT нет в текущем прайс-листе, EKT ФР-7Е АД14 4Р В25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi нет в текущем прайс-листе)

Т19	ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6	Итого: 3 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	**Размер + IP**	800×650×250 мм; IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A); Орман TX P PLC IP П RS CO-Э711 (10-60A 220В)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A); Счетчик: Орман TX P PLC IP П RS CO-Э711 (10-60A 220В); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Фотореле: Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО); Контактор: Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IC	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Счетчик	CU	Орман TX P PLC IP П RS CO-Э711 (10-60A 220В)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Фотореле	130300434	Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО)	по BOM	шт.	EKT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	539860	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	ФР фотореле + ФД выносной — CHINT нет в текущем прайс-листе, EKT ФР-7Е АД14 4P B25 30mA → NXBLE 3P+N C25 30mA (B eğrisi нет в текущем прайс-листе)

T20	ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3	Итого: 3 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Контактор: Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03058	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836704	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке. BA47-29 1P B6 → NXB-63S C6 (B6 нет в текущем прайс-листе)

T21	ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6	Итого: 3 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	DX10-M16SBB V10 Щит пластиковый о/у X16 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Контактор: Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03048	DX10-M16SBB V10 Щит пластиковый о/у X16 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836704	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке. BA47-29 1P B6 → NXB-63S C6 (B6 нет в текущем прайс-листе)

T22	ЩОФ-1 ... ЩОФ-6 (ЩУФО)	Итого: 6 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	**Размер + IP**	800×650×250 мм; IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A); Таймер электронный NKG3 AC230B (R); Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R); Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R); Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R); Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Фотореле: Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО); Контактор: Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R); Реле: Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R); Таймер: Таймер электронный NKG3 AC230B (R); Кнопка: Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R); Кнопка: Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R); Переключатель: Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R); Индикатор: Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Счетчик	IC	ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Фотореле	130300434	Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО)	по BOM	шт.	EKT
Диф. автомат	515423	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Контактор	836904	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	по BOM	шт.	CHINT
Реле	837113	Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Таймер	310024	Таймер электронный NKG3 AC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Кнопка	667231	Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Кнопка	667232	Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Переключатель	667137	Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Индикатор	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

T23	ЩС-1	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R); Реле: Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	250600012	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	по BOM	шт.	EKT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Реле	130300776	Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T24	ЩС-2, ЩС-3	Итого: 2 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R); Реле: Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	250600012	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	по BOM	шт.	EKT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Реле	130300776	Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T25	ЩС-4, ЩС-5, ЩС-6	Итого: 3 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R); Реле: Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	250600012	ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41	по BOM	шт.	EKT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Реле	130300776	Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T26	ЩСС-1, ЩСС-2, ЩСС-3	Итого: 3 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03060	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T27	ЩСС-4, ЩСС-5, ЩСС-6	Итого: 3 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Размер + IP**	Уточнить мм; IP65
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	712-03056	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

T28	ЩЭ (3 кв.)	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x950x150) (TS)	**Размер + IP**	1010×950×150 мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60A 220В)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Счетчик: Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60A 220В); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	710-159391	Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x950x150) (TS)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	CU	Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60A 220В)	по BOM	шт.	SAIMAN
Диф. автомат	982017	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

T29	ЩЭ (4 кв.)	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)	**Размер + IP**	1000×950×150 мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Орман ТХ Р PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Счетчик: Орман ТХ Р PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	710-1593801	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)	по BOM	шт.	TEKSAN F
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	CU	Орман ТХ Р PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В)	по BOM	шт.	SAIMAN
Диф. автомат	982017	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

Т30	ЩК тип 1 (2x1P + 8 АВДТ)	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	711-03012	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

Т31	ЩК тип 2 (1x1P + 7 АВДТ)	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	711-03012	DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

Т32	ЩК тип 3 (1x1P + 6 АВДТ)	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Г - уточнить

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	711-03010	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

Т33	ЩК тип 4 (ЩК-4.3: 1x1P + 5 АВДТ C16 + C32)	Итого: 1 шт.	ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ

Корпус	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	**Размер + IP**	Уточнить мм
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник: Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R); Диф. автомат: Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	–

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	711-03010	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	по BOM	шт.	TEKLED
Рубильник	193168	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Диф. автомат	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

ПРИМЕЧАНИЕ	Габарит корпуса не указан в BOM; подтвердить по каталогу/компоновке.

Т34	ЩА-6.1, ЩА-6.3	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	**Размер + IP**	800×650×250 мм; IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)



Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Автомат в литом корпусе	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT

Т35	**ЩА-6.2**	**Итого: 1 шт.**	**СООТВЕТСТВУЕТ BOM**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	**Размер + IP**	800×650×250 мм; IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	**Шины**	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина N (автоматически подобрано)); Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) (шина PE (автоматически подобрано))
Дверь	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; однодверный шкаф открывается вправо.

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе: Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R); Счетчик: ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R); Автомат: Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R); Шина N/PE: Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)
Управление + вспом.	Расцепитель: Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)



Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Тип	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Завод
Корпус	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	по BOM	шт.	TEKSAN F
Автомат в литом корпусе	844301	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	по BOM	шт.	CHINT
Расцепитель	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	по BOM	шт.	CHINT
Счетчик	IB	ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	по BOM	шт.	SAIMAN
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R)	по BOM	шт.	CHINT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина N (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT
Шина N/PE	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) - шина PE (автоматически подобрано)	по BOM	шт.	EKT