

Se relocaliser après un changement, et refixer le point de départ

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 92 sur 125 · 2 min 57 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Se relocaliser sur le wafer après un changement, et refixer le point de départ.

En deux mots

On se déplace en ne regardant que l'image et le point lumineux : les bords du wafer et les zones mauvaises suffisent à savoir où l'on est. Une combinaison — deux bonnes, une mauvaise, un T au-dessus — identifie la zone à coup sûr. On fixe alors un repère, on teste, on le ramène au centre. S'il reste un écart, ce n'est pas la mécanique : c'est la similarité du modèle.

Les étapes expliquées

1. Déplacer le plateau vers la zone voulue en suivant l'image.
2. Vérifier si l'on atteint le bord, ou s'il reste des puces au-delà.
3. Identifier la zone par sa combinaison : deux bonnes, une mauvaise, un T au-dessus.
4. Fixer un repère n'importe où dans la zone, puis tester.
5. Ramener le repère au centre de la puce.
6. S'il reste un écart, ajuster d'un rien la similarité du modèle.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On se déplace en ne regardant que l'image et le point lumineux : les bords du wafer et les zones mauvaises suffisent à savoir où l'on est.
- Deux bonnes, une mauvaise, un T au-dessus : c'est cette combinaison qui identifie la zone à coup sûr, dans la carte comme sur le wafer.
- Si la position mesurée reste légèrement décalée, ce n'est pas la mécanique : c'est la similarité du modèle, à ajuster d'un rien.

Erreurs fréquentes

- ✗ Accuser la mécanique devant un écart résiduel : c'est le modèle qu'il faut ajuster.
- ✗ Se déclarer arrivé au bord sans vérifier qu'il ne reste pas de puces.

Checklist

- ☐ La zone est identifiée par plusieurs repères, pas un seul.
- ☐ Le point de départ est fixé et testé.
- ☐ Le repère tombe au centre de la puce.

À retenir

Un écart résiduel après relocalisation ne vient pas de la mécanique : c'est la similarité du modèle qu'on ajuste.