

Relâcher la tension, puis sortir les têtes par quatre ou cinq

Étape 11.A · Disposer et raccorder les têtes chauffantes · Leçon 86 sur 108 · 3 min 33 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Préparer la dépose des têtes : tension relâchée, air purgé, papier siliconé retiré — puis sortir par quatre ou cinq.

En deux mots

Avant de toucher aux têtes : on relâche la tension à l'avant, on coupe l'interrupteur, on purge l'air et on retire le papier siliconé — sans cela, on ne repose pas les têtes correctement. Les têtes se tirent vers le haut, quatre ou cinq à la fois, jamais plus. Quand toutes sont sorties, le gabarit se détache seul : il en faut deux par produit, un en haut, un en bas.

Les étapes expliquées

1. Aller devant relâcher la tension de la bande.
2. Retirer le papier siliconé, encore en place.
3. Couper l'interrupteur : la pièce se libère ; purger l'air.
4. Déposer la pince, puis tirer les têtes vers le haut.
5. En sortir quatre ou cinq à la fois, et les ranger — les côtés servent quand c'est plein.
6. Toutes les têtes retirées, sortir le gabarit qui s'est détaché seul.
7. Faire de même en haut : un produit demande deux gabarits.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe, puis on dispose les têtes chauffantes.

Vidéo Etape_11A_2

Un connecteur ne se tire jamais par le câble : on appuie sur le verrou, il se libère seul.

Vidéo Etape_11A_3

Encoche contre encoche, et toutes les encoches de la machine regardent vers l'intérieur : un seul sens de montage est possible.

Vidéo Etape_11A_3

Le gabarit fixe la première tête à deux millimètres du bord ; les suivantes se placent au pas de l'antenne.

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Avant de toucher aux têtes : relâcher la tension, couper l'interrupteur, purger l'air, retirer le papier siliconé.
- Quatre à cinq têtes à la fois : au-delà, on en fait tomber une.
- Deux gabarits par produit : un en haut, un en bas. Ils se rangent ensemble, avec le nom de l'antenne.

Erreurs fréquentes

- ✗ Toucher aux têtes sans avoir relâché la tension et purgé l'air.
- ✗ Laisser le papier siliconé en place : la repose sera fausse.
- ✗ En prendre plus de cinq à la fois : on en fait tomber une.

Checklist

- ☐ La tension est relâchée et l'air purgé.
- ☐ Le papier siliconé est retiré.
- ☐ Les têtes sont sorties par groupes de quatre ou cinq.
- ☐ Les deux gabarits, haut et bas, sont rangés ensemble.

À retenir

Tension relâchée, air purgé, papier retiré — dans cet ordre. Et quatre à cinq têtes à la fois, pas plus.