
Zarządzanie systemem wejścia/wyjścia

Analiza architektury, metod komunikacji oraz klasyfikacji urządzeń w systemach komputerowych.

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW I/O

System wejścia/wyjścia (I/O) jest kluczowym elementem systemu operacyjnego, odpowiedzialnym za komunikację między jednostką centralną a otoczeniem sprzętowym. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie ogromną różnorodnością urządzeń zewnętrznych, które różnią się prędkością, formatem danych i sposobem obsługi.

Cele podsystemu I/O

- Abstrakcja sprzętu poprzez ujednolicony interfejs dla programisty.
- Efektywne zarządzanie współbieżnym dostępem do zasobów.
- Minimalizacja wpływu wolnych urządzeń zewnętrznych na wydajność procesora.

Złożoność zarządzania

Zarządzanie I/O musi uwzględniać specyfikę urządzeń od bardzo wolnych (klawiatura) po ekstremalnie szybkie (dyski NVMe), co wymaga stosowania zaawansowanych mechanizmów buforowania i harmonogramowania.

WARSTWOWA ARCHITEKTURA I/O

Nowoczesne systemy operacyjne stosują podejście warstwowe w obsłudze wejścia/wyjścia, co pozwala na separację logiki od fizycznej implementacji urządzenia.

Warstwa	Opis funkcji
Oprogramowanie użytkownika	Wywołania biblioteczne (np. printf, scanf) generujące żądania I/O.
Niezależne oprogramowanie jądra	Zarządzanie nazwami urządzeń, buforowanie, raportowanie błędów i ochrona dostępu.
Sterowniki urządzeń	Kod specyficzny dla danego typu sprzętu, odpowiedzialny za wysyłanie poleceń do kontrolera.
Procedury obsługi przerwń	Reagowanie na sygnały fizyczne wysyłane przez sprzęt po zakończeniu operacji.

SPOSOBY KOMUNIKACJI: POLLING

Programowane Wejście/Wyjście (Polling)

Polling, nazywany również metodą odpytywania, jest najprostszą formą komunikacji między procesorem a urządzeniem zewnętrznym. Procesor w pętli sprawdza bit gotowości w rejestrze stanu urządzenia, czekając na zakończenie operacji.

Charakterystyka: Metoda ta wiąże się z zjawiskiem "aktywnego oczekiwania" (busy-waiting). Procesor nie może wykonywać innych zadań, dopóki urządzenie nie potwierdzi zakończenia pracy, co prowadzi do ogromnej straty cykli zegarowych.

Zastosowanie: Uzasadnione jedynie w bardzo prostych systemach wbudowanych lub w przypadku urządzeń o czasie reakcji krótszym niż koszt przełączenia kontekstu (np. ultra-szybkie sieci).

KOMUNIKACJA STEROWANA PRZERWANIAMI

Mechanizm przerwaniowy (Interrupt-driven I/O) pozwala procesorowi na zajęcie się innymi zadaniami podczas oczekiwania na dane ze sprzętu, co radykalnie zwiększa wydajność wielozadaniowości.

Przebieg procesu

- CPU inicjuje operację I/O i zapisuje proces do stanu oczekiwania.
- Urządzenie wykonuje pracę niezależnie.
- Po zakończeniu, kontroler urządzenia generuje sygnał na magistrali przerwń.
- CPU wstrzymuje bieżący proces i wykonuje procedurę obsługi (ISR).

Wnioski wydajnościowe

Główną zaletą jest brak marnotrawstwa czasu CPU. Wadą jest narzut związany z przełączaniem kontekstu i obsługą samego przerwania, co przy bardzo częstych, małych transferach może obciążyć system.

DIRECT MEMORY ACCESS (DMA)

Bezpośredni dostęp do pamięci


DMA jest wyspecjalizowanym układem sprzętowym, który przejmuje od procesora zadanie kopiowania danych między urządzeniem a pamięcią operacyjną RAM. Jest to kluczowe dla urządzeń generujących duże ilości danych w krótkim czasie.

Mechanizm działania: Procesor konfiguruje kontroler DMA (podaje adres źródłowy, docelowy i rozmiar danych), a następnie zwalnia magistralę. Kontroler samodzielnie przesyła dane. Po zakończeniu całego bloku transferu, DMA generuje jedno przerwanie dla procesora.

Efekt: Procesor zostaje odciążony od prozaicznego zadania przenoszenia bajtów, co pozwala mu skupić się na obliczeniach. DMA jest standardem w kartach sieciowych, kontrolerach dysków i kartach graficznych.

EFEKTYWNOŚĆ METOD KOMUNIKACJI

Poniższe zestawienie obrazuje relatywne obciążenie procesora przy transferze danych tą samą prędkością dla różnych metod komunikacji.



Uwaga: Wartości mają charakter poglądowy i zależą od specyfikacji sprzętu oraz wielkości przesyłanych pakietów danych.

URZĄDZENIA BLOKOWE

Definicja i charakterystyka

Urządzenia blokowe to takie, które przechowują informacje w blokach o stałym, określonym rozmiarze (zwykle od 512 do 4096 bajtów). Każdy blok posiada swój unikalny adres fizyczny na nośniku.

- **Adresowalność:** Możliwość odczytu lub zapisu dowolnego bloku niezależnie od innych.
- **Dostęp:** Wspierają dostęp swobodny (random access).
- **Buforowanie:** System operacyjny niemal zawsze buforuje bloki w pamięci RAM.

Przykłady:

- Dyski twarde (HDD)
- Napędy półprzewodnikowe (SSD)
- Pamięci Flash (USB)
- Napędy CD/DVD

URZĄDZENIA ZNAKOWE

Definicja i charakterystyka

Urządzenia znakowe (Character devices) dostarczają lub przyjmują strumień znaków (bajtów) bez zachowania jakiegokolwiek struktury blokowej. W ich przypadku pojęcie adresu bloku nie istnieje.

- **Sekwencyjność:** Dane są przetwarzane w kolejności ich pojawienia się.
- **Brak adresowalności:** Nie można "przewinąć" strumienia do konkretnego miejsca (brak operacji seek).
- **Interakcja:** Często służą do komunikacji w czasie rzeczywistym.

Przykłady:

- Klawiatury i myszy
- Karty dźwiękowe
- Porty szeregowo (COM)
- Drukarki

BLOKOWE VS ZNAKOWE – PORÓWNANIE

Cecha	Urządzenia Blokowe	Urządzenia Znakowe
Jednostka danych	Stały blok (np. 4 KB)	Pojedynczy bajt
Model dostępu	Swobodny (Random Access)	Sekwencyjny (Stream)
Możliwość adresowania	Tak	Nie
Zastosowanie	Systemy plików, bazy danych	Terminal, sterowanie, wejście

Warto zauważyć, że niektóre urządzenia nie pasują idealnie do tego podziału (np. napędy taśmowe), jednak dla większości sprzętu klasyfikacja ta pozostaje fundamentem budowy sterowników w systemach Unix/Linux.

ZARZĄDZANIE: BUFOROWANIE I SPOOLING

Aby zoptymalizować system I/O, systemy operacyjne stosują techniki zarządzania pamięcią pomocniczą.

Buforowanie (Buffering)

Polega na kopiowaniu danych do obszaru pamięci pośredniej przed ich faktycznym użyciem. Pozwala to wyrównać różnice prędkości między producentem a konsumentem danych oraz dopasować rozmiary jednostek transferu.

Spooling

Technika polegająca na zapisywaniu żądań I/O w kolejce na dysku przed wysłaniem ich do urządzenia, które może obsługiwać tylko jedno żądanie na raz (np. drukarka). Dzięki temu procesy użytkownika nie są blokowane przez wolny sprzęt.

PODSUMOWANIE I TRENDY

Zarządzanie wejściem/wyjściem ewoluje w stronę coraz większej autonomii sprzętu i minimalizacji zaangażowania jądra systemu operacyjnego.

Współczesne wyzwania

- Obsługa ogromnej przepustowości sieci 100GbE+.
- Niskie opóźnienia dysków NVMe wymagające nowych stosów programowych.
- Bezpieczeństwo dostępu do DMA (IOMMU).

Kluczowe wnioski

- DMA jest niezbędne dla wydajności.
- Przerwania są fundamentem responsywności.
- Podział na urządzenia blokowe i znakowe definiuje strukturę systemów plików.



Pytania i Dyskusja

Dziękuję za uwagę.

Temat: Zarządzanie systemem wejścia/wyjścia
Kontekst: Sposoby komunikacji i klasyfikacja urządzeń.