AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de sécurité - risque électrique et arc flash

Interventions sur l'armoire de puissance et le démarreur du compresseur

Référence	fiche_secu_electrique_comp	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Fiche de sécurité	**Date d'émission**	14/05/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G3_HSE

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	14/05/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_accès_restreint_G3
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de sécurité - risque électrique et arc flash

1. Domaine d'application

Cette fiche couvre les interventions sur l'armoire de puissance, le démarreur et les circuits de commande du compresseur AC-90, en basse tension industrielle. Elle s'applique à toute opération d'ouverture d'armoire sous tension ou hors tension, y compris les mesures et les essais.

> *Une armoire de 90 kW présente un risque d'arc électrique. Le port d'un écran facial et de gants isolants est obligatoire des l'ouverture de la porte, même hors tension, en raison de la présence de condensateurs et de circuits de commande alimentes separement.*

2. Risques identifiés

Risque	Source	Gravité	Mesure de prévention
Électrisation	contact avec une partie active	mortelle	consignation, vérification d'absence de tension, EPI isolants
Arc flash	court-circuit lors d'un geste mal maitrise	mortelle	categorie d'EPI adaptee, outillage isolé, aucun geste sous charge
Brûlure	composants chauds après arrêt	grave	attendre 15 minutes, mesurer la température avant contact
Relance intempestive	réarmement à distance	mortelle	cadenas personnel, étiquette nominative, clé conservée

3. Séquence de consignation

La consignation suit les quatre étapes de la fiche fiche_secu_consignation_comp : séparation, condamnation, identification et vérification. L'attestation est signee par l'intervenant et par le charge d'exploitation. La déconsignation n'est réalisée qu'après retrait de tous les cadenas et contrôle visuel de l'armoire fermée.

4. Équipements de protection

- Écran facial anti-arc, gants isolants classe adaptee, tapis isolant.
- Vêtement de travail couvrant, sans partie métallique apparente.
- Outillage isolé 1 000 V, verificateur d'absence de tension vérifié annuellement.
- Balisage de la zone et affichage du risque électrique.

5. Conduite en cas d'accident

Ne jamais toucher la victime avant la mise hors tension. Alerter les secours, appliquer les gestes de première urgence si l'intervenant est forme, et transmettre l'attestation de consignation au service HSE.