

CM2268 注意事项

一、注意事项

1. AD7606C-16 和 CM2268 芯片完全 P2P，硬件电路完全一样，无需任何改变；
2. CM2268 写寄存器时必须先读寄存器。寄存器操作后必须退出寄存器模式才能读取 ADC 数据；
3. 复位引脚要特别注意，在读数据期间复位引脚的串扰信号会容易引起芯片复位，**要保证模块和开发板之间的接地可靠性，5V 和 GND 强烈建议用公母座对插的方式连接！**
4. 并行模式下 WR 引脚在 IO 初始化后设置为高；
5. 档位值与 AD7606C 区别如下图 1，设置到缺少的档位就会不生效。

```
Range_2_5_V_SINGLE = 0x00,  
Range_5_V_SINGLE,  
Range_6_25_V_SINGLE,           // CM2268 无此量程  
Range_10_V_SINGLE,  
Range_12_5_V_SINGLE,  
Range_0_TO_5_V_SINGLE,         // CM2268 无此量程  
Range_0_TO_10_V_SINGLE,        // CM2268 无此量程  
Range_0_TO_12_5_V_SINGLE,      // CM2268 无此量程  
Range_5_V_DIFFERENTIAL,  
Range_10_V_DIFFERENTIAL,  
Range_12_5_V_DIFFERENTIAL,  
Range_20_V_DIFFERENTIAL,  
Range_25_V_DIFFERENTIAL,       // AD7606C 无此量程
```

图 1