绥中县凤莲废旧物资回收有限公司“5·17”一般触电事故调查报告

绥中县政府事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位情况 2
（二）变压器基本情况 2
（三）事故发生经过 2
（四）事故现场情况 4
（五）事故现场应急处置情况 5
（六）人员伤亡和直接损失情况 5
（七）事故信息报告情况 5
二、事故原因分析 6
（一）直接原因分析 6
（二）事故相关鉴定情况 6
（三）其他可能因素排除 6
（四）间接原因分析 6
三、事故暴露出的主要问题 8
（一）企业未落实安全生产主体责任 8
（二）行业主管部门和属地政府未严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的要求 8
四、对有关责任人员、事故责任单位及有关责任部门的处理建议 9
（一）对有关责任人员的处理建议 9
（二）对事故责任单位的处理建议 10

（三）对有关责任部门的处理建议 11
五、事故主要教训 11
（一）企业安全底线失守，主体责任彻底悬空 11
（二）从业人员安全意识淡薄，违章蛮干代价惨痛 11
（三）完善电力设施现场风险警示 12
（四）行业监管“三管三必须”落实打折扣，监管存在盲区 12
六、事故整改和防范措施建议 12
（一）涉事回收行业全面整改，压实主体责任 12
（二）各监管部门要压紧监管职责，全域举一反三治理 12

2026 年 5 月 17 日 8 时 10 分许，在绥中县凤莲废旧物资回收有限公司实际负责人王**带领工人胡**（死者）与郭**，三人一同前往沙河乡叶家村叶家屯回收（拆卸）电线杆上停用变压器时，发生触电致使胡**死亡，造成 1 人死亡的一般触电事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查条例》（国务院令 493 号）和《辽宁省安全生产条例》的规定，绥中县人民政府成立了绥中县凤莲废旧物资回收有限公司“5·17”一般触电事故调查组，2026 年 5 月 25 日，市安委办下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（葫安委办督[2026]6 号），事故调查组由县应急管理局任组长单位，县总工会、县公安局等任成员，同时邀请县纪委监委派员参加，展开事故调查和善后工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，绥中县凤莲废旧物资回收有限公司“5·17”一般触电事故**是一起在未取得特种作业操作证的情况下，缺乏对电器拆除的安全作业知识，冒险作业，而导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

绥中县凤莲废旧物资回收有限公司。营业执照信息：法定代表人为袁**，类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会代码证号为91211421MA0UL02E6K，经营范围为废旧物资回收（不含危险废旧物资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期为2017年10月24日，注册资本为人民币人民币伍万元整，住所为辽宁省葫芦岛市绥中县塔山屯镇周甸子村66号。

（二）变压器情况

涉事变压器为锦西变压器厂生产的三相50Hz电力变压器（户外使用），型号为S7-20/10，额定容量为20KVA，总重量为212KG，1994年12月出品。2013年3月23日，用电人闫**与辽宁省电力有限公司葫芦岛绥中供电分公司签订高压供用电合同，分界点电源侧产权供电人，分界点负荷侧产权属用电人。

（三）事故发生经过

闫**（变压器权属人）常年架拐，行动不便，准备把自己早年购买的报废20kva的变压器卖掉。2026年5月15日10时20分许，就给从事个人流动旧货回收买卖的叔伯兄弟李**（中介人）打电话，让其帮忙找个买家，只卖一个变压器，别的东西不要动；17时44分许，李**给闫**电话回复称已找到买家王**（实际负责人，与绥中县凤莲废旧物资回收有限公司法人袁**为夫妻关系），收购价为2000元，王**负责拆卸和运输，闫**同意收购

价，并告知李**变压器在23年就已经申请供电所断电了，变压器本身没有电，让李**给买家带路17日来拆，李**向王**转达了闫**说明的情况；5月17日7时30分左右，王**开车拉着胡**与郭**，与李**联系后，到达约定地点，7时50分左右，李**带着王**三人来到变压器电线杆附近，李**向王**三人说只卖这个变压器，别的东西不要动，胡**和郭**分别把角磨机和叉梯等工具放到变压器的电线杆处，胡**摆放好叉梯后便拿着角磨机上去拆变压器，在将变压器与跌落式开关下接点连接的电线截断后，胡**问王**，上边的绝缘子你要不要（见图1），王**回答我不要，要那玩意没用，胡**说，问问东家绝缘子要不要了；8时9分左右，李**拿出手机便给闫**打电话说明了情况，闫**那边跟李**说，上边不能动，他如果实在想要，就把变压器拧着的三个瓷葫芦拆去吧，由于李**使用的手机通话声音比较大，在场的人都可以听到，在李**还没将闫**的意见转达的瞬间，8时10分胡**触电落地。



（图 1）

（四）事故现场情况

报废 20kva 的变压器安装在(马蹄分歧叶家 1 队分支 10 号）电线水泥杆上，用三角铁做的支架，固定在电线杆上，三角铁架与地面高度 2.7m，电线杆顶端有三根 10kv 电线（有电），有三根下引电线连接在单项电源开关上，变压器已报废电源开关接触点零件已拆除。变压器已经转移放置（见图 2）。



（图 2）

（五）事故现场应急处置情况

事故发生时，李**与王**在 8 时 11 分拨打了 120 急救电话，8 时 18 分拨打了 110 报警电话，胡**经 120 急救人员现场抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，本次事故直接经济损失约为 100 万元。

（七）事故信息报告情况

2026 年 5 月 17 日 8 时 18 分，凤莲废旧物资回收有限公司实际负责人王**拨打报警电话，报告触电亡人情况，无主观隐瞒事故事实的行为。行业主管部门、属地乡镇对辖区企业安全生产相关工作要求贯彻落实不到位，日常监督管理存在短板，未能有

效督促凤莲废旧物资回收有限公司开展安全生产法规制度学习教育；企业实际负责人王**安全生产主体责任意识淡薄，对生产安全事故信息报送等安全生产相关知识学习不深入，不掌握事故报告相关规定。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

胡**在凤莲废旧物资回收有限公司打工多年，未取得特种作业操作证，缺乏电器拆除相关安全作业知识[1]，冒险开展作业，是本起事故发生人的不安全行为方面的直接原因；涉事电线杆未按规定设置安全警示标志，缺少带电危险提示，现场危险警示设施缺失，无法提醒作业人员辨识带电风险，为事故发生埋下客观隐患，同样是造成事故发生的直接原因。

（二）事故相关鉴定情况

调查组委托锦州辽希司法鉴定中心进行了司法鉴定，根据该单位出具的鉴定意见书意见为胡**符合生前遭电击死亡。

（三）其他可能因素排除

经由绥中县公安局沙河镇派出所出具的《非正常死亡证明》排除他杀。

（四）间接原因分析

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

1、绥中县凤莲废旧物资回收有限公司，未建立本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度[2]，未对从业人员进行再生资源回收岗位操作规程安全生产有关的教育和培训[3]，未制定本单位生产安全事故应急救援预案[4]，间接导致从业人员在未取得特种作业操作证的情况下，思想麻痹，盲目作业。

2、国网辽宁省电力有限公司绥中县供电分公司沙河镇供电所，依据《电力安全生产监督管理办法》[5]和《电力设施保护条例实施细则》[6]的要求，对涉事的（马蹄分歧叶家1队分支10号）电线杆，未履行对线路设备隐患排查工作职责，未设置安全警示标志。

3、绥中县商务局，作为再生资源回收的行业主管部门[7]，对绥中县凤莲废旧物资回收有限公司日常管理、检查工作流于形式，导致该企业长期处于漏管状态。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[5] 《电力安全生产监督管理办法》第二章电力企业的安全生产责任 第八条 第一款 第（五）项 按照有关规定建立健全电力安全生产隐患排查治理制度和风险预控体系，开展隐患排查及风险辨识、评估和监控工作，并对安全隐患和风险进行治理、管控;

[6] 《电力设施保护条例实施细则》第九条第一款 电力管理部门应指导电力设施产权单位在下列地点设置安全标志。（四）电力线路上的变压器平台。

[7] 《再生资源回收管理办法》第十四条 商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门， 负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

4、绥中县塔山屯镇政府，对辖区内从事再生资源回收的企业[8]日常管理缺失，镇、村两级安全生产监督管理工作衔接落实不到位，进而导致绥中县凤莲废旧物资回收有限公司管理缺位，长期漏管。

三、事故暴露出的主要问题

（一）企业未落实安全生产主体责任

1、绥中县凤莲废旧物资回收有限公司安全管理体系不健全。对安全生产相关法律法规的学习不够，在未建立安全生产相关管理制度及岗位操作规程的条件下，盲目作业，未落实企业主体责任。

2、国网辽宁省电力有限公司绥中县供电分公司沙河镇供电所，未严格落实隐患排查工作，对老旧线路设施的安全生产管理工作未引起重视，老旧线路设施的安全警示标志不完善、线路巡查工作落实不到位等问题突出。

（二）行业主管部门和属地政府未严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”[9]的要求

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

依据《中华人民共和国安全生产法》[10]的规定与《绥中县再生资源回收网点专项整治工作方案》（绥商联[2025]1号）[11]的文件要求，行业主管部门及属地政府对再生资源回收企业，组织、实地摸排工作流于形式，常态化、动态化管理机制不健全，未能有效督促企业落实安全生产主体责任，导致出现企业失管、漏管的情况发生。

四、对有关责任人员、事故责任单位及有关责任部门的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、胡**，男，绥中县凤莲废旧物资回收有限公司工人。在未取得特种作业操作证的情况下，缺乏对电器拆除的安全作业知识，冒险作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于当事人已在事故中死亡，建议对其免予追究责任。

2、王**，男，绥中县凤莲废旧物资回收有限公司实际负责人。未建立并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[11] 《绥中县再生资源回收网点专项整治工作方案》四、进度安排(一)摸底调查阶段:8月1日-8月10日

县商务主管部门牵头制定具体工作方案，明确组织领导、部门分工和工作内容等，依照职责分工市场、公安、乡镇等部门开展再生资源站点摸底调查，摸清回收站点的数量、经营证照资格、经营管理现状等，并将摸底回收网点名单上报专项整治领导小组办公室。开展摸底工作同时向企业宣传专项整治活动重要意义。

五、职责分工

县商务部门负责会同相关部门牵头制定专项整治工作方案，将摸底回收网点名单推送相关部门，组织协调相关部门做好再生资源回收行业监督管理工作。

全事故应急救援预案；对本次事故的发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（六）项[12]，建议由绥中县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第（一）项[13]的规定，对其处以上一年年收入百分之四十的行政处罚，即人民币16324元（大写壹万陆仟叁佰贰拾肆元整）。根据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）第三条和第二十条第一款的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究其刑事责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1、绥中县凤莲废旧物资回收有限公司。未建立本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未制定本单位生产安全事故应急救援预案，在本次事故中负有主体责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第八十一条，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

四条第一款第（一）项[14]的规定，对其处以人民币60万元（大写陆拾万元整）的行政处罚。

2、对国网辽宁省电力有限公司绥中县供电分公司沙河供电所在本次事故中，未严格落实隐患排查工作，对老旧线路设施的安全生产管理工作未引起重视，老旧线路设施的安全警示标志不完善、线路巡查工作落实不到位等问题线索。移送国网有关部门依据有关法律法规进行处理，并将处理结果报送绥中县安委办备案。

（三）对有关责任部门的处理建议

绥中县商务局及塔山屯镇政府，对再生资源回收企业，组织、实地摸排工作流于形式，常态化、动态化管理机制不健全，未能有效督促企业落实安全生产主体责任，导致企业失管、漏管等问题。建议由纪委监委介入调查。

五、事故主要教训

（一）企业安全底线失守，主体责任彻底悬空

企业重回收经营、轻安全管控，安全制度、培训、预案全空白，无视特种作业持证上岗硬性法规，纵容无资质人员涉电冒险作业，安全管理完全流于纸面，现场违章无人制止，安全第一道防线形同虚设。

（二）从业人员安全意识淡薄，违章蛮干代价惨痛

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

作业人员不懂高压电力作业风险，明知自身无特种作业资质仍盲目攀爬拆解，轻信变压器断电说法，忽视杆上 10 千伏带电线路隐患，心存侥幸、违规操作直接酿成死亡事故。

（三）完善电力设施现场风险警示

电力设施运维管控存在薄弱点，线路日常巡检存在不够细致的情况，部分老旧变压器杆安全警示标识缺失；带电线路与报废电力设备交叉共存隐患排查不够彻底，部分现场潜在触电危险源未能及时整治，风险警示措施有待完善。

（四）行业监管“三管三必须”落实打折扣，监管存在盲区

商务局、属地乡镇政府对再生资源回收行业摸排整治流于形式，常态化动态监管机制缺位，长期漏管失管涉事企业；市场监管部门特种设备安全检查不严，行业、属地、专项监管层层失责。

六、事故整改和防范措施建议

（一）涉事回收企业要全面彻查整改，压实主体责任

1、立行立改完善安全管理体系，建立全员安全生产责任制与考核机制，落地风险分级管控、隐患闭环治理双重预防机制。

2、严格特种作业准入管理，涉电、起重等特种岗位必须持证上岗，建立设备、人员台账，杜绝无证操作、野蛮拆解。

（二）各监管部门要压紧监管职责，全域举一反三治理

1、供电部门常态化开展高低压线路、户外变压器巡检，全覆盖增设高压安全警示标志，建立报废电力设备拆除风险告知机制，及时消除线路交叉带电隐患。

2、县商务、乡镇政府落实“管行业必须管安全”，完善再生资源回收网点常态化摸排整治，动态更新企业台账，常态化上门督导安全制度落实。

3、全县同类回收企业全面自查自纠，以本次触电事故为警示开展全员安全教育，全面排查涉电、机械作业隐患，健全长效管控机制，严防同类伤亡事故重演。