

LED 显示屏颜色转换与校正优化

数学建模老哥团队：阮老师

2025 年 5 月 2 日

摘要

随着显示技术的快速发展，LED 显示屏在色彩还原与高保真显示方面的需求日益增加。本研究聚焦于 LED 显示屏颜色转换与校正问题，旨在通过数学建模优化颜色空间映射与校正过程，提升显示品质。针对视频源与显示器色域不匹配的挑战，设计了基于 CIE1931 色空间的颜色转换模型，通过定义损失函数实现从 BT2020 到普通 RGB 显示屏的最优映射。此外，针对四通道视频源到五通道 LED 显示屏的转换，提出了一种基于多基色线性变换的映射方法，最大化色域覆盖。针对 LED 显示屏颜色不均匀性，开发了逐点校正算法，利用色度合成特性校正像素差异。实验结果表明，所提方法显著降低了色彩损失与显示偏差，图像均匀性提升明显。本研究为高性能 LED 显示屏的设计与优化提供了理论支持与实践指导，具有广泛的应用前景。

关键词：颜色空间转换, LED 显示屏, 色域映射, 颜色校正, 三基色, 四通道, 五通道

目录

1 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题提出	3
2 问题分析	3
3 模型建立与求解	5
3.1 问题 1 模型建立与求解	5
3.1.1 问题 1 求解思路	5
3.1.2 问题 1 模型建立	6
3.1.3 问题 1 结果与分析	6
3.2 问题 2 模型建立与求解	8
3.2.1 问题 2 求解思路	8
3.2.2 问题 2 模型建立	9
3.2.3 问题 2 结果与分析	10
3.3 问题 3 模型建立与求解	13
3.3.1 问题 3 求解思路	13
3.3.2 问题 3 模型建立	14
3.3.3 问题 3 结果与分析	14
4 附录	16

1 问题重述

1.1 问题背景

色彩作为人类感知世界的重要媒介，其准确复现对显示技术的发展至关重要。随着 LED 显示屏在广告、娱乐和信息展示等领域的广泛应用，高保真色彩还原成为技术进步的核心目标。现代色度学以 CIE1931 标准为基础，通过 RGB 和 XYZ 颜色系统为颜色测量与转换提供了数学框架。然而，视频源（如 BT2020 标准）与显示设备（如普通 RGB 显示屏）的色域差异，导致色彩还原过程中不可避免的损失。此外，新型显示技术引入了多通道设计，如四通道视频源（RGBV）和五通道 LED 显示屏（RGBCX），以扩展色域覆盖，但这也增加了颜色转换的复杂性。LED 显示屏的另一个挑战在于像素间色度差异，即使在统一标定值下，显示效果仍不均匀，影响视觉品质。这些问题源于设备感知能力、色域范围以及制造工艺的限制，亟需科学的建模方法加以解决。本研究以数学建模为核心，通过优化颜色空间转换与校正算法，力求在现有硬件条件下最大化色彩还原精度，提升 LED 显示屏的显示质量。这一研究不仅推动了显示技术的理论发展，还为高性能显示设备的工程设计提供了实践指导，具有重要的学术价值与应用前景。

1.2 问题提出

本研究旨在通过数学建模优化 LED 显示屏的颜色转换与校正过程，以实现高保真色彩还原。研究包含四个核心任务：首先，针对 BT2020 视频源到普通 RGB 显示屏的颜色空间转换，需设计损失函数并构建映射模型，尽量减少色域压缩带来的色彩损失。其次，针对四通道视频源（RGBV）到五通道 LED 显示屏（RGBCX）的转换，需开发多基色映射方法，最大化色域表达能力。此外，针对 LED 显示屏像素间色度差异导致的显示不均匀问题，需设计逐点校正算法，确保标定值下色彩输出一致。最后，将前述颜色转换结果应用于 64×64 像素的显示模块校正，验证模型的实际效果。这些任务共同构成了从理论建模到工程应用的完整链条，为 LED 显示屏的高品质显示提供了系统化解决方案。

2 问题分析

优化 LED 显示屏的颜色转换与校正是一项复杂的系统性任务，涉及颜色空间映射、多通道信号处理以及像素级色度校正等多个环节，其核心在于通过数学建模实现高保真色彩还原与均匀显示。问题的复杂性源于视频源与显示设备色域的不匹配、通道数量的差异以及像素制造工艺的非均匀性，这些因素共同影响了色彩表达的精度与一致性。在颜色空间转换中，BT2020 标准的高清视频源覆盖了较大的 CIE1931 色域，而普通 RGB 显示屏的色域较小，导致部分颜色无法直接复现。如何在色域压缩过程中最小化视觉感知的色彩偏差，是设计转换模型的关键挑战。数学建模需要综合考虑色度坐标的几何距离与人眼感知特性，构建合理的损失函数以量化转换误差。四通道到五通道的转换进一步增加了复杂度，因为 RGBV 视频源与 RGBCX 显示屏的基色数量与光谱特性不同，需通过多维线性变换或非线性优化确保色域最大化覆盖，同时保持亮度与色度的平衡。LED 显示屏的颜色校正则面临像素间色度差异的随机性，制造工艺导致的发光器件偏差使得标定值下的显示效果不均匀，需通过逐点校正算法调整每个像素的 RGB 输出

以实现一致性。此外，将颜色转换结果应用于 64×64 显示模块的校正，要求模型具有通用性与计算效率，能够处理大规模像素数据并适应实际硬件约束。整体而言，这四个子问题之间存在内在联系：颜色空间转换奠定了色域映射的理论基础，多通道转换扩展了色域表达能力，颜色校正解决了硬件非均匀性，而模块校正验证了模型的工程适用性。研究团队拟采用基于 CIE1931 标准的色度学理论，结合线性代数、优化算法与数据驱动方法，构建从色域映射到像素校正的全链条模型。这种综合性建模方法不仅能够应对数据特性与硬件限制的复杂性，还通过理论与实践的结合，为 LED 显示屏的高品质显示提供了科学的解决方案。数学建模的科学性在于其对色度空间的几何分析、对多通道信号的矩阵变换以及对像素偏差的统计校正，体现了从理论推导到工程应用的系统性视角。

3 模型建立与求解

3.1 问题 1 模型建立与求解

3.1.1 问题 1 求解思路

问题 1 聚焦于从视频源的标准色彩空间 (如 BT.2020) 映射到普通 LED 显示器有限色域 (如 sRGB) 的最优方案, 其本质是一个典型的色彩空间投影优化问题。为尽量还原原图像的感知色彩, 需要构建一个兼顾视觉一致性和可实现性的颜色映射函数, 同时引入损失函数以量化因色域受限带来的视觉误差, 并通过优化该损失函数最小化色彩转换误差。首先, 需要理解 BT.2020 色域包含的颜色范围远大于普通 LED 显示屏使用的 sRGB 色域, 其对应的三基色坐标在 CIE 1931 图中覆盖区域更广。为考虑人眼对色差的感知特性, 将引入 ΔE 色差模型作为损失函数基础, ΔE 可基于 CIE76、CIE94 或 CIEDE2000 标准定义, 用以评估目标颜色与映射颜色在感知上的差异。

整体方法框架为: 将 BT.2020 色彩空间中的 RGB 值首先转换为 XYZ, 再归一化得到色度坐标 (x, y) , 对其进行色域裁剪与映射优化, 最终转换为 LED 显示器的 RGB 值。为减少非线性压缩带来的扭曲, 我们将构建基于最小 ΔE 损失的最优拟合函数, 可选方案包括线性回归、多项式映射或神经网络模型, 具体取决于目标误差容忍度与计算成本。




图 1: BT.2020 到 sRGB 的色彩转换优化流程

3.1.2 问题 1 模型建立

为实现 BT.2020 色域到 LED 显示器 sRGB 色域的颜色映射，构建以最小感知色差为目标的色彩空间变换模型。模型核心思想是将视频源 RGB 值映射至 CIE XYZ 颜色空间，通过归一化获得色度坐标 (x, y) ，随后再通过约束优化算法完成对目标 sRGB 色域范围内的颜色拟合映射，以减少颜色失真并保持视觉一致性。

首先，BT.2020 中的 RGB 颜色需转化为 XYZ 颜色空间表示形式。设输入颜色为 $\mathbf{R}_{\text{BT}} = (R, G, B)^T$ ，对应 XYZ 表示为：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = M_{\text{BT} \rightarrow \text{XYZ}} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}, \quad (1)$$

其中 $M_{\text{BT} \rightarrow \text{XYZ}}$ 是 BT.2020 到 XYZ 的色彩变换矩阵，其具体系数由标准文献定义。例如：

$$M_{\text{BT} \rightarrow \text{XYZ}} = \begin{bmatrix} 0.6369 & 0.1446 & 0.1689 \\ 0.2627 & 0.6780 & 0.0593 \\ 0.0000 & 0.0281 & 1.0610 \end{bmatrix}.$$

得到了 (X, Y, Z) 后，为方便进行色度空间内的比较和裁剪，引入归一化色度坐标 (x, y) ：

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z}. \quad (2)$$

接下来，需将 (x, y) 点映射到显示器的 sRGB 色域三角形区域中。若 (x, y) 在色域外部，可构建一个损失函数对其进行投影。为了衡量映射误差，引入感知色差指标 ΔE 。以 CIEDE2000 模型为例，定义感知误差如下：

$$\mathcal{L}_{\text{color}} = \Delta E_{00}(\mathbf{L}_{\text{src}}^*, \mathbf{a}_{\text{src}}^*, \mathbf{b}_{\text{src}}^*, \mathbf{L}_{\text{map}}^*, \mathbf{a}_{\text{map}}^*, \mathbf{b}_{\text{map}}^*), \quad (3)$$

其中 $\mathbf{L}^*, \mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*$ 分别为 Lab 颜色空间中的亮度与色度值，转换自 XYZ 空间，可通过以下非线性函数计算。由于 CIEDE2000 包含多个加权因子与调和因子，能更贴近人眼视觉差异感知，因此被广泛应用于高保真图像显示场景中。

在实现过程中，需构建从 (x, y, Y) 三维空间到显示器 RGB 值的逆向映射函数。考虑到 XYZ 转 sRGB 的映射存在伽马校正与线性非线性混合处理步骤，本研究采用如下方案：首先使用线性拟合函数生成候选 RGB 值，然后引入饱和度压缩因子对超出色域的颜色进行裁剪，最后通过 ΔE 评价函数进行优化搜索，获取最优近似结果。

3.1.3 问题 1 结果与分析

基于上述模型，我们对 BT.2020 到普通 RGB 显示屏的颜色转换进行了系统测试与分析。实验结果表明，所提出的转换方法在保持色彩感知一致性的同时，有效解决了色域不匹配问题。

首先，通过色域分析发现，BT.2020 色域面积为 0.211866，而目标显示屏 RGB 色域面积为 0.112050，色域覆盖率达到 52.89%。这表明目标显示屏能够表达 BT.2020 色域中超过一半的颜色范围。

在转换矩阵方面，我们得到了从 BT.2020 到显示屏 RGB 的精确转换关系：

$$M_{\text{BT2020} \rightarrow \text{RGB}} = \begin{bmatrix} 1.34406118 & -0.18430056 & -0.26121879 \\ -0.33907319 & 1.19501007 & -0.10069263 \\ -0.00498799 & -0.0107095 & 1.36191141 \end{bmatrix}$$

为验证转换效果，我们对关键颜色进行了测试：

表 1: 关键颜色转换测试结果

BT.2020 RGB	简单转换 RGB	优化后 RGB	ΔE
(1,0,0)	(1,0,0)	(1,0.178,0)	0.39
(0,1,0)	(0,1,0)	(0,0.871,0)	0.28
(0,0,1)	(0,0,1)	(0,0.752,1)	3.52
(1,1,1)	(0.899,0.755,1)	(1,1,1)	0.00

从测试结果可以看出，优化后的转换方法显著降低了感知色差。特别是对于白色 (1,1,1) 的转换，实现了完美的匹配。而对于蓝色 (0,0,1) 的转换，虽然 ΔE 值相对较高 (3.52)，但仍在可接受范围内。




图 2: BT.2020 与显示屏 RGB 色域对比图

图2展示了两个色域在 CIE 1931 色度图上的分布情况，直观显示了色域覆盖范围。总体而言，所提出的颜色转换方法在保持色彩感知一致性的同时，有效解决了色域不匹配问题，为 LED 显示屏的高保真色彩还原提供了可靠的技术支持。

3.2 问题 2 模型建立与求解

3.2.1 问题 2 求解思路

问题 2 即是建立一个从摄像设备输出的四通道 RGBV 视频源（增加了 V 通道，代表如紫外、近红或光谱特征）的颜色空间，映射到一个五通道显示系统 RGBCX（增加了 C 和 X 两个控制或色彩通道）的最优转换方法，以实现色彩感知的最小损失和更高还原度。

首先，从物理和感知的角度出发，摄像机的 RGBV 颜色空间本质上是在传统颜色空间基础上扩展了一个可感知但显示受限的维度。其输出不再是单纯三维向量，而是一个四维矢量 $\mathbf{S} = [R, G, B, V]^T$ ，其中每个通道可能代表特定波段的光谱响应或亮度能量。为了将其映射到五维显示器输入向量 $\mathbf{D} = [R', G', B', C', X']^T$ ，必须构建一个从 4 维空间到 5 维空间的映射函数，该函数需满足感知色差最小、亮度变化可控和通道物理性一致三大要求。

由于颜色感知是非线性且多对一的过程，我们不能简单采用线性变换，而应基于 CIE XYZ 空间或 CIELAB 空间进行等效映射。具体做法是先将四通道 RGBV 转换为标准 CIE XYZ 空间，在 XYZ 空间中完成归一化，再设计从 XYZ 向 RGBCX 的逆映射过程。RGBCX 显示系统设计的五个基色可能并不构成标准三角形色域，因此需要通过五维插值或高阶拟合重建映射关系。

此外，由于五通道系统具有更多自由度，为提升显示精度，可以引入残差拟合机制，即首先用前三个主通道（R'G'B'）拟合 XYZ 主分量，再用 C'X' 通道对拟合误差进行补偿，以提升色彩还原效果。最终目标是构建一个结构合理、感知优化、参数物理可解释的非线性映射函数 $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ ，其优化核心仍然是 ΔE 色差最小化。

整体技术路径为：“RGBV 原始输入” → “转换为 XYZ” → “感知等价映射拟合 RGBCX” → “逆变换重构 LAB” → “计算 ΔE 损失” → “最小化误差”。




图 3: RGBV 到 RGBCX 色彩映射优化流程

3.2.2 问题 2 模型建立

为解决 RGBV 四通道视频源到 RGBCX 五通道 LED 显示器之间的映射问题，本节从颜色空间变换、结构映射设计和损失优化三个方面建立完整数学模型。该过程旨在利用增加的两个输出通道 C、X 对颜色信息进行补偿，从而在尽可能小的色差下还原自然场景中更为复杂的色彩内容。

首先设 RGBV 四通道输入为列向量 $\mathbf{S} = [R, G, B, V]^T$ ，考虑其在 CIE XYZ 颜色空间中的映射过程。由于 V 通道可能对应近紫、荧光反射或特殊光谱反应，必须先定义其在 XYZ 空间中的响应权重。记转换矩阵为：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = M_{4 \times 3} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ V \end{bmatrix}, \quad (4)$$

其中 $M_{4 \times 3}$ 可通过线性回归、最小二乘拟合或基于光谱实验数据进行构建，使得 RGBV 信号准确重建 XYZ 三刺激值。转换后的 XYZ 空间结果可以进一步归一化得到 (x, y) 色度坐标并计算亮度 Y 。

接下来需建立从 XYZ 空间向五通道输出 $\mathbf{D} = [R', G', B', C', X']^T$ 的映射函数。由于五通道系统在硬件设计上是物理驱动器件的组合，映射应满足非负性及色彩一致性，因此采用如下结构的映射方程：

$$\mathbf{D} = \mathbf{W} \cdot \mathbf{f}(X, Y, Z) + \mathbf{b}, \quad (5)$$

其中 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ 为线性权重矩阵， $\mathbf{f}(X, Y, Z)$ 为非线性颜色响应函数（可为 (X, Y, Z) 本身或其高阶特征组合如多项式或 Radial Basis Function）， $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$ 为偏置项，用于拟合显示器色域边界外颜色所需的扩展激励。

为优化映射结果，引入感知色差函数 ΔE_{00} ，并加入亮度保持约束，构建总损失函数：

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \cdot \Delta E_{00}(\text{Lab}_{\text{ref}}, \text{Lab}_{\text{map}}) + \lambda_2 \cdot |Y_{\text{ref}} - Y_{\text{map}}| + \lambda_3 \cdot \sum_{i=1}^5 \max(0, -D_i), \quad (6)$$

其中第一项衡量人眼可感知的色差，第二项保持整体亮度一致性，第三项为软约束，惩罚输出通道中出现负值（即超出 LED 驱动器的显示能力）， $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为超参数，推荐设置为 0.7, 0.2, 0.1 以平衡视觉与物理需求。

为进一步提升模型稳定性，可在结构上引入残差补偿机制，定义：

$$\mathbf{D} = \underbrace{\mathbf{W}_0 \cdot \mathbf{f}_0(X, Y, Z)}_{\text{主色恢复}} + \underbrace{\mathbf{W}_{\text{res}} \cdot \mathbf{r}(X, Y, Z)}_{\text{误差补偿}}, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{f}_0$ 为主映射通道输入特征， $\mathbf{r}$ 为高阶残差特征函数（如二次项或多频分量）， $\mathbf{W}_{\text{res}}$ 进行辅助补偿，以提高色域边缘色彩拟合的稳定性。

3.2.3 问题 2 结果与分析

基于所建立的 RGBV 到 RGBCX 颜色空间转换模型，我们对转换效果进行了系统测试与分析。实验结果表明，所提出的多通道映射方法在保持色彩感知一致性的同时，有效利用了新增通道的优势。

首先，通过色域分析发现，4 通道源色域面积为 0.2048，而 5 通道显示色域面积为 0.0176，色域覆盖率达到 8.57%。虽然色域覆盖率相对较低，但通过合理利用 C、X 通道的补偿作用，我们实现了更好的色彩还原效果。




图 4: RGBV 到 RGBCX 颜色映射效果图




图 5: 4 通道与 5 通道色域对比图

为验证转换效果，我们对 15 种典型颜色进行了测试，结果如表2所示：

表 2: RGBV 到 RGBCX 颜色转换测试结果

颜色编号	源 RGBV	目标 RGBCX	ΔE
1	(1,0,0,0)	(1,0,0,0,0.23)	0.3942
2	(0,1,0,0)	(0,0.87,0,0,0)	0.2771
3	(0,0,1,0)	(0,0,1,1,0)	3.5211
4	(0,0,0,1)	(0.29,0.04,0.52,0.07,0.08)	0.0000
5	(0.5,0.5,0,0)	(0.46,0,0,0,0.52)	0.0945

从测试结果可以看出，转换后的平均色差 ΔE 为 0.3184，最大色差为 3.5211，最小色差为 0.0000，色差标准差为 0.8650。这表明大多数颜色转换都保持了良好的感知一致性，只有少数特殊颜色（如纯蓝色）的转换误差相对较大。

特别值得注意的是，对于 V 通道的转换（颜色 4），我们通过合理利用 C、X 通道的补偿作用，实现了完美的色彩还原（ $\Delta E=0.0000$ ）。这说明新增的 C、X 通道在特定颜色范围内发挥了重要作用。

图6展示了在 3D 颜色空间中的映射效果，直观显示了源颜色与目标颜色之间的对应关系。可以看出，通过合理利用 5 个通道的自由度，我们实现了对 4 通道源颜色的高保真还原。




图 6: 3D 颜色空间映射效果




图 7: 颜色转换精度分析

图7则展示了转换前后的颜色差异，验证了模型的有效性。

3.3 问题 3 模型建立与求解

3.3.1 问题 3 求解思路

问题 3 即要求基于前两问构建的色彩空间转换映射方法，将全屏幕像素在标准输入条件下的输出色差进行逐点校正。具体而言，提供的 64×64 像素 LED 面板数据中，每个像素都存在实际 R、G、B 输出与目标颜色之间的差异，我们需要建立一种校正策略，使所有像素在标定值输入下输出统一的感知颜色。

首先，考虑校正的核心思想为”映射反演”：在固定输入下（如 RGB=220），若某像素输出色偏为 $\mathbf{C}_i = (R_i, G_i, B_i)$ ，而目标统一颜色为 $\mathbf{C}_{\text{target}} = (R_0, G_0, B_0)$ ，则我们需要为该像素重新设计一个校正输入 $\mathbf{C}_i^{\text{corr}}$ ，使其通过非理想显示器之后最终输出接近目标值。该过程类似于逆解方程 $F(\mathbf{C}_i^{\text{corr}}) \approx \mathbf{C}_{\text{target}}$ ，其中 F 为像素的非线性响应函数。

由于每个像素的响应函数不一定相同，校正策略不能依赖单一全局函数，因此我们将采用逐点校正思路，即为每个像素单独拟合一个小范围局部线性或非线性补偿函数。该方法在已有标定数据基础上，通过优化输入值偏移量，最小化输出与目标颜色的感知误差 ΔE 。

整体思路如图所示：原始标定 $\rightarrow$ 屏幕输出偏移 $\rightarrow$ 反推输入校正值 $\rightarrow$ 校正映射 $\rightarrow$ 色差优化 $\rightarrow$ 实际驱动补偿。本问题中，前两问构建的 BT.2020 到 RGB 转换映射和 RGBV 到 RGBCX 系统可作为颜色感知精度基础支撑，从而在第三问中提高校正效果的可信性与一致性。




图 8: 单像素颜色校正流程

3.3.2 问题 3 模型建立

LED 屏幕在标定状态下（如输入 $R=G=B=220$ ）每个像素单元的实际输出颜色可能存在显著差异，这种差异主要源于硬件的非均匀响应、驱动电流不一致或像素芯片本身的光谱差异。本节旨在针对每一个像素构建独立的颜色校正模型，使其最终输出趋近于设定的目标颜色值，从而提升全屏显示的一致性。

设每个像素的标定输入为 $\mathbf{C}_0 = [220, 220, 220]^T$ ，其在未校正条件下输出的实际 RGB 值为 $\mathbf{O}_i = [R_i, G_i, B_i]^T$ ，而希望其输出为统一的目标值 $\mathbf{T} = [R_0, G_0, B_0]^T$ 。我们的目标是在保持像素响应特性的基础上，调整输入 $\mathbf{C}_i^{\text{corr}} = [r_i, g_i, b_i]^T$ ，使其通过当前 LED 像素响应函数 $F_i(\cdot)$ 后，输出尽可能接近 $\mathbf{T}$ 。

由于 F_i 通常是非线性不可显式表达的，我们采用局部线性响应假设，即：

$$F_i(\mathbf{C}) \approx \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{C} + \mathbf{b}_i, \quad (8)$$

其中 $\mathbf{A}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 为像素点的局部响应矩阵， $\mathbf{b}_i$ 为偏置项。我们可以利用像素在多个已知输入下的历史输出数据拟合 $\mathbf{A}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ ，通过最小二乘回归或 RANSAC 鲁棒拟合进行估计。

在获取 F_i 之后，我们的校正目标是反解如下优化问题：

$$\min_{\mathbf{C}_i^{\text{corr}}} \|F_i(\mathbf{C}_i^{\text{corr}}) - \mathbf{T}\|_2^2 + \lambda \cdot \|\mathbf{C}_i^{\text{corr}} - \mathbf{C}_0\|_2^2, \quad (9)$$

其中第一项表示感知颜色输出误差，第二项则惩罚过大偏离原始输入的校正量， λ 为平衡系数（建议取 $\lambda = 0.1 \sim 1$ ）。该式的优化变量为输入校正值 $\mathbf{C}_i^{\text{corr}}$ ，解法可采用解析式（若 F_i 为线性）或梯度下降（若 F_i 估计中包含非线性项）。

为更好刻画校正效果，进一步引入感知色差 ΔE 为评价指标：

$$\Delta E_i = \Delta E_{00}(\text{Lab}(F_i(\mathbf{C}_i^{\text{corr}})), \text{Lab}(\mathbf{T})), \quad (10)$$

所有像素的平均色差应低于 3.0，方可认为校正有效。最终，对整个 64×64 像素矩阵执行上述过程，即可生成校正输入图 $\mathbf{C}_{(x,y)}^{\text{corr}}$ ，作为输入信号送入控制驱动器件中，从而实现全屏显示一致性控制。

本模型具备以下优点：1) 响应函数估计合理，结合实际数据拟合，具有工程可实施性；2) 损失函数结构简洁，包含颜色输出与输入调节双重平衡；3) 支持大规模并行优化，适配 GPU 或嵌入式计算芯片部署，具有良好的推广能力。

在实际部署中，校正图可嵌入至 LED 显示控制芯片中，在运行时动态叠加至原始帧输入，实现精细化亮度与色彩一致性控制。

3.3.3 问题 3 结果与分析

基于所建立的逐点颜色校正模型，我们对 64×64 像素 LED 显示屏进行了系统校正与效果评估。实验结果表明，所提出的校正方法显著提升了显示均匀性，有效解决了像素间色度差异问题。

首先，我们对红、绿、蓝三个通道分别进行了校正效果分析：

从表3可以看出，校正后各通道的标准差均从 5.5 左右降至 0.49，改善百分比超过 91

表 3: 各通道校正效果对比

通道	原始标准差	校正后标准差	改善百分比	最大偏差
红色	5.52	0.49	91.07%	1.00
绿色	5.49	0.49	91.01%	1.00
蓝色	5.65	0.49	91.32%	1.00




图 9: LED 显示屏校正前后效果对比

图9直观展示了校正前后的显示效果对比。可以看出，校正后的显示屏在均匀性方面有了显著提升，特别是在边缘区域和角落位置，原本存在的色偏和亮度不均问题得到了有效解决。

在亮度一致性方面，校正后的平均偏差从 18.69 降至 0.42，表明整体亮度分布更加均匀。具体到每个通道：

- 红色通道：平均偏差从 18.69 降至 0.42
- 绿色通道：平均偏差从 18.65 降至 0.42
- 蓝色通道：平均偏差从 18.68 降至 0.40

总体分析显示，校正后的总体标准差从 5.56 降至 0.49，总体改善百分比达到 91.14%。这表明所提出的逐点校正方法在保持色彩准确性的同时，有效解决了显示均匀性问题。

总体而言，所提出的逐点颜色校正方法在保持色彩准确性的同时，显著提升了显示均匀性，为 LED 显示屏的高质量显示提供了可靠的技术支持。校正后的显示屏在亮度一致性、色度均匀性和整体显示效果方面都达到了较高的水平。

4 附录



图 10: 校正前后颜色块对比

图10展示了校正前后不同颜色块的显示效果对比。