

22. hét - Gyakorlat

Mozgásérzékelős világítás beállítása és vizsgálata

Cél: az érzékelő kapcsainak azonosítása, a TIME/LUX/SENS funkciók kipróbálása, az érzékelési tér vizsgálata és tipikus hibák felismerése.

Szükséges eszközök

- oktatási szerelőpanel vagy biztonságos gyakorlóberendezés;
- PIR mozgásérzékelő vagy jelenlétérzékelő;
- jelzőlámpa / megfelelő világítási terhelés;
- mérőműszer és időmérő;
- gyártói adatlap, bekötési rajz.

Munkamenet

1. Feszültségmentes állapotban azonosítsd az L, N és kapcsolt kimeneti kapcsokat.
2. Az adatlapból keresd ki a szerelési magasságot, érzékelési szöget és terhelhetőséget.
3. Oktatói ellenőrzés után alakítsd ki a gyakorlókapcsolást.
4. Állíts rövid TIME értéket, majd járd be az érzékelési teret és jelöld a határokat.
5. Vizsgáld meg a keresztirányú és az érzékelő felé történő mozgás közötti különbséget.
6. Változtasd a LUX beállítást és figyeld meg, mikor engedélyezett a kapcsolás.
7. Állíts hosszabb TIME értéket, és mérd az utolsó mozgástól a kikapcsolásig eltelt időt.
8. Ha van SENS/RANGE állítás, vizsgáld meg annak hatását.

Mérési / megfigyelési lap

Vizsgálat	Beállítás	Eredmény / megfigyelés
TIME mérés		
LUX próba		
Keresztirányú mozgás		
Érzékel■ felé mozgás		
SENS/RANGE		

Hibakeresési feladat

Az oktató módosít egy beállítást vagy biztonságosan előidéz egy hibajelenséget. A tanuló feladata: a tünet pontos leírása, legalább három lehetséges ok megadása, majd a legvalószínűbb ok ellenőrzési sorrendjének meghatározása.

Értékelés

- adatlap helyes használata;
- kapcsolazonosítás;
- biztonságos munkavégzés;
- TIME/LUX/SENS helyes értelmezése;
- érzékelési tér tudatos vizsgálata;
- logikus hibakeresés.

IAP-kihívás: Hasonlítsd össze ugyanazon helyiségben a rövid és hosszú TIME-beállítást. Melyik takarékosabb, és mikor okozhat a túl rövid idő kényelmetlenséget vagy veszélyt?