

接下來是組成 creation Code, 把 Runtime Code Load 到 memory 中 \Rightarrow CODECOPY
CODECOPY (d, p, s), ① d 是目的地

② p 是 runtime code 目前位置

③ s 是程式碼 size

然後回傳給 EVM

OPCODE	NAME
--------	------

0xb0	PUSH1
------	-------

0xf3	RETURN(P-S)
------	-------------

0x39	CODECOPY
------	----------

1-1 從 S 開始, Runtime code size 是 10 bytes \Rightarrow 600a 0x0a

1-2 p \rightarrow Runtime code 的位置, 但目前還無法得知 60??

1-3 d \rightarrow 直接放在 0x00 即可

1-4 回傳 Return 39

2-1 回傳 Runtime code 給 EVM

2-2 s \rightarrow 10 bytes 600a 0x0a

2-3 p \rightarrow 6000 0x00

2-4 Return f3

因為是 12 bytes
就知位置從 0x00
s

0x0c

\rightarrow 600a 60?? 6000 39 600a 6000 f3 \Rightarrow 12 bytes
600c