Instrução Técnica

Utilizar Escada com Plataforma Giratória

ENERGISA/GTCD-IT/Nº313/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Executar Serviços 7
5.2- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
PRE	Procedimento de Execução
PRO	Procedimento Operacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Johnny Aparecido Monteiro	Energisa Mato Grosso	johnny.monteiro@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	Energisa Mato Grosso	josias.souza@energisa.com.br
Luciano Jose S. e Cunha	Energisa Minas Gerais	luciano.cunha@energisa.com.br
Alecio Almeida Leite	Energisa Mato Grosso do Sul	alecio.leite@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/11/2018	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Escada com Plataforma Giratória

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos de utilização, conservação e manutenção da escada com Plataforma giratória instalada nos veículos do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos auxiliares de eletricistas e eletricistas das equipes de operação e manutenção das empresas do Grupo Energisa e que executam serviços de manutenção e construção de redes.

As instalações objeto deste procedimento são a utilização da escada extensível com Plataforma , material fibra de vidro, sem articulação; montada em suporte giratório, instalado sob, os veículos da empresa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10
- NR 35

- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social, Saúde e Segurança

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1- Executar Serviços

- Sinalizar toda operação e isolar a área de trabalho com cones e faixas de sinalização;

- Todas as instruções de segurança devem sempre ser revisadas pelas equipes, de forma que cada membro possa exercitar todas as funções do equipamento;
- Fazer sempre inspeções diárias no equipamento antes de iniciar qualquertarefa;
- Estacionar o veículo utilizando freio de mão e calços nas rodas;

- Sempre que o trabalho deva ser executado em uma subida ou descida, estacionar o veículo de modo que ele fique em linha com a subida. Quando estacionado de modo transversal à subida ou descida, o trabalho é limitado ao lado de cima e a uma inclinação máxima de 5 graus;
- Quando estacionar o veículo em aclives, faça-o com a frente apontada para cima da ladeira, use calços para as rodas traseiras e vire a dianteira para o meio fio;
- Se o veículo estiver estacionado transversalmente a ladeira, a operação deve ser restrita para manter a escada no lado elevado do aclive;
- Em áreas com declive, estacionar o veículo virado para cima ou para baixo. Sempre trabalhar a escada móvel virado para o lado mais alto da rampa a partir do veículo. Respeitar as especificações técnicas do equipamento quanto a sua capacidade nominal;
- Verificar visualmente as condições de trabalhos;
- Instalar a linha de vida na escada na escada;
- Acionar a botoeira e alavanca de acionamento simultaneamente (Individualmente não funciona) para elevação da escada até o pendulo ficar na faixa verde do equipamento;

- Operar o giro somente após a retirada da trava de segurança do seu suporte (berço);

- Colocar a trava e corrente de segurança;

- Posicionar a escada de modo a ajustar distância do local de Trabalho;
- Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual a escada está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;
- A operação deve ser de forma suave para evitar movimentos bruscos. Nunca deixar a escada tocar em qualquer condutor;

- Nunca posicionar a escada sobre a rede de distribuição;
- Os dois integrantes da equipe devem equipar-se com conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte regulável;
- Realizar a amarração da base utilizando a corda própria de amarração;

- Conectar o trava quedas na linha de vida;

- Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;

- Passar o talabarte na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;

- Para deixar o local de trabalho, deve o eletricista certificar-se de que foram retiradas e guardadas todas as ferramentas e acessórios, se os calços das rodas foram retirados e colocados no veículo;
- Deve o eletricista certificar-se que a amarração da escada móvel foi executada antes da saída do veículo.

5.2- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Botina de segurança para eletricista (Par)	01
Calço para caminhão	01
Capacete, classe B aba total com jugular	01
Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca	06
Conjunto de içamento para linha viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável.	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Farol portátil	01
Luva de borracha isolada, adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura (par)	01
Luva de vaqueta(par)	01
Óculos de segurança, lentes clara ou escura.	01
Protetor solar	01
Veículo com escada central	01
Vestimenta calça e camisa retardante a chamas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	27/12/2018
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		