INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0017

Realizar a Limpeza da Área de Trabalho em Atividade de Poda e Corte de Árvores e Limpeza de Faixa

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 6
2. APLICAÇÃO 6
3. PREMISSA 6
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1. Executar limpeza da área de trabalho 8
5.2. Identificar os Ícones de Risco: 1, 8 e 20 10
5.3. Gerir riscos Inerentes a Atividade de Regularização da Área de Trabalho 11
6. EQUIPAMENTOS 13
7. SISTEMAS 15
8. INDICADORES 15
9. SISTEMA DE GESTÃO 15
10. VIGÊNCIA 15
11. APROVAÇÃO 16

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	29/08/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Limpeza da Área de Trabalho em atividade de poda e corte de árvores e limpeza de faixa

1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer informações e instruções específicas para a realização da limpeza da área de trabalho em atividade de poda e corte de árvores e limpeza de faixa.

2. APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções em redes de distribuição e linhas de transmissão.

3. PREMISSA

Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:	**2** colaboradores
Treinamento e capacitação necessários:	Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Normas Regulamentadoras: **NR-10** (Módulo Básico e Complementar), **NR-12**, **NR-35** e **NR-38** do Ministério do Trabalho e Emprego.
Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa):	Conforme programação da tarefa
Segurança	Atender as premissas da **Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018** – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
Meio Ambiente:	Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

• NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

• NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

• NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

• NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;

• NR 17 – Ergonomia;

• NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração • Florestal e Aquicultura;

• NR 35 - Trabalho em Altura;

• NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

• Manual do SGMASS - Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança;

• NDU 16 - Compatibilização da Arborização com as Redes de Distribuição de Energia Elétrica;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores em rede desenergizada e energizada a distância;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº267/2018 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;

• ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº268/2018 - Executar corte de árvores em fragmentos florestais;

• Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;

• Portaria IEF nº 125, de 23 de novembro de 2020;

• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

• Lei nª 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;

• NDU 032 - Padrões e Especificações de Ferramentas e Equipamentos de Linha Viva.

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1. Executar limpeza da área de trabalho

Após o encerramento das tarefas da OS e segundo o SGMASS, todo cuidado deve ser tomado com os resíduos produzidos na execução das mesmas:

• Separar os resíduos gerados durante a execução do serviço em 02 categorias, conforme premissas de coleta seletiva (ICA – Instrução de controle ambiental);

NOTA:

1. *Caso ocorra a mistura entre as duas categorias de resíduos, toda a mistura será considerada perigosa e assim deverá ser manuseada;*

• Acondicionar os resíduos de acordo com seu grau de periculosidade;

• Os recipientes deverão ser compatíveis com os resíduos, de acordo com as normas sanitárias vigentes na empresa;

• Identificar detalhadamente as embalagens armazenadoras de resíduos;

• Transportar internamente os resíduos para o Abrigo de Resíduos da empresa;

• Os resíduos classe I terão coleta especial no local onde foram gerados e serão, imediatamente, encaminhados ao armazenamento no Abrigo de Resíduos Classe I;

• Regularizar os danos provocados eventualmente em benfeitorias de clientes, estando atentos a calçadas, muros, etc.;

▶ Área Urbana

• Realizar o recolhimento total dos troncos, galhos e inclusive das folhas;

• Os mesmo deverão sera transportados e descartados em locais autorizados pelo município;

• A limpeza deverá ser realizada sempre no contrafluxo da via;

• O local de execução da tarefa deve ser limpo no prazo máximo de 24 horas após execução dos serviços quando se tratar de tarefas de poda e corte de árvores, pois dependem de equipes diferentes para a limpeza e local apropriado para descarte;

• Dentro desse período para a realização da recolha, os resíduos deverão ficar organizados e corretamente fracionados de modo que não obstruam acesso ao imóvel, não interfiram na passagem de pedestres na calçada, tampouco de veículos na pista de rolamento;

NOTA:

2. *Para municípios onde a Energisa possui termo de cooperação, o recolhimento deverá seguir rigorosamente os termos do documento, principalmente quanto aos prazos para recolhimento, bem como o local para descarte dos resíduos;*

▶ Área Rural

• Os resíduos provenientes do manejo da vegetação (poda e corte) de árvores podem permanecer no local, desde que fiquem corretamente acondicionados e organizados ao longo da rede e sem obstruir cercas de divisa, córregos, vias de acesso por exemplo;

5.2. Identificar os Ícones de Risco: 1, 8 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

22. Queda de galho e/ou árvore	29. Repetição/monotonia da atividade
23. Rebote da motosserra	30. Ruido
24. Ferimentos pelo conjunto de corte	31. Vibração
25. Lançamento de partículas volantes	32. Frio e/ou calor
26. Explosão	33. Gases
27. Postura inadequada	34. Produto químico
28. Esforço físico	35. Fungos/parasitas/bactérias

5.3. Gerir riscos Inerentes a Atividade de Regularização da Área de Trabalho

NÚMERO	RISCO	MEDIDA DE CONTROLE
1	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas
2	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
3	Choque elétrico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
4	Arco voltaico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
5	Presença de tensão da rede de distribuição	Verificar presença de corrente. Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra/telescópica isolada.
6	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist
7	Queda da escada	Realizar a amarração da escada de maneira

		adequada
8	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura
9	Atropelamento	Sinalização da área de trabalho, atenção ao trânsito
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículos, utilizar os epis básicos
12	Abalroamento/colisão	Dirigir com atenção e seguindo as normas de segurança
13	Movimentação indesejada do veículo	Ao desligar o veículo puxar freio de mão e colocar o calço
14	Localização incorreta, informação incorreta, preenchimento errôneo, deixar de considerar pontos importantes na tarefa, falha na programação, avaliação errônea	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
15	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
16	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe
17	Rompimento dos condutores	Realizar inspeção
18	Curto circuito	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava
19	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira

20	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist
21	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura
22	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo
23	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte
24	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial
25	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento
26	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade
27	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
28	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
29	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular
30	Vibração	Máquina em boas condições
31	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade
32	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado
33	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção
34	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epi's e objetos pessoais

6. EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE	COMO USAR

	Bloqueador ou filtro solar	01	
	Botina de segurança	01	
	Capacete com jugular passada	01	
	Conjunto Impermeável	01	
	Fardamento retardante a chamas	01	
	Farol portátil	01	
	Perneira (quando em área rural)	01	

	Luva de vaqueta	01	
	Saco Plástico para Lixo	Necessidade	
	Cone de sinalização	Variável	
	Fita ou corrente de sinalização	Variável	
	Vassoura	01	
	Pá para resíduo	01	

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA	STATUS	DATA DA ÚLTIMA	DATA DA PRÓXIMA	DESCRIÇÃO DO

IMPLANTAÇÃO		REVISÃO	REVISÃO	MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Obsoleto	-	01/08/2025	-
01/08/2019	Vigente	16/07/2024	16/07/2027	Layout no tópico 3; Inclusão de normas e referências; Alterações nos tópicos 5.1, 5.2 e 5.3; Alterações no tópico 6.

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	13/08/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Anderson Morais Rodrigues	Gerente DEOP – EMT		
André Amarante Alves	Gerente DEOP - EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP – ETO		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP – EPB		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP - ERO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - EMR		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		