INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0291

Executar Inspeção e Fiscalização em Serviços de Limpeza de Faixa, Corte e Poda de Árvores

ENERGISA/GTCD-IT/Nº291/2018

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 7
2. APLICAÇÃO 7
3. PREMISSA 7
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 8
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 9
5.1. Inserir Definições 9
5.1.1. Supressão de Vegetação 9
5.1.2. Corte e/ou remoção de árvore 9
5.1.3. Poda de Árvore 9
5.1.4. Limpeza de Faixa Semimecanizada 10
5.1.5. Limpeza de Faixa Mecanizada 10
5.1.6. Zona de Risco 10
5.1.7. Zona Controlada 10
5.1.8. Zona Livre 10
5.2. Gerir Itens a Serem Mensurados para Compor a Inspeção de Rede de Distribuição e Linhas de Transmissão 10
5.3. Gerir itens a Serem Mensurados para Compor a Fiscalização no Serviço Executado em Rede de Distribuição e Linhas de Transmissão 12
5.4. Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 12, 13 e 20 15
5.5. Gerir Riscos Inerentes a Atividade de Inspeção e Fiscalização 16
6. EQUIPAMENTOS 18
7. SISTEMAS 20
8. INDICADORES 20
9. SISTEMA DE GESTÃO 20
10. VIGÊNCIA 20
11. APROVAÇÃO 21

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
GTCD	Gerência Técnica Corporativa da Distribuição
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br

Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/01/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/03/2022	Monique Russi Guesse
0002	28/08/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Inspeção e Fiscalização em Serviços de Limpeza de Faixa, Corte e Poda de Árvores

1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo fornecer informações e instruções específicas para a realização da inspeção da vegetação existente em redes de distribuição e linhas de transmissão, bem como a realização da fiscalização para verificar o serviço executado na limpeza de faixa, corte e poda de árvores. Considera-se que todos os documentos, obrigações e exigências ambientais já estejam atendidos.

2. APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de inspeção de vegetação, bem como aquelas que realizam a fiscalização das atividades executadas.

3. PREMISSA

Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:	2 colaboradores
Treinamento e capacitação necessários:	Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Normas Regulamentadoras: NR-10 (Módulo Básico e Complementar) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Tempo Médio previsto para execução	Conforme programação da tarefa
Segurança	

	Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
Meio Ambiente:	Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
NR 17 – Ergonomia;
NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;
NR 35 - Trabalho em Altura;
NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
Manual do SGMASS - Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança;
NDU 16 - Compatibilização da Arborização com as Redes de Distribuição de Energia Elétrica;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores em rede desenergizada e energizada a distância;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº267/2018 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº268/2018 - Executar corte de árvores em fragmentos florestais;

Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;

Portaria IEF nº 125, de 23 de novembro de 2020;

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

Lei nª 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;

NDU 032 - Padrões e Especificações de Ferramentas e Equipamentos de Linha Viva;

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1. Inserir Definições

5.1.1. Supressão de Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação contendo árvores de várias espécies e de porte arbóreo. Pode ser realizada em área urbano ou rural. Essa ação tem por objetivo promover uma reforma, melhoria ou expansão do sistema elétrico.

5.1.2. Corte e/ou remoção de árvore

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação.

5.1.3. Poda de Árvore

Atividade que consiste na remoção seletiva de galhos da copa da árvore. É uma prática permanente e comum, seja para eliminar partes indesejáveis da árvore como galhos que perderam a sua função (mortos e doentes) ou quebrados devido a uma ação climática. Tem por objetivo ainda proporcionar mais vitalidade às árvores, melhorar a sua estética, diminuir conflitos com equipamentos urbanos ou por motivo de segurança.

5.1.4. Limpeza de Faixa Semimecanizada

Consiste na retirada da vegetação indesejada com o uso de motosserra, motopoda e motorroçadora associada ao uso de ferramentas manuais, como foice e facão.

5.1.5. Limpeza de Faixa Mecanizada

Atividade associada a prática de limpeza de faixa semimecanizada, com o emprego de máquinas pesadas, como por exemplo trator de esteira, trator de pneu e pá carregadeira.

5.1.6. Zona de Risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

5.1.7. Zona Controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

5.1.8. Zona Livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5.2. Gerir Itens a Serem Mensurados para Compor a Inspeção de Rede de Distribuição e Linhas de Transmissão

▶ De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.), identificar o tipo de rede de energia a ser feita a limpeza de faixa, corte e poda de árvores;

▶ Percorrer todo o circuito, preferencialmente a pé. Dependendo da situação geográfica poderá se fazer uso da tecnologia (drone);

▶ A inspeção poderá ocorrer de duas formas, programada mediante demanda da área responsável, bem como de forma corretiva, devido a ocorrências no sistema elétrico;

▶ Deverá constar na inspeção as seguintes informações;

- Se a atividade é em área urbana e/ou rural;
- Necessidade de licença ambiental/florestal para a execução das atividades;
- Identificação da árvore (espécie nativa e/ou exótica);

• Identificar se é reflorestamento nativo;

• Identificar se é reflorestamento comercial;

• Quantidade de árvores a serem podadas;

• Quantidade de árvores a serem cortadas;

• Identificar a necessidade de roçada de cerca viva;

• Quantidade de metros quadrados de roçada (limpeza de faixa);

• Proximidade dos galhos em relação aos condutores;

• Verificar se é necessário corte de bambus (taquara, chinês, gigante, joelho, imperial);

• Verificar árvores com necessidade de corte isolado com motosserra dentro e fora da faixa de servidão com possibilidade de queda sobre a rede;

• Indicar se o corte dá árvore necessita ou não de direcionamento com utilização de corda, guincho portátil, ou talha tirfor;

• Localização espacial da árvore em relação ao vão do circuito;

• Porte da árvore;

• Estado fitossanitário da árvore, se apresenta tronco podre, oco, rachado, com infiltração de água, risco de queda;

• Necessidade do recolhimento dos resíduos em área urbana;

• Necessidade do recolhimento dos resíduos em área de preservação permanente (APP);

• Necessidade de autorização para adentrar em área particular;

• Identificar o tipo de serviço: poda linha morta, poda linha viva, limpeza de faixa;

• Identificar o tipo de equipe: poda linha viva, poda linha morta, limpeza de faixa semimecanizada ou limpeza de faixa mecanizada;

• Identificar a necessidade de podar árvores com auxílio de cesto aéreo;

• Identificar a necessidade de podar árvores com auxílio de escada;

• Verificar se a equipe tem acesso ao circuito;

• Verificar se há necessidade do uso de trator para abertura de acessos;

• Apontar quanto houver necessidade de aceiro em torres ou postes com equipamentos especiais;

• Grau de declividade da árvore, verificando a probabilidade de a árvore tombar na direção da rede de distribuição ou linha de transmissão;

• Presença de árvores que podem crescer e interferir na linha antes da próxima inspeção;

• Necessidade de deslocamento da rede ou melhoria (transformação do trecho de convencional para compacta);

• Necessidade de desligamentos: se existem galhos acima das três fases, de existe árvore prestes a cair, se há necessidade de soltar cabos de média tensão e estimativa de qual o tempo desligado necessário;

• Presença de árvores com valor histórico ou cultural reconhecido ou de espécies ameaçadas de extinção;

• Necessidade de instalação de espaçadores;

• Pontos críticos e/ou atenção quanto a acesso a área particular, acesso de veículo, apoio de equipe de linha viva, área de APP, rede desenergizada, dia e horário para a execução em áreas centrais do município;

• As podas e cortes de árvores devem ser quantificadas por unidade;

• A roçada e ou limpeza de faixa deve ser quantificada em m^2;

• A cerca viva deve ser quantificada em m^2;

• O corte de bambu imperial deve ser quantificado por unidade;

• O corte de bambu menores onde pode ser utilizado a foice, deve ser quantificado em m^2;

5.3. Gerir itens a Serem Mensurados para Compor a Fiscalização no Serviço Executado em Rede de Distribuição e Linhas de Transmissão

▶ De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.), identificar em campo se o serviço executado estava de acordo com o levantamento;

▶ Fazer o caminhamento por toda a extensão do local dos serviços confirmando se a execução ocorreu conforme a inspeção;

▶ Deverá ser verificado no momento da fiscalização:

• Identificação de todas as não conformidades encontradas;

• Itens em desacordo evidenciado durante a verificação dos serviços devem ser encaminhadas imediatamente para serem sanadas;

▶ Poda de árvores

• Verificar se as podas foram realizadas mediante técnica adequada:

• Verificar se as podas foram realizadas com qualidade, não restando toco, lascas e galhos pendurados;

• Verificar se as podas foram executadas com a máquina e/ou ferramenta adequada;

• Verificar se os resíduos oriundos da poda urbana foram recolhidos;

▶ Corte de árvores

• Verificar se o corte de árvores foi realizado mediante técnica adequada;

• Verificar se o corte de árvores foi realizado com qualidade, seguindo a técnica dos 3 cortes;

▶ Limpeza de faixa

• Verificar se a limpeza de faixa foi realizada mediante técnica adequada;

• Verificar se a limpeza de faixa foi realizada com qualidade;

• Verificar se o corte de árvores e limpeza de faixa foram executadas com máquina adequada;

• Verificar se no corte de árvores e na limpeza de faixa os tocos remanescentes ficaram a uma altura do solo de no máximo 10 cm;

• Verificar se os resíduos oriundos do corte de árvores e limpeza de faixa, foram cortados, seccionados e organizados no local;

• Verificar se a quantidade de poda e corte de árvores e de limpeza de faixa foram corretamente executados conforme inspeção;

• Verificar se a equipe de trabalho atendeu ao afastamento mínimo vegetação x circuito, garantindo confiabilidade do sistema;

NOTA:

1. *Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a realização da inspeção e fiscalização da vegetação;*

• Após a realização da poda, os galhos remanescentes da árvore devem ficar a uma distância mínima do circuito conforme a tabela abaixo:

<table>
<tr><th>TIPO DE REDE</th><th colspan="3">REDE DE MÉDIA TENSÃO</th><th colspan="2">REDE DE BAIXA TENSÃO</th><th>RAMAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distância mínima da rede após a poda (metros)</td><td rowspan="2">Nua/convencional</td><td>11.4 kV/ 13,8kV</td><td>34,5 kV</td><td rowspan="2">Nua/convencional</td><td rowspan="2">1,0</td><td rowspan="3">0,5</td></tr>
<tr><td>1,5</td><td>1,7</td></tr>
<tr><td>Protegida/compacta</td><td colspan="2">0,8</td><td>Protegida/compacta</td><td>0,5</td></tr>
</table>

NOTA:

2. *Essa é a distância mínima a ser respeitada, contudo essa distância poderá ser maior, visto que, o corte final do galho dever ser realizado sempre junto a crista e colar.*

• Após a realização da atividade de limpeza de faixa e corte de árvores, as mesmas têm que ficar a uma distância mínima do circuito conforme evidenciado abaixo. Essas distâncias de afastamento da vegetação podem variar de região e tipo de estrutura (classe de tensão);

CLASSE DE TENSÃO (KV)	LARGURA TOTAL (METROS)	OBSERVAÇÃO

Rede de distribuição (11,4 – 34,5)	15	A faixa de servidão é de 7,5 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede
Linha de transmissão (69 – 138)	30	A faixa de servidão é de 15 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede

5.4. Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

22. Queda de galho e/ou árvore	29. Repetição/monotonia da atividade
23. Rebote da motosserra	30. Ruido
24. Ferimentos pelo conjunto de corte	31. Vibração
25. Lançamento de partículas volantes	32. Frio e/ou calor
26. Explosão	33. Gases
27. Postura inadequada	34. Produto químico
28. Esforço físico	35. Fungos/parasitas/bactérias

5.5. Gerir Riscos Inerentes a Atividade de Inspeção e Fiscalização

NÚMERO	RISCO	MEDIDA DE CONTROLE
1	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas
2	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
3	Choque elétrico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
4	Arco voltaico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
5	Presença de tensão da rede de distribuição	Verificar presença de corrente. Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra/telescópica isolada.
6	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist

7	Queda da escada	Realizar a amarração da escada de maneira adequada
8	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura
9	Atropelamento	Sinalização da área de trabalho, atenção ao trânsito
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículos, utilizar os epis básicos
12	Abalroamento/colisão	Dirigir com atenção e seguindo as normas de segurança
13	Movimentação indesejada do veículo	Ao desligar o veículo puxar freio de mão e colocar o calço
14	Localização incorreta, informação incorreta, preenchimento errôneo, deixar de considerar pontos importantes na tarefa, falha na programação, avaliação errônea	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
15	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
16	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe
17	Rompimento dos condutores	Realizar inspeção
18	Curto circuito	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava
19	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira

20	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist
21	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura
22	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo
23	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte
24	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial
25	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento
26	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade
27	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
28	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
29	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular
39	Vibração	Máquina em boas condições
31	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade
32	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado
33	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção
34	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais

6. EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE	COMO USAR

	Capacete de segurança com jugular	01 para cada componente da equipe
	Botina de segurança	01 para cada componente da equipe
	Fardamento retardante a chamas	01 para cada componente da equipe
	Óculos de segurança lentes escuras	01 para cada componente da equipe
	Óculos de segurança lentes claras	01 para cada componente da equipe
	Perneira (quando em área rural)	01 para cada componente da equipe
	Luva de vaqueta	01 para cada componente da equipe
	Bloqueador ou filtro solar	01 para cada componente da equipe

	Prancheta	01 por equipe	
	Facão	02 por equipe	
	Foice	02 por equipe	
	Trena	01 por equipe	
	Drone	01 por equipe	

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Obsoleto	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de

				legendas, Itens 3, 4, 5 e 6.
01/02/2019	Vigente	17/06/2024	16/07/2027	Alteração nos tópicos 3, 4, 5 e 6.

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	13/08/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Anderson Morais Rodrigues	Gerente DEOP – EMT		
André Amarante Alves	Gerente DEOP - EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP – ETO		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP – EPB		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP - ERO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - EMR		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		