APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0315

Instalar, Retirar, Conservar e Resgatar Acidentando em Plataforma Isolada até 34,5kV para Trabalhos em LDMT Energizadas

energisa

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 6
2. APLICAÇÃO 6
3. PREMISSA 6
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1. Executar Tarefas Preliminares 7
5.2. Instalar Plataforma 7
5.3. Retirar Plataforma 11
5.4. Realizar Resgate de Acidentado em Plataforma 12
5.4.1. Instalar o Sistema de Resgate 13
5.5. Realizar Conservação de Plataforma Isolante 15
5.6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 18, 20 e 21 17
6. EQUIPAMENTOS 18
7. SISTEMAS 18
8. INDICADORES 18
9. SISTEMA DE GESTÃO 18
10. VIGÊNCIA 18
11. APROVAÇÃO 19

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Luiz Eduardo de Sousa Mendes	EMG/ENF	luizeduardo@energisa.com.br br
Ricardo Machado de Moraes	EMG/ENF	ricardo.moraes@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Wagner Antonio Biffe	EMG/ENF	wagner.biffe@energisa.com.br
Delmindo Antonio Mendes e Souza	ETO	delmindo.souza@energisa.com.br
Heitor Ragalci Galdino	EMT	heitor.galdino@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/11/2018	Monique Russi Guesse
0001	09/04/2021	Cíntia Silva Cerqueira
0002	26/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira
0003	21/05/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar, Retirar, Conservar e Resgatar Acidentado em Plataforma Isoladas até 34,5 kV para Trabalhos em LDMT Energizadas

1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de manutenção em linha viva informações e instruções específicas para execução, conservação e para o resgate de acidentado de trabalhos em LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) energizadas até 34,5 KV, utilizando plataforma isolada.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se profissionais capacitados das equipes de manutenção e construção do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência. As instalações objeto deste procedimento constituem-se de LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) que compõem o sistema elétrico das empresas do Grupo Energisa.

3. PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- POP 068;
- IT_Nº0481 - Realizar Resgate de Acidentado em Estrutura

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1. Executar Tarefas Preliminares

a) De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011- Instalar, escalar e retirar escada
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008- Posicionar e retirar veículo
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0108- Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais
- ⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº0384 - Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais

5.2. Instalar Plataforma

NOTA:

1. A utilização do talabarte tipo Y para a escalada através da escada, não dispensará a instalação da linha de vida com sistema de resgate integrado e trava quedas.
2. Obrigatório a utilização de talabarte dielétrico “simples” ou “Y” com ABS para transposição do eletricista da escada para a plataforma quando esta já estiver instalada.

É a sequência lógica de execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

a) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, inclusive EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva;

b) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços;

c) Escolher o método de escalada - utilizando-se de escada de fibra e/ou escada isolada, sempre obedecendo às normas de segurança;

d) Instalar coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão), caso existente;

e) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente;

f) Instalar conjunto de Içamento - Com auxílio de bastão isolado, instalar na cruzeta e/ou poste, um estropo de nylon e dependurar um conjunto de içamento com sua respectiva corda isolada com as pontas fechadas. A instalação deverá ser feita no poste ou na cruzeta, junto ao poste;

g) Instalar detector de ausência de tensão;

h) Instalar coberturas rígidas de condutores – Com o auxílio do bastão isolado, instalar a distância, as coberturas rígidas nos condutores e nos Isoladores de pino, na sequência abaixo:

- **i.** Fase sempre mais próxima do eletricista;
- **ii.** Fase segunda mais próxima do eletricista;
- iii. Fase mais distante do eletricista;

i) Instalar coberturas da (s) cruzeta (s) - Com auxílio do bastão isolado, instalar as coberturas da (s) cruzeta (s) iniciando pela fase do meio e posteriormente as fases laterais;

j) Instalar suporte de fixação – para a plataforma tipo pivô, deve-se instalar primeiramente, com o auxílio do conjunto de içamento, o suporte de fixação e, posteriormente, a plataforma, no eixo da linha. Já para a plataforma tipo ajustável, deve se instalar o conjunto plataforma inteiro, com o auxílio do conjunto de içamento.

NOTA:

3. A plataforma deverá ficar entre 1200 a 1400 mm (em média), dependendo da estatura do eletricista, ao ponto em que se pretende executar a tarefa. O eletricista deverá ficar com os ombros, ou no máximo o tórax, na altura dos condutores energizados;

k) Nos postes de madeira e concreto circular, a plataforma deve ser instalada na posição que achar adequada e deverá ser apertada a sela de corrente. No poste duplo T, a plataforma deverá ser instalada na quina do poste;

l) Posicionamento na plataforma - Com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista subirá na plataforma:

m) Sempre munido de luvas e mangas e demais EPIs;

n) Escalar a escada, utilizando a linha de vida e trava quedas com sistema de resgate integrado;

o) Posicionar adequadamente para transferência da escada para a plataforma e ancorar o talabarte "Y" ou simples no tripé e bastão gancho da plataforma;

p) Desconectar o trava quedas do cinto de segurança para fazer a transferência para plataforma;

q) Ao transferir-se para a plataforma, o eletricista deve entrar agachado e sentar-se na plataforma, caso esteja utilizando o talabarte "Y", deve transferir a outra ancoragem para plataforma;

NOTA:

4. Durante a execução da tarefa, o eletricista não deve ultrapassar a faixa de segurança demarcada na base da plataforma;

r) Posicionar a plataforma próxima ao item a ser substituído - Nas plataformas com corrimão, a movimentação da plataforma é feita com uma corda amarrada na extremidade da plataforma e com o eletricista do solo auxiliando a operação. A movimentação deverá ser feita com o eletricista sentado, sendo vetada sua movimentação com o eletricista em pé;

s) O Eletricista do solo, que movimentará a plataforma e deverá estar sempre munido de luvas isolantes de acordo com a classe de tensão;

t) A corda de movimentação da plataforma deverá ficar amarrada na sela para amarração de corda, presa ao poste - nunca no chão - para evitar pegar umidade e sujeira;

u) Excedente das cordas deverá ficar sobre uma lona, nunca no chão;

v) Executar os serviços de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas Empresas do Grupo Energisa;

5.3. Retirar Plataforma

a) Ao final dos serviços e com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista descerá da plataforma

b) Com o eletricista sentado na plataforma, deverá conectar trava quedas já instalado na linha de vida

c) Soltar talabarte de posicionamento transferir-se para a escada, o eletricista deve sair agachado e posicionar-se na escada.

d) Com o auxílio do conjunto de içamento, deve-se retirar primeiramente a plataforma e posteriormente, a retirada da fixação suporte de fixação da plataforma. Já para a plataforma tipo ajustável, deve se retirar o conjunto plataforma inteiro, com o auxílio do conjunto de içamento;

e) Retirar as coberturas do condutor - Com auxílio do bastão pega - tudo, retirar as coberturas do isolador de pino e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:

- **i.** Fase mais distante da do meio;
- **ii.** Fase mais próxima da do meio;
- **iii.** Fase do meio;

f) Retirar as coberturas da cruzeta - Com auxílio do bastão pega tudo, retirar as coberturas da cruzeta iniciando pelas fases laterais e posteriormente a fase do meio;

g) Retirar o conjunto de Içamento - Com auxílio do bastão universal e gancho rotativo, retirar a carretilha com corda e o estropo de nylon;

h) Retirar o detector de ausência de tensão;

i) Retirar as coberturas da LDBT e estai, se houver;

j) Retirar a escada;

k) Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos condicionando-os de forma adequada;

l) Retirar a sinalização da área de trabalho;

m) Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

n) Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

5.4. Realizar Resgate de Acidentado em Plataforma

NOTAS:

5. O O socorrista nunca deve se colocar em risco, deve manter sua integridade, portanto não deve abrir mão dos aspectos de segurança frente a situação que está sendo enfrentada;
6. O socorrista somente poderá dar início ao resgate após a abertura do circuito, cuja solicitação e confirmação será feita junto ao COI via rádio/telefone, ou através da abertura das chaves e equipamentos que alimentam o circuito;

7. Quando o acidentado chegar ao solo, deve o socorrista liberar o acidentado da corda de resgate, e iniciar a prestação dos primeiros socorros até a chegada do socorro médico especializado;
8. Está na NR 35, no item de treinamento, a capacitação dos trabalhadores com condutas em emergências, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. E no item emergência e salvamento, diz que as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.

a) Posicionar-se na plataforma, acomodar e ajustar o talabarte "Y" duplo ou simples, ao tripe da plataforma e ao bastão de tração com gancho (back-up).

5.4.1. Instalar o Sistema de Resgate

NOTAS:

9. O sistema de resgate adotado nesta situação é o sistema de resgate integrado a linha de vida.
10. O sistema de resgate integrado não poderá ser utilizado quando o trabalhador for iniciar a atividade de linha viva ao contato. Nesta modalidade de resgate, a linha de vida/sistema de resgate integrado deve ficar instalado no poste o mais próximo possível do ponto de trabalho para uso em caso de emergência, e não pode ficar em contato com o trabalhador que esteja no potencial, deve ficar instalado e pronto para uso em local que tenha alcance para o socorrista realizar a transposição do sistema para realização do resgate.
11. Para o caso em que foi utilizado o estropo de nylon para levantamento da plataforma, este poderá ser deixado na posição em que foi utilizado, logo acima da plataforma, para servir como ponto de ancoragem para transposição do sistema de resgate, caso seja necessário;

b) Os elementos que compõem o Kit, devem ser previamente organizados e preparados, sobre uma lona disposta no solo, para serem instalados na estrutura antes do início da atividade, obedecendo-se uma ordem de utilização, facilitando sua utilização a qualquer momento, que poderá ser:

I. Kit resgate com freio ABS

O Kit de Resgate com freio ABS é composto por: 01 Corda Estática confeccionada em poliamida (nylon) com 12 mm de diâmetro e 3X e meia a altura da estrutura a ser trabalhada, 01 Freio

Auto Blocante ABS confeccionado em alumínio, 02 Fita de Ancoragem em poliéster de alta tenacidade, fechada em anel medindo 1500 mm, 01 POLIA SIMPLES com estrutura feita em alumínio e as roldanas em aço inoxidável e 01 Sacola para acondicionamento e transporte.

1) Instalar o sistema de resgate antes do início da atividade.
2) Iniciar pela fixação da uma fita de ancoragem num ponto mais alto da estrutura/poste;
3) Aplicar, através de um mosquetão, a polia, na fita de ancoragem do poste, com a corda de resgate já passada em seu interior.
4) Na base do poste fixar a 1ª extremidade da linha de vida, e a outra extremidade da corda no freio ABS/ID descensor que devem estar instalados na fita de ancoragem da base do poste mantendo a linha de vida tensionada, utilizando os mesmos modos de instalação do kit resgate na escada de fibra.
5) Manter um trava quedas extra conectado a linha de vida para uso no salvamento do acidentado, este que será utilizado para conectar a vítima a ser resgatada.

NOTA:

12. No Sistema de Resgate Integrado com freio ABS/ID descensor, o socorrista deve transpor o sistema utilizado que está previamente instalado na estrutura, para o ponto mais alto onde o acidentado está, e realizar a conexão do mesmo ao trava quedas, para realizar a descida.

6) O trava quedas deverá ser conectado nos pontos de ancoragem localizados na parte frontal superior do cinto de segurança para realização do resgate, mantendo postura confortável, e evitando a “síndrome da suspensão inerte”.
7) Liberar o talabarte “Y” do acidentado, após a conexão do mesmo ao trava quedas pré-instalado do sistema de resgate;

8) Iniciar a descida do acidentado, liberando a corda no sistema de resgate de forma controlada, até sua chegada ao solo.

NOTA:

13. O kit de resgate a ser utilizado poderá ser exclusivo para atividade com uso de plataforma, ou poderá ser utilizado o mesmo kit da escada, desde que atenda as especificações do ITEM 5.3. Alínea "I", sendo realizada sua transposição antes do início da atividade em linha viva.

5.5. Realizar Conservação de Plataforma Isolante

A plataforma isolada é empregada quando existe obstáculos que impedem a chegado do veículo cesto aéreo ou carro com escada com plataforma giratória ao local de trabalho, seja em LDBT ou em LDMT.

Plataformas danificadas, necessitando de reparos não devem ser utilizadas, se não puderem ser reparadas devem ser destruídas. Além disso, deve-se manter as plataformas limpas, livres do contato com graxas ou óleos lubrificantes minerais, verificar todas as partes da plataforma antes de cada trabalho para saber se está em perfeita condição de uso.

A Plataforma Isolada pode ser utilizada em instalações energizadas até 34,5 kV pelos métodos à distância e ao contato.

Prancha construída em fibra de vidro como característica a alta resistência há intempérie e piso antiderrapante na sua superfície, evitando o escorregamento acidental do eletricista. O tripé serve como ponto de fixação do dispositivo anti-queda do cinto de segurança.

Figura 1: Plataforma isolada para LDMT

Uma série de procedimentos devem ser adotados para garantir a conservação da plataforma isolada, veja a seguir os mais adequados:

Armazenamento

A plataforma deve ser mantida em local abrigado, seco, com boa ventilação e que permita fácil acesso. Se possível, manter a mesma na embalagem original até a primeira utilização;

Quando fora de uso manter em estante, na posição horizontal apoiada na prateleira, devidamente nivelada;

Evitar a permanência sobre veículos;

Não guardar a plataforma em local onde são armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis;

Não armazenar a plataforma que apresente algum defeito. Identifica-la como defeituosa e encaminhá-la, se possível, para os devidos reparos.

Transporte

- **Pelo usuário**

A plataforma deve ser transportada, preferencialmente tipo badiola, por dois profissionais, que devem prestar o máximo de atenção para que não ocorram pancadas ou choques com outras estruturas.

NOTA:

14. Atenção especial deve ser dada ao manuseio com a plataforma isolada, a fim de evitar danos que comprometam sua utilização nos serviços de rede.

- **Em veículos**

No transporte em veículos, envolver a plataforma isolada em uma lona e apoiá-la no assoalho da carroceria do veículo, ou quando possível na parte interna, na cabine;

Para veículos cuja dimensão seja maior que os veículos normais, a plataforma isolada poderá ser acomodada em suas gavetas devidamente protegida;

A plataforma deverá ser acomodada de modo a não proporcionar risco de acidente ou danos;

Limpeza/Lubrificação

A limpeza deve ser feita logo após o término do serviço, a fim de retirar resíduos do solo que porventura foram transferidos pelos calçados dos eletricistas.

Evitar que elementos como graxa, óleo, compostos ou outros resíduos permaneçam impregnados nas partes da plataforma isolada;

Após a limpeza, passar um trapo impregnado com álcool isopropílico sobre toda superfície da plataforma isolada e lubrificar levemente os elementos de articulação, ou seja, sem excessos.

5.6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6. EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Escada singela	01
Escada extensível	01
Cordas para amarração	02
Mosquetão	01
Ponto de Ancoragem (Fita “eureka”, ICC, gancho ou agulhão).	01
Kit resgate (Corda de Linha de vida, freio e fitas de ancoragem).	01
Cones de sinalização, com altura 20” na cor laranja e branca	06 (mínimo)
Fita de sinalização	01
Vara de manobra com cabeçote de 25 graus	01
Mosquetão	01

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/11/2018	Obsoleto	09/04/2021	09/04/2024	Alteração nos itens

				3; 4; 5;
01/11/2018	Obsoleto	27/03/2024	27/03/2027	Inclusão da imagem 1.
01/11/2018	Vigente	26/03/2024	26/03/2027	Inclusão dos tópicos 5.3, 5.4, 5.5

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD – ETO	PDF	14/05/2024
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP - EMT		
Andre Amarante Alves	Gerente DEOP – EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP – ERO		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP - EMR		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - ETO		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP - EPB		