APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA
Executar Ligação Provisória do Fornecimento para Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº317/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Considerar Tecnicamente Atendimento Provisório 7
5.3- Registrar Solicitação 8
5.4- Realizar Serviço de Campo 8
5.5- Atentar para Prazos 9
5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 10
6- EQUIPAMENTOS 10
7- SISTEMAS 11
8- INDICADORES 11
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
10- VIGÊNCIA 12
11- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
IT	Instrução Técnica
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	19/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Ligação Provisória do Fornecimento para Unidade Consumidora

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Ligação Provisória do Fornecimento para Unidade Consumidora.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ENERGISA/DCCO-NRM/Nº034/2018;

- NDU-001;
- Normas internas Energisa.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Considerar Tecnicamente Atendimento Provisório

São de responsabilidade do interessado eventuais obras necessárias ao atendimento provisório. Cabendo ainda, as despesas com a instalação e retirada de rede e ramais de carácter provisório, assim como, as relativas aos respectivos serviços de ligação e de desligamento. Devem ser considerados como despesa os custos dos materiais aplicados e não reaproveitáveis e os aplicados que não têm viabilidade técnica de retirada, bem como os demais custos, tais como: mão de obra para instalação, retirada, ligação, desligamento e transporte.

A distribuidora pode atender, em caráter temporário, unidades não permanentes, localizadas em sua área de concessão. Tal atendimento será realizado mediante solicitação expressa do interessado e à disponibilidade de rede como potência necessária.

Não deverá ser gerada ligação provisória com carga incompatível à categoria solicitada (Mono, Bi, Tri), nem mesmo com a cobrança da diferença de categoria.

5.3- Registrar Solicitação

Para registro do pedido de ligação provisória deverão ser observados os seguintes critérios:

a) Verificar a existencia de débitos;

b) Verificar se existe rede de energia elétrica no local, a uma distância máxima de 40 m da unidade consumidora;

c) Identificar, de acordo a carga declarada pelo cliente, se há disponibilidade de potência para atendimento da solicitação provisória;

d) Informar aos consumidores as condições de localização para instalação do dispositivo para recebimento da ligação provisória;

e) Solicitar autorização formal do órgão competente (Ex.:Alvará da Prefeitura), para os casos de eventos em locais públicos;

f) Solicitar ART em todos os pedidos de ligação provisória, observando a validade, os dados do evento e se consta detalhamento da carga/demanda, conforme procedimento da Energisa;

g) Emitir a fatura eventual/RED de consumo para pagamento. Exceto nos casos em que houver a necessidade de obra, cuja responsabilidade de estudo/orçamento e emissão das respectivas faturas/REDs será da área interna;

h) Orientar o cliente que a carga declarada será confirmada no local e que, caso haja divergencia com as informações inicialmente prestadas, a solicitação será impedida/rejeitada;

i) Informar ao cliente que, caso a concessionária identifique que é necessário, a qualquer momento poderá ser instalado equipamento de medição.

5.4- Realizar Serviço de Campo

a) Previamente à ligação, deverá ser realizada a vistoria das instalações elétricas nas instalações do padrão de entrada, para verificar a adequação aos padrões técnicos e de segurança estabelecidos a este tipo de ligação;

b) Ao vistoriar as instalações em campo, além de outros procedimentos específicos que forem obrigatórios a equipe em campo deverá certificar que:

- A carga instalada é igual a carga declarada inicialmente pelo cliente.
- O disjuntor e ramal instalados são compatíveis com a carga, ou seja, com dimensionamento igual ao que consta no sistema.

c) A equipe de campo deverá segur os critérios estabelecidos na IT320/18 - Realizar Ligação e Substituição de Ramais de Serviço de Unidades Consumidoras do Grupo B;

d) Em caso de inadequação das instalações, carga, disjuntor ou ramal, a ligação não será efetuada e a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em formulário específico.

5.5- Atentar para Prazos

O consumidor deve registrar o pedido de ligação provisória com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis a data da ligação em campo, exceto nos casos que houver necessidade de análise de rede ou instalação de transformador exclusivo cujo prazo de antecedência deverá ser de 30 (trinta) dias. Os pedidos registrados foram desses prazos poderão ser negados pela distribuidora.

5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01

Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Manta de baixa tensão	Necessário
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Fita isolante	01
Escada extensiva	01
Parafusadeira com bits adequados	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Cesta para ferramenta	01
Alicate Universal	01
Alicate Bomba d'água	01
Chave de regulagem/Estria/Encaixe	Necessário
Decapador	01
Tesoura para cabos	01
Chave de fenda	01
Voltímetro	01
Detector de tensão de bolso	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Obsoleto	-	30/06/2022	-
30/06/2019	Vigente	19/02/2020	19/02/2025	Alteração dos itens 4, 6 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF PDF	27/03/2020
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		