APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0710

Realizar a Coleta para Análise da Memória de Massa do Medidor de Energia Elétrica

ENERGISA/GTD-IT/Nº359/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Coleta para Análise da Memória de Massa do Medidor de Energia Elétrica

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da coleta para a análise da memória de massa do medidor em medições indiretas, ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 05 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;

2. Reposição de demanda – "comando 00".

NOTAS:

1. Este "Comando" aciona o botão de fatura interna do Medidor solicitando as informações relativas ao período da penúltima reposição até esta gravar na memória da leitora a "Memória de Massa" deste período.
2. Este comando deve ser utilizado em toda alteração de parâmetros, para que o Medidor assuma a alteração.

   a. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
   b. Digitar o "Comando 00" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
   c. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 00".

3. Verificação de dados – "comando 01".

NOTA:

3. Este "Comando" solicita ao Medidor as informações relativas ao período da última reposição de demanda até o último intervalo de demanda atual. Grava na memória da leitora a "Memória de Massa" deste período.

   a. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
   b. Digitar o "Comando 01" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
   c. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 01".

4. Recuperação de dados – "comando 02".

NOTA:

4. Este "Comando" solicita ao Medidor as informações relativas ao período da penúltima até a última reposição de demanda. Grava na memória da leitora a "Memória de Massa" deste período.

    a. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
    b. Digitar o "Comando 02" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
    c. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 02".

5. Leitura de toda a memória de massa – "comando 51".

NOTA:

5. Este "Comando" solicita ao Medidor as informações relativas a toda memória de massa, ou seja, 37 dias anteriores ao último intervalo de demanda atual. Grava na memória da leitora toda a "Memória de Massa".

    a. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
    b. Digitar o "Comando 51" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
    c. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 51".

6. Leitura de grandezas – "comando 62" (a partir da versão 12.05 – ELO.543).

NOTAS:

6. Este "Comando" permite a leitura das grandezas opcionais geradas pelos medidores, tais como tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, frequência, temperatura e DHT.
7. Comando válido para medidores Elo 2113 e 2180 que possuem habilitação para medição de grandezas.

    a. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
    b. Digitar o "Comando 62" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
    c. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 62".

7. Concluir a tarefa preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

8. Desfazer a tarefa preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Leitora Programadora	01
Cabo de comunicação Leitora / Medidor	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		