APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0712

Realizar a Ligação Nova do Padrão de Entrada de Cliente do Grupo A

ENERGISA/GTD-IT/Nº361/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Concluir as Tarefas Preliminares: 9
5.3- Desfazer a Tarefa Preliminar: 9
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
CICOP	Centro de Inteligência de Combate às Perdas
OS	Ordem de Serviço
TC	Transformador de Corrente
TP	Transformador de Potencial
NDU	Norma de Distribuição Unificada
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Ligação Nova do Padrão de Entrada de Cliente do Grupo A

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas quanto ao atendimento às Ordens de Serviço de ligação de unidades consumidoras do grupo A ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- Resolução ANEEL 414;
- NDU 002.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

1. Solicitação de ligação, troca de padrão ou aumento de carga de unidades consumidoras do grupo A.
    a. Após a liberação da Ordem de Serviço para ligação nova, troca de padrão ou aumento de carga de unidade consumidora do Grupo de tensão AT/MT, será encaminhado para área responsável, que realizará a vistoria do padrão de medição, e se estiver conforme Norma NDU-002, executará a energização dos equipamentos de medição.
2. Exibir Procedimentos:
    a. Passo 10: Entrada de informações para geração de ligação nova troca de padrão ou aumento de carga de unidades consumidoras do grupo A:
        i. Área de Grandes Clientes, devido geração do contrato de fornecimento de energia elétrica e número da unidade consumidora.
    b. Passo 20: Analisar Critérios Técnicos:
        i. Área de Grandes Clientes, pois é realizado o estudo de viabilidade técnica a partir da geração do contrato de fornecimento de energia elétrica.

ii. Após realizado todos os trâmites referentes a estudo de viabilidade técnica, orçamentos, projetos, contratos, obras e comissionamento de obra. (Processos monitorados pelas áreas de grandes clientes, planejamento, projeto e DCMD), após comissionamento de Obra DCMD libera OS 723 de ligação e a OS 724 de vistoria para área do departamento de combate às perdas.

c. Passo 30: Executar Vistoria Técnica:

i. CICOP do grupo A realiza relatório diários de AS abertas de ligação junto ao Grandes Clientes e verifica projetos das mesmas e valida se todos os passos anteriores das áreas responsáveis foram executados no sistema comercial, após análise é feita programação para atendimento em campo através da OS 442 as quais são inseridas informações de contrato.

d. Passo 40: Identificada ressalva:

i. Se no momento da vistoria técnica, houver alguma ressalva ou não conformidade com projeto aprovado e NDU-002 ou deficiência técnica, que impede a execução da ligação, é deixado um termo de vistoria com o cliente e impedido a OS 724 de vistoria no comercial.

ii. Após regularização das pendencias, o responsável pela unidade entra novamente em contato com Grandes Clientes ou Call Center para que seja liberado novamente a vistoria de ligação.

e. Passo 50: Instalação dos equipamentos de medição:

i. Vistoria técnica aprovada, equipe realiza à execução da ligação que consiste em instalação dos equipamentos de medição, TC's, TP's, Chave de Aferição, Medidor, cabos, Antenas e Telemetria (Remota ou rádio) com parametrização em campo dos mesmos. E preenchida ficha técnica de ligação com todos os dados.

f. Passo 60: Baixa do Serviço:

i. A equipe realiza a baixa da OS 442 informando que realizou a ligação e preenche a ficha com todos os dados de campo. A ficha é entregue ao CICOP do Grupo A para validar os dados inseridos na e ficha preenchida em campo e realiza a baixa no sistema das OS 723 e 724.

5.2- Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

5.3- Desfazer a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha com luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/08/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		