APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0850

Reparo de Parede no Padrão de Entrada da Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº027/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Localizar Desvio de Energia 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Medidas De Inspeção 7
5.2.3- Comunicar Insição 8
5.2.4- Aplicar Argumentos De Convencimento 10
5.2.5- Impedir Acesso 11
5.3- Reparar Danos 11
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
TOI	Termo de Ocorrência de Irregularidade
OS	Ordem de Serviço
APR	Análise Preliminar de Risco

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Reparo de Parede no Padrão de Entrada da Unidade Consumidora

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de reparo de parede no padrão de entrada da unidade consumidora, quando a mesma foi danificada para verificação de fraudes de energia elétrica.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de combate a perdas, que atuam na fiscalização de Unidades Consumidoras para as empresas do Grupo Energisa e contratadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): necessário / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº346-2019 - Localização de desvio de energia na UC e utilização de ferramentas especificas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
  - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Localizar Desvio de Energia

5.2.1- Considerar Aspectos

Somente haverá necessidade do reparo de parede, muro ou calçada na Unidade Consumidora, se for realizada uma incisão para constatação e registro do furto de energia. O ponto de incisão deverá ser localizado através da metodologia apresentada na IT_Nº346-2019 - Localização de desvio de energia na UC e utilização de ferramentas especificas.

Não se faz a incisão de parede, muro ou calçada na Unidade Consumidora, sem que algumas medidas de inspeção sejam feitas antes, bem como, a realização de testes que confirmem as suspeitas de desvio de energia.

5.2.2- Medidas de Inspeção

- Solicitar ao cliente ou seu representante que acompanhe a inspeção da Unidade Consumidora;

- Realizar medição de corrente simultânea na mesma fase, entre o ponto de entrega ou conexão do ramal de ligação com ramal de entrada na Unidade Consumidora, e a ligação do ramal de entrada com os bornes do medidor (Lado Linha);
- Passar a fita guia pelo eletroduto do ramal de entrada até que saia pela curva ou cabeçote;
- Amarrar um fio de nylon em sua extremidade envolvendo os condutores do ramal de entrada com uma laçada folgada, de forma a permitir que a guia seja puxada de volta, no sentido da caixa de medição;
- Desligar o ramal e puxar os condutores do ramal de entrada para fora do eletroduto para verificar se estão livres;
- Introduzir no eletroduto de entrada o terminal com a câmera endoscópica do Boroscópio e analisar as imagens.

5.2.3- Comunicar Incisão

- Dificilmente após aplicar todos os métodos de inspeção e concluir que há uma obstrução provocada por um desvio, ou seja, por uma irregularidade, a quebra do local apontado não seja procedente.
- Uma vez esgotado todos os métodos de inspeção e com o resultado apontando para a necessidade de se fazer uma incisão o cliente deve ser comunicado do fato.
- Deve ser dito ao cliente que uma irregularidade foi identificada, e que será necessário se fazer a quebra do ponto estimado.

NOTA:

1. Na maioria das vezes, neste momento, por estar acompanhando o trabalho da equipe e vendo que inevitavelmente que o desvio será descoberto, o cliente, por medo de uma ação mais enérgica por parte da empresa, acaba revelando que realmente a Unidade Consumidora possui uma fraude, um desvio de energia.

- Deve ser apresentado, ao cliente, o formulário específico para autorização de incisão em parede e solicitar sua assinatura.
- Caso o cliente concorde com a incisão no ponto estimado (parede, muro ou calçada), e assine o formulário, são geradas as **OS 287** e a **OS 288**, que são **Oss** de incisão e reparo de parede.

NOTA:

2. É extremamente importante e necessário que o cliente esteja de acordo com a ação proposta, e que o formulário seja assinado por ele. Desta forma, tudo estará correto e amarrado impossibilitando futuras ações contra a empresa.

- Caso o cliente não colabore com a equipe de inspeção e faça de tudo para impedir a incisão no ponto estimado da Unidade Consumidora, outras ações devem tomadas, como apresentar ao cliente a legislação vigente.

NOTAS:

3. Em algumas situações, devido ao acabamento refinado da alvenaria, o cliente se utiliza desta condição para impedir que a incisão seja feita.
4. Para o caso de paredes e muros nesta condição, poderá ser proposto ao cliente que a incisão seja feita pelo lado de dentro, no lado oposto ao acabamento em questão.
5. Essa ação só será possível se o cliente assim o permitir, e esta informação deve constar do formulário específico para autorização de incisão de forma indubitável.
6. Em qualquer situação, as dimensões da incisão devem ser de tamanho adequado a constatação do desvio e registro da irregularidade. Não há necessidade de grandes quebras para expor o caso.
7. As incisões em muros e paredes devem ser realizadas de forma cautelosa, com o auxílio de talhadeiras e marreta, para pisos o ponteiro se mostra melhor que a talhadeira. Não utilizamos máquinas de corte a disco, tipo MaKita, devido à grande intensidade de poeira gerada durante a ação.

5.2.4- Aplicar Argumentos de Convencimento

Quando o cliente não colaborar com a equipe de inspeção, este deve ser informado que será notificado quanto ao caso, e que será acionada a perícia para constatação dos elementos encontrados, os quais que nos levam a crer que a Unidade Consumidora possui um desvio.

NOTAS:

8. Há clientes inclusive que não permitem o acesso da equipe até o local de medição. Este é um artifício normalmente utilizado por aqueles que tem o conhecimento de um desvio embutido em alguma parte da Unidade Consumidora.
9. Nós não podemos obrigar ao cliente a liberar o acesso, mas podemos tentar convencê-lo, relatando o conteúdo do artigo 171 da Resolução Normativa Nº 414/2010, artigo que fala a respeito da liberação de acesso as equipes da concessionária para fazer a inspeção.

Resolução Normativa Nº 414/2010

Seção III

Da Suspensão Precedida de Notificação

Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos:

I – Pelo impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções, devendo a distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao início do impedimento;

5.2.5- Impedir Acesso

Em alguns casos, mesmo sendo aplicada todas as tentativas de convencimento, acontece de o cliente impedir radicalmente o acesso da equipe a Unidade Consumidora para executar a atividade de inspeção.

Nestas situações, a equipe juntamente com a supervisão deverá tomar medidas mais energéticas como: Realizar a notificação da Unidade Consumidora, solicitar a presença do pessoal de regularização no local, providenciar a transferência desse medidor para a parte externa (instalar no poste da concessionária etc.).

NOTAS:

10. Antes de mais nada, não dar continuidade as medidas mais extremas sem ter a absoluta certeza que o cliente não possa ceder através de convencimento, e permitir a liberação de acesso a equipe para fazer a inspeção.
11. Caso tenha se esgotado as negociações com o cliente, e a situação se encaminhe para a aplicação de medidas mais energéticas, o TOI não poderá ser aplicado, e desta forma, não será possível recuperar esse valor de consume que foi perdido.

5.3- Reparar Danos

Uma vez gerada e concluída a **AS 287 incisões de parede**, automaticamente a **OS 288 reparos de parede** também será gerada e disparada, via e-mail, e uma empresa contratada, que realizará o reparo do ponto quebrado na Unidade Consumidora.

NOTAS:

12. As empresas contratadas não têm acesso ao sistema da empresa, portanto, normalmente a comunicação mais utilizada, e que traz a possibilidade de registro de envio, é o e-mail.

13. O reparo a ser realizado na Unidade Consumidora, deve seguir o padrão de materiais empregados e acabamento existentes no local.
14. Não sendo estes mais encontrados no mercado atual, entrar em acordo com o cliente para que seja feita a reposição por outro que permita a execução do serviço.
15. O acabamento do reparo deve trazer a sensação de uniformidade ao piso, parede ou muro.
16. A Energisa deverá fiscalizar a qualidade do reparo realizado após comunicação de conclusão.

- Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolante classe zero	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Uniforme retardante a chama	02
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Cinto de segurança tipo para quedista e acessórios	02
Talabarte Simples c/ absorvedor de energia p/ retenção de queda	02
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	01
Conjunto de linha de vida	01
Kit resgate em altura	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Alicate universal	01
Alicate bomba d'agua	01
Chave de fenda	01
Tesoura para cortar cabo	01
Estropo de nylon	02
Encerado de lona 2x2	01
Cesto Aéreo	01
Carro com escada plataforma giratória	01
Escada extensiva	01
Calço para rodas	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Fita isolante em PVC	01 rolo
Detector de tensão de bolso	01
Guia (passa fio)	01
Linha de nylon	Nec.
Boroscópio	01
Multímetro digital	01
Marreta de Pedreiro 1000 g	01
Talhadeira Manual com empunhadura 25 x 300 mm	01
Ponteiro manual com empunhadura 16 mm x 250 mm	01
Pá Quadrada com Cabo de Madeira de 120cm	01
Saco para entulho de 50 Kg (Ráfia ou similar)	Nec.
Vassoura com cabo para uso externo (piaçaba natural ou similar)	01
Analisador de desvio ADR M2000	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Murilo Galvao Marigo	Gerente DESC - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC - EMS		