INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0939

Efetuar Inspeção em Cliente Auto Religado

ENERGISA/GTD-IT/Nº008/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Considerar Aspectos 7
5.3- Inspecionar Auto Religado 7
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 7, 13, 14 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
TOI	Termo de Ocorrência de Irregularidade
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Carlos Augusto Ferreira Finco	ERO	carlos.finco@energisa.com.br
Cleyton da Silva Dias	ERO	cleyton.dias@energisa.com.br
Danillo Ferreira Lelis	EPB	danillo.lelis@energisa.com.br
Danilo Pereira Rezende	EMT	danilo.rezende@energisa.com.br
Evandro Pereira Macedo	ESE	evandro.pereira@energisa.com.br
Leandro Ribeiro de Souza	EMT	leandro.souza@energisa.com.br
Luiz Eduardo de Sousa Mendes	EMG	luizeduardo@energisa.com.br
Miranildo Almino Gomes Segundo	EBO	miranildo.gomes@energisa.com.br
Moises Dias Santos	EMT	moises.dias@energisa.com.br
Renan Felix Fernandes Souza	ESS	renan.fernandes@energisa.com.br
Renato Dias Nunes	ETO	renato.nunes@energisa.com.br
Ricardo Pedrosa de Brito	ETO	ricardo.pedrosa@energisa.com.br
Rodrigo Rogerio Rocha	EMT	rodrigo.rocha@energisa.com.br
Vanderson Pereira de Souza	EAC	vanderson.souza@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	04/04/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Efetuar Inspeção em Cliente Auto Religado

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de fiscalização do Grupo Energisa, informações específicas para Efetuar Inspeção em Cliente Auto Religado.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços comerciais nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414;
- IT_Nº029-2020;
- IT_Nº057-2019.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

As equipes comerciais do Grupo Energisa atuam na regularização de uma Unidade Consumidora auto religada, quando o cliente com seu fornecimento de energia suspenso, sem regularizar as suas pendencias com a concessionária, se auto religa por conta própria.
Nesta condição, o cliente fará uso da energia sem que o seu contrato com a concessionária esteja válido. Devido a isso a concessionária baseada na **RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010**, poderá agir conforme o estabelecido na **Seção VI**:

Seção VI
Da Religação à Revelia
Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.
§1º A cobrança do custo administrativo de que trata o caput se dá com a comprovação da ocorrência mediante a emissão do TOI ou por meio de formulário próprio da distribuidora

5.3- Inspecionar Auto Religado

- Fazer a sinalização do local de trabalho;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
- Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;

- Fazer o registro de consumo da UC, observando e anotando os números aparentes no mostrador do medidor, bem como, a data e o horário da coleta.
- Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Realizar inspeção na Unidade Consumidora, conforme descrito na IT/Nº320/2019;

NOTAS:

1. Nesta condição os lacres do padrão de medição da UC podem ter sido retirados pelo consumidor, para que o mesmo pudesse fazer a religação da unidade consumidora à revelia.
2. Inspecionar todos os componentes do Padrão de Entrada da Unidade Consumidora, como: Postes e/ou Pontaletes, Elemento de Ancoragem, Eletrodutos/ Curvas/ Cabeçotes, Caixa de Medição/ Conservação/ Vedação/ Dispositivo para Fixação de Lacre, Condutores do Ramal de Entrada e de Saída, Ligação do Medidor, Lacres, Disjuntor e Aterramento.

- Verificar se existe alguma irregularidade no padrão de ligação da Unidade Consumidora que caracterize o desvio de energia;

NOTA:

3. Caso o cliente tenha se religado fora da medição ou tenha sido identificada alguma irregularidade:

- Apontar no PDA a OS mais adequada ao caso, como por exemplo a **OS 664**.
- Aplicar o TOI.

- Realizar à suspensão de fornecimento da Unidade Consumidora;
- Desfazer as ligações do medidor;
- Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;
- Acondicionar o medidor no veículo para transporte;
- Retirar o ramal de ligação;

NOTA:

4. Caso o cliente tenha se religado pela medição e não seja encontrada nenhuma irregularidade:

- Verificar com o cliente se as faturas vencidas estão pagas ou consultar no PDA.
- Caso afirmativo, abrir **OS 03** no PDA;

- Religar a Unidade Consumidora;
- Recolocar todos os lacres que estejam faltando como: dos bornes de medidor, da tampa da caixa de medição, da tampa do quadro de múltiplas unidades ou da caixa de derivação;
- Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante, e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
- Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 7, 13, 14 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares

Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada de extensão de fibra	01
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes)	02
Cones de sinalização	06
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão de bolso	01
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessária
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Fita isolante em PVC	01 rolo
Fita isolante de auto fusão	01 rolo
Manta isolante para baixa tensão	10
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas Variável	Variável
Chaves fresadas	Variável
Alicate Volt-amperímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/02/2022	Vigente	-	15/02/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA

Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG	PDF PDF	18/03/2022
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		