

输入：100张图 × 1~5核；无L2配置（场景B）与只读Cache配置（1 MiB只读FIFO，读带宽250 B/cycle，与60 B/cycle的DDR池互不占用）；整图单核REF

场景B求解（第6章流程）
在无L2配置下选出方案

P_B

只读Cache配置下独立求解

沿用场景B候选机制，并额外生成B类候选
统一按L2配置重评后继续插入与微批

P_L

有L2，同一方案

$T_L(P_B)$

无L2（共同分子）

$T_B(P_B)$

有L2，独立选优

$T_L(P_L)$

同方案配置比：固定方案下的硬件配置效应

$$R_{hw} = T_B(P_B) / T_L(P_B)$$

分别选优比：同时包含配置与选解效应

$$R_{select} = T_B(P_B) / T_L(P_L)$$

逐例分解恒等式：分别选优比 = 同方案配置比 × 选解比

$$R_{select,i} = R_{hw,i} \times T_L(P_{B,i}) / T_L(P_{L,i})$$

汇总：先逐图计算比值，再对100张图取算术平均
500组配对评估中，430组两配置最终方案相同，70组不同

只读Cache语义（与官方实现一致）

COPY_IN 在发射时按逻辑张量编号查询：命中则走L2读带宽池，未命中则访问DDR；
COPY_IN完成后才尝试插入Cache，命中不刷新次序；容量不足时按先进先出淘汰；
新增COPY在事件模拟之前记账，Cache命中不改变已计入的新增COPY字节

报告：1至5核两种配置的对比曲线；同核数的配置比与选优比；
逐例两配置的Makespan、新增COPY与命中率；全部固定方案退化实例